Ein Verfahren zur Herstellung zweidimensionaler Röntgenwellenleiter

Dissertation

zur Erlangung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Doktorgrades

„Doctor rerum naturalium“

der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von

Henrike Neubauer

aus Wilhelmshaven

Göttingen, 2012

Referent: Prof. Dr. T. Salditt
Korreferent: Prof. Dr. H.-U. Krebs
Tag der mündlichen Prüfung: 18.07.2012

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Röntgenwellenleiter	4
2.1. Wellenleitertypen und Konzepte	4
2.2. Physik der Röntgen-Wellenleiter	5
2.2.1. Wellenleitung durch Totalreflexion	5
2.2.2. Modenstruktur des Wellenleiters	7
2.2.3. Die parabolische Wellengleichung	11
2.2.4. Das Wellenleiternah- und Fernfeld	12
3. Ein neuartiges Herstellungsverfahren für Röntgenwellenleiter	14
3.1. Bekannte Herstellungsverfahren als Optimierungsgrundlage	14
3.1.1. Nanostrukturierte Polymerkanäle	14
3.1.2. Gebondete Wellenleiter in Mikrometer-Dimension	15
3.2. Das Verfahren im Überblick	16
3.3. Lithographische Strukturierung	18
3.3.1. Präparation	18
3.3.2. Elektronenstrahlolithographische Belichtung mit stationärem Strahl	20
3.3.3. Temperaturabhängiges Entwickeln	23
3.4. Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätzung	31
3.4.1. Ätzverfahren	31
3.4.2. Charakterisierung des Reaktors	36
3.4.3. Methoden zur Messung der Ätztiefe und des Ätzprofils	39
3.5. Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding	45
3.5.1. Hydrophobes und hydrophiles Wafer bonding	45
3.5.2. Wafer bonding im Mikroreinraum	48
3.5.3. Manuelles Wafer bonding	51
3.6. Zuschnitt der Kanallänge in der Wafersäge	53
3.6.1. Zuschnitt mit und ohne Sollbruchstelle	53
3.7. Nachbearbeitungsschritte	57
3.7.1. Vorcharakterisierung der Kanaleingänge im Rasterelektronenmi- kroskop	57
3.7.2. Freilegen verschütteter Kanäle mittels Focused Ion Beam	58
4. Sicherung des Qualitätsstandards und Reproduzierbarkeit	64

4.1. Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität	64
4.2. Systematische Qualitätskontrolle auf Millimeterskala an nanometerskalierten Strukturen	69
5. Weiterführende und alternative Herstellungskonzepte	71
5.1. Alternative Wellenleiter-Geometrien	71
5.1.1. Ein gekreuzter gebondeter Wellenleiter-Prototyp	71
5.2. Übertragung der Prozess-Schritte auf Germanium	73
5.3. Ausblick auf weitere Wellenleitertypen	75
5.3.1. Gekrümmte Wellenleiter für die Referenzstrahlholographie	75
5.3.2. Getaperte Wellenleiterprofile	76
5.3.3. Vorschlag zur Auskleidung der Kanalinnenwände	77
5.3.4. Vorschlag für einen keilförmigen gebondeten Wellenleiter	78
6. Charakterisierung von Wellenleitereigenschaften am Synchrotron	81
6.1. Experimenteller Aufbau	81
6.2. Charakterisierung verschiedener Wellenleiter	83
6.3. Gekreuzte Wellenleiter und planare Wellenleiter als Schneidblenden	86
7. Anwendung	89
7.1. Röntgenmikroskopische Bildgebung	89
7.2. Holographische Rekonstruktion	94
8. Fazit	99
A. Wellenleiter einparken leichtgemacht.	101
B. Herstellung nano- und mikrostrukturierter Auflösungsobjekte	108
B.1. Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam	108
B.2. Strukturierung von Gittern im automatisierten Verfahren	113
B.3. Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken	115
Literaturverzeichnis	118
Veröffentlichungen	126
Danksagung	128

1. Einleitung

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlung durch W.C. Röntgen im Jahr 1895 [Rö98] eröffnete sich der Zugang zu einem machtvollen Werkzeug, das zu vielseitigen Zwecken in Wissenschaft und Technik eingesetzt werden kann. Neben den zahlreichen bekannten Anwendungen, etwa in der medizinischen Diagnostik, in der Strahlentherapie, bei der Materialprüfung, in der Strukturanalyse und der Astronomie profitiert insbesondere auch die Mikroskopie von den besonderen Eigenschaften der Röntgenstrahlung. So ist zum einen nach Abbe die Wellenlänge des Lichtes diejenige Größe, welche die Auflösung in der Mikroskopie limitiert. Mit Wellenlängen im Ångström-Bereich stellt die Röntgenmikroskopie nun ein Auflösungsvermögen bereit, das mit anderen Methoden wie der optischen Mikroskopie nicht erreicht werden kann. Zum anderen verfügt Röntgenstrahlung über eine hohe Eindringtiefe in ein zu untersuchendes Material, so dass im Gegensatz etwa zur Rasterkraftmikroskopie (AFM) oder Rastertunnelmikroskopie (STM), welche lediglich die Oberfläche eines Materials abbilden, auch Information über die innere Beschaffenheit einer Probe gewonnen werden kann. Nicht nur entfällt hier die Notwendigkeit einer invasiven Probenpräparation, sondern auch die des Arbeitens unter Vakuum wie etwa in der Rasterelektronenmikroskopie. So können beispielsweise biologische Proben mit Hilfe von Röntgenstrahlen in wässriger Lösung mikroskopisch untersucht werden. Hierbei werden die röntgenmikroskopischen Verfahren unterschieden in Rasterverfahren (Absorption, Fluoreszenz, Streuung oder Phasenkontrast) und Vollfeld-Mikroskopie, welche die linsenlose Bildgebung, u.a. mit Röntgenwellenleitern umfasst.

Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Fokussierung von Röntgenstrahlen liegt nun in der schwachen Wechselwirkung mit Materie. Die Brechungseffekte herkömmlicher Linsen, wie sie für den sichtbaren Spektralbereich eingesetzt werden, sind im Röntgenbereich zu schwach. Aus diesem Grunde wird für die Fokussierung von Röntgenstrahlen auf andere Typen von Optiken zurückgegriffen: Auf Spiegeloptiken [KB48], Fresnel'sche Zonenplatten [CHL⁺05], Refraktive Linsensysteme (CRLs) [SKP⁺05], Kapillaroptiken [BHT94] oder aber Wellenleiteroptiken [PDB⁺02].

Von den oben genannten Optiken zeichnen sich Wellenleiter durch eine Reihe von Vorteilen aus: Röntgenwellenleiter können als Kohärenzfilter eingesetzt werden und stellen somit unabhängig von der Kohärenz der eingekoppelten Strahlung kohärente Röntgenstrahlung zur Verfügung. Weiterhin verfügen Röntgenwellenleiter typischerweise über eine Divergenz im Millirad-Bereich und Quellgrößen im sub-50 nm-Bereich [GNK⁺10], wobei die Divergenz und die Quellgröße am Wellenleiterausgang ebenfalls wieder unabhängig sind von den entsprechenden Werten der Primärstrahlung. Diese Eigenschaften sind sowohl bei holographischer Bildgebung als auch bei iterativen Rekonstruktionsverfahren vorteilhaft, da hohe Auflösung im Prinzip auch bei relativ großen und nur partiell kohärenten Primärquellen erreicht werden kann, wenngleich auf Kosten des Photonenflusses. Ein weiterer Vorteil der Divergenz des Wellenleiterstrahls ist die Möglichkeit, ohne Strahlfänger („Beamstop“) zu arbeiten und somit die vollständige Information des Fernfeldes zu detektieren. Durch die Möglichkeit, den Strahl in einem gekrümmten Wellenleiterkanal zu führen, kann weiterhin neben der Methode der Gabor-Holographie [Gab48], bei welcher ein hinreichend durchsichtiges Objekt im Strahlengang eines einzigen kohärenten Strahls platziert wird, auch in einer Strahlteilergeometrie ein weiterer Strahl für die Referenzstrahl-Holographie bereitgestellt werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Kanäle auf einer einzigen Probe anzuordnen, so dass während des laufenden Betriebs bequem zwischen planaren Wellenleitern, Kanalwellenleitern und Wellenleiter-Gittern und ihren spezifischen Vorteilen gewechselt werden kann. Schließlich sind Röntgenwellenleiter als reflektierende Optiken im Wesentlichen nicht-dispersiv, d.h. sie funktionieren gleichermaßen für eine große spektrale Bandbreite.

Das zentrale Problem bei der Röntgenwellenleiteroptik ist die Herstellung geeigneter Kanalröntgenwellenleiter, die den Strahl in zwei lateralen Dimensionen beschränken. Eine serielle Anordnung zweier durch Dünnschichttechnologie einfach herstellbarer, planarer Wellenleiter in gekreuzter Geometrie kann zwar ebenfalls einen in zwei Dimensionen beschränkten Strahl zur Verfügung stellen [Kr0], ist jedoch inhärent mit einem Astigmatismus behaftet, von dem Kanalwellenleiter nicht betroffen sind. Eine erste Generation von Kanalröntgenwellenleitern, also von Wellenleitern, die in zwei lateralen Dimensionen den Strahl führen, konnte auf der Basis bedampfter Polymerkanäle hergestellt werden [PDB⁺02, PSD02, JFO⁺05]. Allerdings ergaben sich hierbei große Schwierigkeiten durch unzureichende Abschirmung des Primärstrahls, durch Intensitätsverlust aufgrund von Absorption sowie durch Alterungseffekte im Polymerkanal. Diese Bauart ist somit für

den Dauerbetrieb nicht geeignet. Ein vielversprechender alternativer Ansatz zur Herstellung von Kanalwellenleitern ohne Füllmaterial findet sich in [PJB⁺05, KKS⁺08, Koh07]. In diesen Arbeiten wird ein Prozess-Schema vorgestellt, welches auf lithographischer Strukturierung, Ätzverfahren und Wafer bonding beruht. Die Autoren erzielten damit allerdings erst Wellenleiterabmessungen im Mikrometerbereich, bei denen die Wellenleitung multimodal erfolgt.

Entscheidend ist es nun, die Abmessungen des Wellenleiterkanals zu minimieren, um die erforderlichen geringen Quellgrößen im sub-100 nm-Bereich zur Verfügung zu stellen. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an und stellt ein Verfahren vor, mit dessen Hilfe sowohl gebondete Kanalwellenleiter als auch gebondete planare Wellenleiter dieser Größenordnung hergestellt werden können. Die so hergestellten Strukturen werden sodann für bildgebende Experimente im Phasenkontrast mit Synchrotronstrahlung eingesetzt.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst werden in Kapitel 2 Wellenleiter als Röntgenoptiken vorgestellt und der theoretische Hintergrund von Wellenleitung und Modenstruktur innerhalb eines Wellenleiters beleuchtet. Kapitel 3 enthält eine detaillierte Beschreibung eines für kleine Strukturgrößen optimierten Verfahrens zur Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter, welches ebenfalls die Herstellung planarer Wellenleiter ermöglicht. Dieses Kapitel stellt die Prozessierung im Detail vor und umfasst detaillierte Information zum Einsatz verschiedener Verfahren, u.a. der elektronenstrahlolithographischen Belichtung, der temperaturabhängigen Entwicklung, des Reaktiven Ionenätzens und des Wafer bondings. Kapitel 4 befasst sich mit dem Einfluss der Wärmebehandlung während des Wafer bondings und der Reproduzierbarkeit der Qualität der geätzten Strukturen auf Längenskalen von Millimetern. Alternative und weiterführende Konzepte und Geometrien, unter anderem die gekreuzte Wellenleitergeometrie, werden in Kapitel 5 vorgestellt. Es folgt in Kapitel 6 ein Überblick über die Verwendung verschiedener Wellenleiter im Experiment, welche durch ihre Fernfelder charakterisiert werden. An dieser Stelle wird auch der Einsatz von Wellenleitern als Schneidblenden zur Charakterisierung anderer Optiken demonstriert. Schließlich befasst sich Kapitel 7 mit der röntgenmikroskopischen Bildgebung und der Röntgenholographie mit Wellenleitern. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 8.

2. Röntgenwellenleiter

Das folgende Kapitel soll eine kurze Einführung zu Wellenleitern und ihrer theoretischen Beschreibung geben. Die Wellenleitung durch Totalreflexion und die Entstehung der Modenstruktur im Inneren des Wellenleiters sollen erläutert werden, ebenso die parabolische Wellengleichung, welche für numerische Rechnungen herangezogen wird.

2.1. Wellenleitertypen und Konzepte

Im Allgemeinen besteht ein Wellenleiter aus einem Kern- und einem Mantelmaterial, welches den für die Wellenleitung vorgesehenen Kern in einer oder zwei Dimensionen umgibt und beschränkt, siehe Abb. 2.1.

Abbildung 2.1.: Verschiedene Wellenleitertypen.

(a) Planarer Wellenleiter („1D-Wellenleiter“). Das wellenleitende Material der Schichtdicke d und Brechungsindex n_1 ist in einer Dimension beschränkt durch ein Mantelmaterial („Cladding“) mit Brechungsindex n_2 . In diesem Design können auch Zwischenschichten eingefügt werden, welche die Transmission erhöhen [Kr0].

(b) Kanalwellenleiter („2D-Wellenleiter“). Hier ist der wellenleitende Kanal in zwei Dimensionen durch das Mantelmaterial beschränkt. Je nach Größe des Fokus des beleuchtenden Strahls kann auch ein und derselbe Kanal als Kanalwellenleiter oder planarer Wellenleiter betrachtet werden, und beide Typen gehen ineinander über.

Es ist zu beachten, dass in der üblicherweise verwendeten Nomenklatur diejenigen Wellenleiter als „zweidimensional“, 2D, (bzw. als „eindimensional“, 1D) bezeichnet werden, welche in zwei Dimensionen (in einer Dimension) beschränkt sind. Die Dimensionsangabe bezieht sich also nicht auf die tatsächliche Dimension des Objekts. Daher soll gegebenenfalls explizit von Kanalwellenleitern als zweidimensional beschränkten Objekten gesprochen werden in Abgrenzung zu den in einer Dimension beschränkten planaren Wellenleitern.

Weiterhin werden die verschiedenen Wellenleitertypen unterschieden nach der Verwendung zweier unterschiedlicher Kopplungsschemata: Zum einen existiert die Möglichkeit des Einkoppelns der Welle auf der Stirnfläche des Wellenleiters (Front-Kopplung, „Front Coupling“, FC), bei welchem der Strahl parallel mit dem Wellenleiter ausgerichtet wird (siehe Abb. 2.2). Zum anderen lässt sich auch resonant einkoppeln (Resonante Kopplung, „Resonant Beam Coupling“, RBC), indem in streifendem Einfall von der durch eine dünne Deckschicht eindringenden Welle eine Resonanz im Wellenleitermaterial erzeugt wird, siehe Abb. 2.2. Zu beachten ist, dass die verschiedenen Kopplungsschemata von den unterschiedlichen Wellenleitergeometrien unabhängig zu verstehen sind: Auch wenn Kanalwellenleiter typischerweise im Front-Kopplung-Schema betrieben werden, ist auch für diese genau wie für planare Wellenleiter ein Betrieb im Resonanten Kopplungs-Schema möglich; genauso wie sich planare Wellenleiter für Front-Kopplung eignen. Die Verwendung der Resonanten Kopplung bietet sich an, wenn der Intensitätsverlust, welcher von der Überbeleuchtung der Stirnfläche bei der Front-Kopplung herrührt, zu groß wird. Da aber an den in der vorliegenden Arbeit genutzten Messplätzen mit Fokusgrößen von $\leq 300\text{nm} \times 300\text{nm}$ nur geringfügige Überbeleuchtung vorliegt, wurden die hier beschriebenen Wellenleiter ausschließlich im Front-Kopplungs-Schema betrieben und die Resonante Kopplung soll nur der Vollständigkeit halber erwähnt sein.

2.2. Physik der Röntgen-Wellenleiter

2.2.1. Wellenleitung durch Totalreflexion

Die Brechungsindizes der beteiligten Materialien sind derart gewählt, dass eine Weiterleitung des Röntgenstrahls durch Totalreflexion erfolgen kann. Für Röntgenstrahlung wird dabei für den Brechungsindex n üblicherweise die folgende Darstellung gewählt

Abbildung 2.2.: Kopplungsschemata. Darstellung des Wellenleiters in seitlicher Draufsicht. Links: Einkopplung über die Stirnfläche (Front-Kopplung, „Front Coupling“, FC). Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit hergestellten Wellenleiter wurden ausschließlich in diesem Schema betrieben. Rechts: Resonante Kopplung (Resonante Kopplung, „Resonant Beam Coupling“, RBC). Eine Messung der Röntgenreflektivität gibt Auskunft über die im Wellenleiter existenten Moden (siehe etwa [Jar05]).

(siehe etwa [ANM11]):

$$n = 1 - \delta + i\beta \quad (2.1)$$

Der Dispersionsanteil δ beinhaltet die Information über die Reflexionseigenschaften des Materials und lässt sich bestimmen durch

$$\delta = \frac{2\pi\rho r_0}{k^2} \quad (2.2)$$

mit Elektronendichte ρ , klassischem Elektronenradius $r_0 = e^2/(4\pi\epsilon_0 mc^2) \approx 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$ und Wellenzahl $k = 2\pi/\lambda$ (Wellenlänge λ).

Der Absorptionsanteil β ist gegeben durch

$$\beta = \frac{\mu}{2k} \quad (2.3)$$

mit Absorptionskoeffizient μ , welcher das exponentielle Abklingen einer Welle in einem Material nach Beer-Lambert beschreibt. Für den Bereich der harten Röntgenstrahlung (etwa ab 5keV) liegen Dispersionsanteil δ und Absorptionsanteil β etwa für Silizium typischerweise in der Größenordnung $\delta = 10^{-5}$ bzw. $\beta = 10^{-8}$.

Soll die Weiterleitung der Röntgenstrahlung mittels Totalreflexion erfolgen, so lässt sich ein kritischer Winkel angeben, unterhalb dessen der Strahl auf die Oberfläche des reflektierenden Materials treffen muss. Es gilt das Brechungsgesetz nach Snellius

$$n_1 \cos \Theta_1 = n_2 \cos \Theta_2 \quad (2.4)$$

Geht man jetzt davon aus, dass der Reflexionsanteil δ_1 des wellenleitenden Materials verschwindend ist, darf $n_1 = 1$ (Vakuum) angenommen werden. Im Fall der Totalreflexion muss gelten $\Theta_2 = 0$, also $\cos \Theta_2 = 1$. Zusammen mit dem Brechungsgesetz ergibt sich dann für den kritischen Winkel Θ_{1C}

$$\cos \Theta_{1C} = n_2 = 1 - \delta_2 \quad (2.5)$$

Für den Cosinus lässt sich entsprechend der experimentellen Bedingung eine Näherung für kleine Winkel verwenden:

$$\cos \Theta_{1C} = 1 - \frac{1}{2} \Theta_{1C}^2 \quad (2.6)$$

Somit folgt

$$1 - \frac{1}{2} \Theta_{1C}^2 = 1 - \delta_2 \quad (2.7)$$

Für den kritischen Winkel gilt also näherungsweise

$$\Theta_{1C} = \sqrt{2\delta_2} \quad (2.8)$$

Eine typische Größenordnung für den kritischen Winkel ist etwa $\Theta_{1C} = 1.77 \text{ mrad}$ für $\delta_2(\text{Si}) = 1.58 \times 10^{-6}$ bei $E = 17.5 \text{ keV}$.

2.2.2. Modenstruktur des Wellenleiters

Interessiert man sich für die innerhalb eines Röntgenwellenleiters anzutreffenden Moden, so ergibt sich ein Problem, dessen Analogie aus der Quantenmechanik wohlbekannt ist: Die Auswahl von Zuständen innerhalb eines Potentialtopfs¹.

¹Siehe etwa [CTDL99] oder [Sha94].

Ausgangspunkt der Lösung, die hier für die transversen elektrischen (TE) Moden² in einem planaren Wellenleiter demonstriert werden soll³, sind hierbei die Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 n^2 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2.9)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (2.10)$$

Das Koordinatensystem wurde gewählt mit Propagationsrichtung x (siehe Abb. 2.1). Da keine Variation in y -Richtung anzunehmen ist, gilt im planaren Wellenleiter $\partial/\partial y = 0$. Der Ansatz für eine ebene Welle mit Propagationsrichtung x

$$\Psi = \Psi(z) \exp(i(\omega t - \beta x)) \quad (2.11)$$

führt auf die (hier: eindimensionale) Helmholtzgleichung

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} + (n^2 k^2 - \beta^2) E_y = 0 \quad (2.12)$$

mit Wellenzahl $k = 2\pi/\lambda$. Für diese führt der Ansatz

$$E_y(z) = \begin{cases} A \exp(\gamma z), & z < 0 \\ B \cos(\kappa z) + C \sin(\kappa z), & 0 \leq z \leq d \\ D \exp(-\gamma(z - d)), & z > d \end{cases}$$

mit $\gamma^2 = \beta^2 - n_2^2 k^2$ und $\kappa^2 = n_1^2 k^2 - \beta^2$ auf die Bedingung

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\kappa \\ \gamma \cos(\kappa d) - \kappa \sin(\kappa d) & \kappa \cos(\kappa d) + \gamma \sin(\kappa d) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = 0$$

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Determinante verschwindet, und führt auf die transzendente Gleichung

²Als transverse elektrische (TE) Moden werden diejenigen Moden bezeichnet, welche keine elektrische Feld-Komponente in Propagationsrichtung haben, während transverse magnetische (TM) Moden entsprechend keine magnetische Komponente in Propagationsrichtung haben. Für kleine Einfallswinkel wird der Unterschied zwischen TE- und TM-Moden vernachlässigbar.

³Vorgehen und Notation folgen der erschöpfenden Darstellung von Marcuse [Mar74].

$$\tan(\kappa d) = \frac{2\kappa\gamma}{\kappa^2 - \gamma^2} \quad (2.13)$$

Diese Gleichung ist nun die Bedingung für die Existenz der (hier: transversen elektrischen) Moden. Eine ausführliche Darstellung hierzu findet sich in [Mar74, Jar05]⁴.

Üblicherweise wird die rechte Seite der Gleichung als $\Gamma(\kappa d)$ bezeichnet. Abbildung 2.3 zeigt eine graphische Darstellung der Gleichung⁵. Die Anzahl der im Wellenleiter geführten Moden ist gegeben für die Anzahl der Schnittpunkte, für die gilt:

$$\beta \geq n_2 k \quad (2.14)$$

Für alle anderen Schnittpunkte wird γ imaginär, und die Lösungen unphysikalisch. Gleichbedeutend zu dieser Bedingung lässt sich ein Cut-Off V angeben, innerhalb dessen die Schnittpunkte gültigen Lösungen entsprechen.

$$V = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} k d \approx \sqrt{2\delta_2 - 2\delta_1} k d \quad (2.15)$$

Weiterhin existiert eine kritische Dicke des leitenden Materials, W , unterhalb derer die Wellenleitung nur mit der Grundmode erfolgt (vgl. [BKvdV03]).

$$W = \frac{\lambda}{\sqrt{2\delta_2 - 2\delta_1}} \quad (2.16)$$

⁴Diese Bedingung lässt sich noch allgemeiner formulieren, wenn man die beiden die Schicht begrenzenden Mantelmaterialien als verschieden annimmt. Mit einem Brechungsindex des zweiten Mantelmaterials n_3 lässt sich analog zu dem Parameter γ ein $\delta \equiv (\beta^2 - n_3^2 k^2)^{1/2} = [(n_1^2 - n_3^2)k^2 - \kappa^2]^{1/2}$ definieren, welches den Eigenschaften des zweiten Materials Rechnung trägt. Die Bestimmungsgleichung ist dann

$$\tan(\kappa d) = \frac{\kappa(\gamma + \delta)}{\kappa^2 - \gamma\delta}$$

Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit Wellenleitern aus einem einzigen Mantelmaterial befasst, soll auf diese Unterscheidung nicht weiter eingegangen werden. Eine ausführliche Herleitung findet sich in [Mar74].

⁵Es wurden beispielhaft Parameter gewählt, die der Probe „Pfungsten1“ entsprechen, welche in den folgenden Kapiteln exemplarisch zur Diskussion herangezogen werden soll.

Abbildung 2.3.: Graphische Lösung der transzendenten Bestimmungsgleichung für die Existenz der transportierten Moden. Vgl. [Mar74]

Hier für einen planaren Silizium-Wellenleiter mit Abmessung $d=24\text{nm}$ bei einer Energie von $E=17.5\text{keV}$ ($\lambda=0.708\text{\AA}$, $n_1=1.848 \times 10^{-10}$, $n_2=1.58 \times 10^{-6}$). Diese Parameter entsprechen der am Synchrotron charakterisierten Probe „Pfungsten1“. Der Parameter $\Gamma(\kappa d)$ bezeichnet die rechte Seite der Bestimmungsgleichung. Links dargestellt ist eine Übersicht über den Verlauf der Funktionen; rechts dargestellt der Bereich bis zum Cut-Off $V=3.78$, in welchem gültige Lösungen zu finden sind. Es existiert genau ein Schnittpunkt, welcher der Grundmode entspricht, denn die Abmessung $d=24\text{nm}$ liegt in diesem Fall unterhalb der kritischen Größe $W \approx 39\text{nm}$.

Ganz analog zu obigem Vorgehen lässt sich auch die Helmholtzgleichung für den zwei-dimensional beschränkten Wellenleiter und ihre Lösung angeben:

$$\frac{\partial^2 E_y(y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y(y, z)}{\partial z^2} + (n(y, z)^2 k^2 - \beta^2) E_y(y, z) = 0 \quad (2.17)$$

Die bereits oben gewonnene transzendente Gleichung für die Bestimmung der transversen elektrischen Moden (TE) im planaren Wellenleiter wird mit richtungsabhängigen κ reproduziert (Abmessungen des Wellenleiters $d_1 \times d_2$);

$$\tan(\kappa_y d_2) = \frac{2\kappa_y \gamma_y}{\kappa_y^2 - \gamma_y^2} \quad (2.18)$$

Zusätzlich findet sich nun auch ein Ausdruck, welcher die transversen magnetischen Moden (TM) beschreibt:

$$\tan(\kappa_z d_1) = \frac{2\kappa_z \gamma_z}{\frac{n_2^2}{n_1^2} \kappa_z^2 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \gamma_z^2} \quad (2.19)$$

Eine ausführliche Herleitung dieser Ausdrücke findet sich in [Mar74, Jar05].

Die Wellenleitung erfolgt also in beide Richtungen beschränkt; es ist zu beachten, dass $n_1 \approx n_2 \approx 1$, so dass sich TE- und TM-Moden nur unwesentlich unterscheiden. Man beachte, dass die Wellenlänge λ nicht in das Kriterium eingeht.

2.2.3. Die parabolische Wellengleichung

Da im allgemeinen Fall nicht für jede Geometrie eine analytische Lösung der Helmholtzgleichung angegeben werden kann (dies ist etwa im Fall des Kanalwellenleiters nur für zylindrische Kanäle möglich), wird diese üblicherweise mit der parabolischen Wellengleichung („Parabolic wave equation“) genähert. Um diese Gleichung zu erhalten, wird ein Ansatz für die Helmholtzgleichung gewählt, in welchem eine Funktion $u = u(x, y, z)$ die Modulation des Wellenfeldes und ein exponentieller Anteil $\exp(-ikx)$ die Ausbreitung der Welle in Propagationsrichtung x beschreibt [Foc65, KPV95]:

$$\Psi(x, y, z) = u(x, y, z) \exp(-ikx) \quad (2.20)$$

Nimmt man die Änderung $\partial u / \partial x$ als vernachlässigbar an, führt dieser Ansatz auf die parabolische Wellengleichung:

$$-2ik \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u + k^2(n^2 - 1)u = 0 \quad (2.21)$$

Die Gültigkeit der Gleichung ist nur dann gegeben, wenn der Winkel zwischen Wellenvektor und optischer Achse unterhalb des kritischen Winkels liegt, wie es im Röntgenwellenleiter ohnehin gegeben ist.

Die parabolische Wellengleichung lässt sich nun numerisch lösen, etwa mit einer Finite-Differenzen-Methode [Fuh06, FS05, FS06, BPP⁺06]. Auf die in [Fuh06] ausführlich beschriebenen Programme pwg („planar waveguide“) und tdwg („two-dimensional waveguide“) wurde zurückgegriffen, um die Feldverteilung innerhalb des Wellenleiters und sein Fernfeld zu simulieren (siehe Abschnitt 6.2). Tatsächlich lassen sich die Lösungen für den Fall des Kanalwellenleiters aus denen planarer Wellenleiter entsprechender Abmessungen gewinnen, da die Lösungen in guter Näherung faktorisieren [JSO⁺07]⁶.

⁶Betrachtet man das Wellenleiterfernfeld, so unterscheiden sich als Kanalwellenleiter gerechnete und durch Faktorisierung gewonnene Feldfelder hauptsächlich in den vier Eckbereichen des Fernfeldes. Für hinreichend große Wellenleiterdurchmesser sind diese Bereiche verschwindend [JSO⁺07].

2.2.4. Das Wellenleiternah- und Fernfeld

Abhängig vom Abstand der Detektionsebene von einem beugenden Objekt wird zwischen Nah- und Fernfeld, bzw. zwischen Fresnel- und Fraunhofer-Regime unterschieden. Hierzu wird die sogenannte Fresnelzahl F herangezogen, welche wie folgt definiert ist:

$$F \equiv \frac{a^2}{\lambda x} \quad (2.22)$$

Hierbei bezeichnet a die maximale Ausdehnung des beugenden Objektes⁷, beispielsweise des Wellenleiterausgangs, λ die Wellenlänge des Röntgenlichts, und x den Abstand der Detektionsebene in Propagationsrichtung. Liegt F in der Größenordnung $F \geq 1$, spricht man vom Nahfeld, und es genügt, die Beschreibung auf achснаhe Werte zu beschränken („Paraxial-Näherung“).

Von einem Fernfeld wird dann gesprochen, wenn die Detektionsebene hinreichend weit von dem beugenden Objekt, z.B. dem Wellenleiterausgang, entfernt ist, bzw. die Ausdehnung des Objektes klein ist gegen den Abstand des Detektors („Fraunhofer-Regime“). Für die Fresnelzahl F gilt dann $F \ll 1$. Erst in diesem Bereich sind die Beugungseffekte an einem im Strahlengang platzierten Objekt voll entwickelt.

Für das Fernfeld gilt:

$$I(2\Theta) \propto \left| \int \Psi(z) \exp(ik2\Theta z) dz \right|^2 \quad (2.23)$$

$$I(2\Theta, 2\omega) \propto \left| \int \Psi(y, z) \exp(ik2\Theta z) \exp(-ik2\omega y) dy dz \right|^2 \quad (2.24)$$

Dies ist gerade das Betragsquadrat der Fouriertransformierten der (Nah-)Feldverteilung am Wellenleiterausgang, und enthält somit Information über die am Wellenleiterausgang auftretenden Beugungseffekte.

Bei den im Experiment gewählten Bedingungen wurde ausschließlich im Fraunhofer-Regime gearbeitet, beispielsweise für die Probe „Pfungsten1“ mit einem Wellenleiteraus-

⁷In der Praxis wird dieser Wert im Allgemeinen weniger durch das Objekt selbst als durch den Strahldurchmesser vorgegeben sein.

Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung zum Wellenleiterfernfeld.

Der divergente Wellenleiterstrahl strahlt in die Winkel 2θ bzw. 2ω ab. Für hinreichend große Detektorabstände können die Intensitäten des Wellenleiterfernfelds mit dem Wellenleiterausgang als beugendem Objekt gemessen werden. Vgl. [Jar05, Koh07].

gang der Größenordnung $a=140\text{nm}$ bei einer Energie von $E=17.5\text{ keV}$ ($\hat{=} \lambda=0.708\text{ \AA}$) und einem Detektorabstand von $x=3\text{m}$ ergibt sich eine Fresnelzahl von $F \approx 9 \times 10^{-5} \ll 1$. Daher kann bei den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Aufnahmen, siehe Abschnitt 6.2, davon ausgegangen werden, dass den Beugungseffekten am Wellenleiterausgang Rechnung getragen wird.

3. Ein neuartiges Herstellungsverfahren für Röntgenwellenleiter

In diesem Kapitel soll das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Verfahren zur Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter im Detail dargestellt werden. Ausgehend von bekannten Verfahren wird das neue Schema mit den verwendeten Prozess-Schritten der elektronenstrahlolithographischen Belichtung, der temperaturabhängigen Entwicklung, dem Strukturübertrag in der Reaktiven Ionenätzung und des Wafer bondings vorgestellt und auf geeignete Nachbearbeitungsschritte eingegangen. Hier findet sich das komplette Rüstzeug, das zur Herstellung der Kanalwellenleiter im sub-100 nm-Bereich benötigt wird.

3.1. Bekannte Herstellungsverfahren als Optimierungsgrundlage

3.1.1. Nanostrukturierte Polymerkanäle

Eine Möglichkeit, Röntgenwellenleiter herzustellen, ist die Erzeugung von Polymerkanälen mittels Elektronenstrahlolithographie, welche mit einer abschließenden Deckschicht beschichtet werden. Hierzu lässt sich ein Negativlack wie z.B. Calixaren verwenden, so dass die im Elektronenstrahlolithographen belichtete Fläche der Fläche des Kanals direkt entspricht (siehe Abschnitt 3.3.2). Die erfolgreiche Herstellung von Polymer-Kanalwellenleitern demonstrieren [PDB⁺02, PSD02, JFO⁺05]. Bedauerlicherweise ist dieses Verfahren mit einigen Nachteilen verknüpft:

So ist zunächst, unter physikalischen Gesichtspunkten, zu beachten, dass die Verwendung eines Polymerkanals zur Absorption des Röntgenstrahles und somit zu einer Intensitätsminderung beitragen wird; weiterhin tritt ein Alterungseffekt des Polymers durch die Bestrahlung auf, so dass sich die Strahleigenschaften noch während des Ablaufs des

Experimentes ändern und somit die Reproduzierbarkeit der Messung mit ein und dem selben Kanal auf längeren Zeitskalen nicht mehr gewährleistet ist. Wirft man etwa einen makroskopischen Blick auf die benutzte Polymer-Wellenleiterprobe, so lässt sich bereits mit dem Auge die Alterung anhand einer bräunlichen Verfärbung der Kanäle feststellen. Zusätzlich ergibt sich die Schwierigkeit, den Polymerkanal strahldicht zu deckeln, also eine geeignete Deckschicht aufzubringen, die keinen Durchschuss des Röntgenstrahls zulässt. Typischerweise wird hierzu zunächst eine Silizium-Schicht durch eine Aufdampf- oder Sputtertechnik aufgebracht, und auf dieser mit Hilfe eines Klebers ein Bleifähnchen montiert. Dieser Schritt erweist sich als kritisch, da nicht immer ein strahldichter Abschluss zwischen Deckschicht und Bleifähnchen gelingt, und auch die Gefahr besteht, dass die Deckschicht selbst sich vom Substrat ablöst (insbesondere für große Schichtdicken im Bereich von Mikrometern), entsprechend hoch fällt der Ausschuss einer solchen Wellenleiterproduktion aus. Daher wurde von der Herstellung weiterer Polymerkanäle abgesehen und zur Herstellung gebondeter Wellenleiter übergegangen.

3.1.2. Gebondete Wellenleiter in Mikrometer-Dimension

Eine Studie zu gebondeten Kanalwellenleitern mit Abmessungen im Mikrometer-Bereich findet sich in [PJB⁺05], und wird von [KKS⁺08] und [JSO⁺07, See04] aufgegriffen. Diese greifen auf ein Prozess-Schema von Elektronenstrahlbelichtung, drei Ätzschritten und Wafer bonding zurück. Dieser Prozess im Tri-Level-Verfahren, so sehr er auch bei der Herstellung von Strukturbreiten im Bereich von einigen 100 nm bis zu einigen Mikrometern von Vorteil ist, eignet sich allerdings nur bedingt für die Herstellung der Strukturen im gewünschten Bereich von einigen zehn bis 100 nm: So ist jeder Zwischenschritt des Strukturübertrags mit einem eigenen Fehler sowohl in der Rauigkeit als auch in der Formtreue verbunden, der von Schritt zu Schritt weiter übertragen werden muss, denn prinzipiell wird die Qualität der geätzten Struktur immer durch die Qualität der jeweiligen Ätzmaske begrenzt sein. Je schmaler die gewünschte Struktur gewählt ist, desto größer wird sich der Qualitätsverlust des Strukturübertrages prozentual auswirken, und entsprechend dramatischer sind die Auswirkungen der Abweichung von einem idealen Kanal auf die Eigenschaften der Wellenfront des propagierten Strahls (siehe hierzu auch die Ausführungen in [OS09]).

Zudem ist zu beachten, dass schon vor dem eigentlichen Ätzverfahren bei der Belackung der Chrom-Schicht eine Beeinflussung der Qualität der Lackschicht durch die endliche Rauigkeit der darunterliegenden Chrom-Schicht gegeben sein muss, und nur ein wirk-

lich sowohl in Welligkeit als auch in Rauigkeit glatter und sauberer Wafer die Qualität der eigentlichen Lackschicht unberührt lassen kann. Ebenso wird durch die Entfernung der Ätzmaske aus Chrom eine Anrauerung nicht nur der Kanäle, sondern auch der Waferoberfläche stattfinden, welche für das Gelingen des nachfolgenden Bondprozesses von Nachteil ist und diesen im ungünstigsten Fall verhindert.

Aus diesen oben angeführten Gründen ist es sinnvoll, für die Herstellung kleinster Strukturbreiten auf ein vereinfachtes Schema überzugehen, um die Anzahl möglicher Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten, und von vereinfachter Handhabbarkeit und Zeitoptimierung zu profitieren.

Ein solches Verfahren wurde in der vorliegenden Arbeit entwickelt und optimiert, und soll im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.

3.2. Das Verfahren im Überblick

Den Überlegungen des vorhergehenden Abschnitts folgend wurde ein vereinfachtes Verfahren zur Röntgenwellenleiterherstellung etabliert, über welches anhand der schematischen Darstellung in Abb. 3.1 ein kurzer Überblick gegeben werden soll.

Abbildung 3.1.: Prozess-Schema zur Wellenleiterherstellung.

So wird zunächst der zu strukturierende Wafer mit einer Lackschicht versehen (a), welche mittels Elektronenstrahlolithographie belichtet wird (b). Nach einem nasschemischen Entwicklungsprozess (c) kann der strukturierte Lack nun als Ätzmaske verwendet werden. Der Strukturübertrag erfolgt mit der Reaktiven Ionenätzung (RIE) direkt in das Substrat (d). Nach dem Entfernen der Ätzmaske (e) erfolgt die Deckelung des strukturierten Wafers durch Wafer bonding (f). Es folgen der Zuschnitt der Kanäle auf die gewünschte Länge in der Wafersäge und die Vermessung der Kanalpositionen im Rasterelektronenmikroskop, bevor der fertige Wellenleiter am Synchrotronmessplatz verwendet werden kann. Gegebenenfalls kann eine Reinigung der Kanäleingänge mit Hilfe des Focussed Ion Beams (FIB) durchgeführt werden.

Die einzelnen Prozess-Schritte und ihre Optimierung sind Gegenstand dieses Kapitels. Zuvor soll jedoch noch in Abb. 3.2 ein Blick auf die Eigenheiten eines typischerweise verwendeten Designs geworfen werden¹.

Abbildung 3.2.: Typisches Strukturdesign inklusive Justagestrukturen.

Man beachte, dass Strukturbreiten der Größenordnungen 100µm, 1µm, 100nm und sub-100nm abgedeckt werden müssen.

Es ist offensichtlich, dass aufgrund der verschiedenen im Design vorhandenen Größenordnungen in der Strukturbreite sich unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Belichtung empfehlen. So ist es wenig sinnvoll, grobe Strukturen, die ohnehin nur zu Justagezwecken genutzt werden sollen, welche ein Maximum an Genauigkeit noch nicht erfordern, mit maximaler Qualität zu belichten, da dieses stets mit einem erhöhten Aufwand in der Belichtungszeit (in Bezug auf die belichtete Fläche) einhergehen muss. Umgekehrt muss besonderer Aufwand betrieben werden, um die Breite der Kanäle bei hinreichender Kantenqualität in den für die Röntgenwellenleitung relevanten Bereich von einigen zehn bis 100nm zu bringen². Um für jede Größenordnung der Kanalbreite einen sinnvollen Kompromiss zwischen Qualität und vertretbarem Zeitaufwand zu finden stehen am in der vorliegenden Arbeit benutzten Elektronenstrahlolithographen e_LiNE verschiedene Belichtungsmodi zur Verfügung, welche im Abschnitt 3.3.2 vorgestellt werden sollen.

¹Die spezifischen Vorteile des hier exemplarisch vorgestellten Designs während des Justagevorgangs erhellen aus Anhang A.

²Siehe hierzu Abschnitt 2.2.

3.3. Lithographische Strukturierung

3.3.1. Präparation

Bei der Arbeit in der Nanostrukturierung ist prinzipiell zu beachten, dass Verschmutzungen aller Art die Proben in den verschiedenen Stadien der Prozessierung schädigen und im ungünstigsten Fall unbrauchbar machen können. Aus diesem Grunde wurden alle hier beschriebenen Prozess-Schritte der Nanostrukturierung unter Reinraumbedingungen oder unter einer Flowbox durchgeführt. Hierzu stand ein Reinraum der Klasse 1000 bzw. 100 zur Verfügung. Auf die bei den einzelnen Prozess-Schritten getroffenen Vorkehrungen zur Wahrung der Reinheit soll ggf. an jeweiliger Stelle eingegangen werden.

So ist unter anderem bereits die mögliche Reinigung kommerziell erworbener Wafer als Vorbereitung des Belackungsprozesses genauestens zu bedenken, denn nicht jede Reinigungsprozedur wird tatsächlich zu einer Verbesserung des Reinheitszustandes des Wafers führen. Tatsächlich sind gerade nasschemische Verfahren von großem Nachteil, da die Reinheit der verwendeten Chemikalien gewöhnlicherweise für die beabsichtigte Prozessierung nicht ausreichend ist, und der derart gereinigte Wafer mit entsprechenden Rückständen der Lösungsmittel behaftet ist. Auch ist zu beachten, dass etwa bei einer RCA-Reinigung mit anschließendem Flusssäure-Dip die Oberfläche in radikalisiertem Zustand vorliegt, und somit für eine erneute Verschmutzung anfälliger ist als zuvor. Daher ist die Anwendung dieser Reinigungsmethode nur ratsam, wenn die Reinheit der Umgebung hinreichend und eine rasche Prozessierung im Anschluss an die Reinigung gewährleistet ist³.

Als für die weitere Prozessierung unkritisch, allerdings auch gegen gröbere Verschmutzungen ineffektiv erweist sich die Reinigung der Waferoberfläche von organischen Verschmutzungen in einem Sauerstoffplasma (eine Beschreibung des verwendeten Reaktors findet sich in Abschnitt 3.4.2). Es ist allerdings zu beachten, dass nicht nur die Waferoberfläche aus einem Halbleitermaterial von der Wirkung des Sauerstoffplasmas unberührt bleibt; genauso werden andere metallische und anorganische Verschmutzungen durch dieses Verfahren nicht entfernt werden können. Wenn man allerdings bedenkt, dass die eingeschweißten gelieferten Wafer herstellerseitig ebenfalls unter Reinraumbedingungen prozessiert wurden, ist es durchaus gerechtfertigt, insofern keine eindeutige Verschmut-

³Tatsächlich kam dieses Reinigungsverfahren in der vorliegenden Arbeit allein bei der Reinigung strukturierter Wafer als Vorbereitung des Bonding-Prozesses in einem Reinraum der Klasse 1 am MPI für Mikrostrukturphysik in Halle zum Einsatz.

zung offensichtlich erkennbar ist, die bereits sauberen Wafer ohne weitere Reinigung direkt zu prozessieren, um derart dem Risiko einer erneuten Verschmutzung zu entgehen.

Zusätzlich zu diesen Anforderungen an die Reinheit der Proben ist zu beachten, dass für den späteren Wafer Bonding-Prozess nicht nur saubere, sondern auch absolut glatte und intakte Oberflächen vonnöten sind (siehe hierzu auch Abschnitt 3.5). Offensichtlich beschädigte Wafer sind daher unbedingt auszusortieren.

Für die Belichtung der Proben mit der Elektronenstrahlolithographie müssen die Proben nun mit einem auf die Belichtung mit dem Elektronenstrahl empfindlichen Lack beschichtet werden (für nähere Erläuterungen zum Funktionsprinzip der Lithographie siehe Abschnitt 3.3.2). Zur Belackung der Proben (für typische Belackungsparameter siehe Abbildung 3.3) wurde in der vorliegenden Arbeit stets eine Lackschleuder („Spincoater“) unter Reinraumbedingungen Klasse 100 benutzt. Das Prinzip des Lackschleuderns nutzt die während der Rotation der von einem Unterdruck ansaugten Probe auftretenden Fliehkräfte, um eine homogene, dünne Lackschicht im Bereich von einigen zehn Nanometern bis zu einigen Mikrometern (je nach verwendetem Polymer) zu erzeugen. Die Schichtdicke d ist hierbei abhängig von der Rotationsgeschwindigkeit ω , von der Konzentration c des verwendeten Lacks und dem jeweiligen Lösungsmittel. Abbildung 3.4 zeigt eine Eichkurve des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Lacks „A2“(Microchem)[Mic01], die Anpassung erfolgte unter folgender Annahme [Ext94]:

$$d(\omega) = \frac{c^2}{\sqrt{\omega}} \quad (3.1)$$

Von der Menge der aufgetragenen Lackflüssigkeit ist die Schichtdicke unabhängig, insofern eine sinnvolle Mindestmenge an Lackflüssigkeit nicht unterschritten wird (typische Flüssigkeitsmenge: 625µl für einen 4-Zoll-Wafer, 35µl für einen 10mm x 10mm Chip); überschüssiges Material wird einfach weggeschleudert. Beim Pipettier-Vorgang ist darauf zu achten, dass die in der Pipettenspitze enthaltene Lackflüssigkeit möglichst keine Blasen aufweist, da diese sich negativ auf die Homogenität der Schicht auswirken können.

Abbildung 3.3.: Beschichtungsvorgang mit Hilfe einer Lackschleuder unter Reinraumbedingungen. Verwendeter Lack: PMMA Positiv-Lack „A2“ (Microchem), Molekulargewicht: 950 K. Aufschleudern des Lackes mit 2000 rpm, Rampe 200 rpm/s, Gesamtdauer: 60s. Anschließend Ausbacken des Lackes für 90s bei 180°C auf einer Heizplatte. Es ergibt sich eine Schichtdicke von 100nm. Man beachte, wie während des Belackungsvorgangs verschiedenen Schichtdicken unterschiedliche Farbgebungen zugehörig sind.

3.3.2. Elektronenstrahlolithographische Belichtung mit stationärem Strahl

Um nun eine Maske mit den beim Ätzen zu übertragenden Strukturen zu erstellen, wurde auf die Methode der Elektronenstrahlolithographie zurückgegriffen. Das Grundprinzip aller lithographischen Verfahren, wie etwa auch Lithographie mit optischen Wellenlängen oder Röntgenlithographie, ist die chemische Modifikation eines lichtempfindlichen Lackes durch einen lokalen Dosiseintrag. Eine ausführliche Vorstellung verschiedener lithographischer Verfahren findet sich etwa in [Mor88]. Von einer Verwendung optischer Lithographie wurde abgesehen, da aufgrund der verwendeten Wellenlängen, etwa $\lambda=320\text{nm}$ oder $\lambda=365\text{nm}$ am im Reinraum vorhandenen Belichter MJB4 (Karl Süss), keine Strukturen im für die Röntgenwellenleitung relevanten sub-100nm-Bereich hergestellt werden können. Das Verfahren der Elektronenstrahlolithographie hingegen ermöglicht die Herstellung von Strukturen im Bereich einiger zehn oder hundert Nanometer und ist somit für die Herstellung von Röntgenwellenleitern prädestiniert.

Bei der Elektronenstrahlolithographie wird ein fokussierter Elektronenstrahl gemäß der gewünschten Struktur über eine Polymer-Lackschicht gerastert, und abhängig von der lokalen Geschwindigkeit des Strahls (typischerweise in der Größenordnung einiger mm s^{-1}) eine bestimmte Dosis lokal in den Lack eingetragen, und die chemischen Eigenschaften

Abbildung 3.4.: Eichkurve für den PMMA-Lack „A2“. Als typische Schichtdicken kamen 50nm oder 100nm zum Einsatz. Anpassung gemäß [Ext94].

des Lackes werden lokal modifiziert. Das Aufbrechen chemischer Bindungen durch die deponierte Energie bewirkt eine lokale Löslichkeitsänderung: Werden die Polymerketten (z.B. das Polymer Polymethylmethacrylat, PMMA, auch bekannt unter dem Markennamen Plexiglas) durch die Belichtung aufgebrochen und die durchschnittliche Kettenlänge verkürzt, so spricht man von einem Positiv-Lack; werden die Polymere dagegen durch die Belichtung stärker vernetzt von einem Negativ-Lack. In der vorliegenden Arbeit kamen ausschließlich Positiv-Lacke zur Verwendung. In einem geeigneten Entwickler oder Entwicklergemisch können die belichteten (bei Negativlack: unbelichteten) Kettenstücke herausgelöst werden, und die Struktur liegt der Belichtung entsprechend im Lack vor. Die Größe der erzeugten Strukturen ist hierbei abhängig u.a. von der erreichten Fokusgröße, der gewählten Zerlegung des Designs im Pattern Generator (siehe unten), der Genauigkeit der Dosisanpassung auf die Clearing Dose (siehe Abschnitt 3.3.3), dem Molekulargewicht des Lacks, der Lackdicke und der verwendeten Entwicklertemperatur (siehe Abschnitt 3.3.3).

Bei dem in dieser Arbeit benutzten Lithographiesystem e_LiNE der Firma Raith mit Laser-Interferometerstage (siehe Abb.3.5) ist nun eine Besonderheit zu beachten, welche die Belichtung von Linien und Gitterstrukturen in dem gewünschten Länge-zu-Breite-Verhältnis erst ermöglicht und dieses System vor anderen Lithographieeinheiten auszeichnet. Bei dem sogenannten FBMS-Modus („Fixed Beam, Moving Stage“) wird nicht etwa der Elektronenstrahl innerhalb eines begrenzten Schreibfeldes über die ruhende Probe gerastert, sondern umgekehrt die zu belichtende Probe unterhalb des sta-

Abbildung 3.5.: Raith e_LiNE System mit Interferometerstage.

(a) Das Raith e_LiNE innerhalb der Flowbox. Sämtliche Proben wurden unter Gelblicht und unter Reinraumbedingungen bzw. in der Flowbox prozessiert.

(b) Blick in die Probenkammer des e_LiNE.

tionären Strahls bewegt. Um die Vorteile eines solchen Vorgehens zu verstehen ist es zunächst sinnvoll, die Eigenheiten traditioneller Belichtungsverfahren zu beleuchten. So wird gewöhnlicherweise in der Elektronenstrahlolithographie die gesamte zu belichtende Fläche in sogenannte Schreibfelder („writefields“) fester Größe unterteilt, welche während der Belichtung nacheinander angefahren werden und deren Inhalt nach einer der gewünschten kleinsten Strukturgröße („step size“) entsprechenden Zerlegung belichtet wird. Auch diese Vorgehensweise ist am e_LiNE-System möglich. Hierbei verläuft die Belichtung derart, dass der jeweilige Mittelpunkt des jeweiligen Schreibfeldes zunächst durch Verfahren des Probentisches („stage“) in die Position des unausgelenkten Strahles gebracht wird. Nach einer Verweildauer („settling time“) im Millisekundenbereich, in welcher der Verfahrtschritt zur Ruhe kommt, beginnt der Pattern Generator, die Struktur gemäß der softwareseitig errechneten Zerlegung durch Ablenken des Elektronenstrahls zu belichten. Hierbei wird der Strahl während der Belichtung Einheit für Einheit über die Probe gerastert und mit Hilfe einer Ablenk-Spannung („Beam Blanker“) der gewünschten Struktur gemäß ein- und ausgeschaltet. Nun ist aber für die Qualität der Struktur begrenzend, dass die Zerlegung des Schreibfeldes nicht beliebig fein vorgenommen werden kann. Es handelt sich bei dem vorliegenden Pattern Generator⁴ um einen 16-bit DA-Wandler, welcher entsprechend in der Lage ist, die Schreibfeldgröße in 2^{16} Einheiten zu zerlegen. Entsprechend ergibt sich einem Schreibfeld der Größe $100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$ als kleinste Strukturgröße 1.6 nm, oder bei einem Schreibfeld der Größe $1000\mu\text{m} \times 1000\mu\text{m}$

⁴Der am e_LiNE integrierte Pattern Generator ist baulich identisch mit dem verbreiteten Lithographieaufsatz „elphy plus“ (Raith, Dortmund).

eine kleinste Strukturgröße von 16 nm. Es ist ersichtlich, dass bei der Anforderung, immer kleinere Strukturgrößen zu schreiben, auch die Schreibfeldgröße immer kleiner gewählt werden muss; schließlich kann keine Struktur geschrieben werden, die kleiner als die kleinste zugängliche Strukturgröße (bzw. der bestenfalls erreichbare Fokus) ist. Ist nun die zusammenhängende Gesamtstruktur größer als das gewählte Schreibfeld (beispielsweise eine Linie der Sollbreite 100 nm erstreckt sich über 10 mm hinweg), wird in der traditionellen Belichtungsweise mit stationärer Probe und bewegtem Strahl das sogenannte Stitching erforderlich: Die gesamte Struktur wird in mehrere Schreibfelder unterteilt, welches sukzessive angefahren und belichtet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Positionierung des Probenstisches mit begrenzter Genauigkeit erfolgt, und daher mehrere Schreibfelder durchlaufende Strukturen, die in der selben Größenordnung der Positionsgenauigkeit der Stage liegen oder noch kleiner sind, möglicherweise gegeneinander versetzt oder verdreht vorliegen, und kein Anschluss zwischen den Strukturen mehr vorliegt („Stitching-Fehler“). Wird das e_LiNE hingegen im FMBS-Modus betrieben, können durch eine durchgehende Bewegung der Interferometerstage beliebige Positionen auf einer Probe von bis zu 4 Zoll Größe angefahren werden, ohne dass ein Versatz entstünde. Gleichzeitig steht wie bei der traditionellen Schreibfeldbelichtung der Pattern Generator zur Ablenkung des Strahls zur Verfügung, und der Struktur kann durch eine überlagerte Bewegung des Strahls eine Breite gegeben werden. Bleibt die Breite undefiniert („0nm-Linie“), wird diese durch die eingestellte Fokusgröße festgelegt.

Die mit dem e_Line hergestellten Strukturen liegen im Bereich von 20nm bis zu 100µm bei Lackdicken von typischerweise 50 bis 100nm.

3.3.3. Temperaturabhängiges Entwickeln

Bei der Herstellung geätzter Strukturen im hier vorgestellten Verfahren mit sub-100 nm Breite ergibt sich nun prinzipiell ein Dilemma, das mit der Wahl der Ätzmaske verbunden ist:

So ist zum einen zu bedenken, dass bei höheren Lackdicken die Deposition höherer Dosen vonnöten ist, um die Strukturen vollständig durchzubelichten. Höhere Dosen jedoch werden gleichzeitig eine Verbreiterung der belichteten Struktur verursachen und sind somit bei der Belichtung kleinster Strukturen im Bereich einiger zehn Nanometer unbedingt zu vermeiden.

Die Lackdicke ist also dieser Überlegung folgend möglichst niedrig zu wählen.

Zum anderen aber wird während des Ätzvorgangs der als Ätzmaske verwendete Lack sukzessive abgetragen, und die Ätzrate des organischen Materials des Lackes liegt deutlich oberhalb der des Halbleitermaterials Silizium (siehe auch Abb. 3.17).

Da nach dem vollständigen Abtragen der Ätzmaske bei Weiterführung des Ätzprozesses eine Beschädigung der Waferoberfläche und der bereits übertragenen Strukturen auftreten wird, ist dieses unbedingt zu vermeiden, und das Verbleiben einer ausreichend dicken Schutzschicht sicher zu stellen. Dies gilt insbesondere auch für lokale Beschädigungen der Waferoberfläche im Fall eines über die Waferoberfläche inhomogenen Ätzvorgangs, die sich für den Bondprozess als kritisch erweisen⁵.

Unter diesem Gesichtspunkt empfiehlt es sich also, mit höheren Lackdicken zu arbeiten.

Welche Lackdicke ist nun unter Beachtung beider Argumente optimal?

Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma liegt nun weniger in der Wahl der Lackdicke oder der Eigenschaften des Lackes, sondern vielmehr in einer signifikanten Qualitätssteigerung der entwickelten Strukturen durch eine Modifikation des Entwicklungsprozesses. Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Vorgehensweise folgt einem Vorschlag von Cord, Lutkenhaus und Berggren, welchen es gelang, durch eine Absenkung der Entwickler-Temperatur die Qualität elektronenstrahlolithographisch belichteter Strukturen signifikant zu erhöhen. Aufgrund der besonderen Relevanz für die vorliegende Arbeit sollen nun in Kürze die Ergebnisse ihrer Studie „Optimal temperature for development of poly(methylmethacrylate)“ [CLB07] dargestellt werden, in welcher der Einfluss der Entwicklertemperatur und Dosis auf Empfindlichkeit, Kontrast und Auflösung elektronenstrahlolithographisch belichteter Strukturen untersucht und die Existenz einer optimalen Entwicklertemperatur festgestellt wird.

Empfindlichkeit („sensitivity“) bezeichnet hierbei die Abhängigkeit der Löslichkeitsänderung des belichteten (Positiv-)Lacks von der Elektronendosis: Je niedriger die Empfindlichkeit, desto höher die zur vollständigen Durchbelichtung des Lackes erforderliche Dosis. Die Empfindlichkeit ist eine Materialeigenschaft des jeweiligen Lacks, beispielsweise PMMA, welche von Molekulargewicht und Struktur der Polymerketten abhängig ist [CLB07]. Gleichzeitig wird sich herausstellen, dass die Empfindlichkeit sich durch die

⁵Siehe hierzu auch Abschnitt 3.5.

Absenkung der Entwicklertemperatur noch weiter verringert.

Der Kontrast γ ist ein Maß für den durch die jeweilige Dosis belichteten und durch die Entwicklung gelösten Anteil der Lackschicht in Bezug auf die vollständige Entwicklung durch die gesamte Schichtdicke hindurch bis zum Substrat. Die Arbeit von Cord et al. untersucht u.a. die Abhängigkeit des Kontrasts von der Entwicklertemperatur und benutzt die Definition

$$\gamma = \frac{1}{\log(\frac{E_f}{E_i})} \quad (3.2)$$

Es bezeichnen E_f und E_i diejenigen Dosen, bei der die Schicht komplett entwickelt bzw. bei der nach der Entwicklung noch 75% ihrer ursprünglichen Höhe verbleibt.

Weiterhin ist die Auflösung (oder das Auflösungsvermögen) gegeben durch die kleinste herstellbare Struktur im Lack⁶.

Um den Einfluss der Entwicklertemperatur auf diese drei Kenngrößen festzustellen, wurden von Cord et al. zunächst $20 \times 100 \mu\text{m}^2$ Rechtecke in einem 160nm dicken PMMA-Lack mit verschiedenen Dosen belichtet und bei unterschiedlichen Temperaturen entwickelt. Hierbei wurde der Temperaturbereich von -65°C bis 15°C (Raumtemperatur) abgedeckt. Zur Temperaturkontrolle kamen ein thermoelektrischer Kühler (-35°C bis 15°C) und ein Bad aus Isopropanol gemischt mit Trockeneis zum Einsatz (Temperaturbereich unterhalb von -35°C). Es handelt sich um das gleiche Entwicklergemisch von Methylisobutylketon (MIBK) und Isopropanol (IPA) im Verhältnis 1 : 3, welches auch in der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung verwendet wurde. Der Gefrierpunkt des Entwicklergemischs wird von Cord et al. mit -80°C angegeben [CLB07]. Im Gegensatz zur üblichen Vorgehensweise, die auch in der vorliegenden Arbeit Verwendung fand, wurde die Entwicklung nicht durch eine Stopperflüssigkeit, z.B. IPA, beendet, sondern durch ein sofortiges Abspülen der Entwicklerflüssigkeit mit Hilfe einer Stickstoffpistole. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da IPA als Stopper bei Raumtemperatur den Lack bereits wesentlich stärker entwickelt als das eigentliche Entwicklergemisch bei tiefen Temperaturen. Dies gilt allerdings nur für Temperaturen außerhalb des in dieser Arbeit verwendeten

⁶Die durch den Experimentator festgelegte Fokusgröße (üblicherweise in der Größenordnung 20nm am e_LiNE-System) des Elektronenstrahls wirkt ebenfalls begrenzend auf die Auflösung der realen Struktur.

Temperatur-Bereichs. Die Zeitdauer des Spülens wurde entsprechend derjenigen Zeitdauer gewählt, in der sich die Probe wieder auf Raumtemperatur erwärmt. So wurde sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit aus der Umgebung auf dem kalten Lack kondensiert. Entwicklungszeit war für alle Temperaturen 60s; eine Ausnahme bilden hierbei nur die Entwicklungen bei den niedrigsten Temperaturen im Bereich von -43°C bis -65°C . Zur Bestimmung der Resistdicke vor und nach der Entwicklung wurde ein Profilometer benutzt. Es ist zu beachten, dass stets die Lackdicke nach der Belichtung als Ausgangswert für die Schichtdicke vor der Entwicklung herangezogen wurde. Dies soll der Tatsache Rechnung tragen, dass insbesondere bei höheren Dosen eine Kontraktion der Schicht bereits nach der Belichtung beobachtet wurde⁷. Tatsächlich ist dieser Effekt aber nur messbar relevant bei höchsten Dosiswerten, welche, wie sich unten zeigen wird, ohnehin nur in einem Entwicklungstemperaturbereich angewendet werden, welcher sich für die Entwicklung als ungeeignet erweist.

⁷Dieser Effekt lässt sich ausnutzen, um mit Hilfe eines innerhalb der Lithographiekammer installierten Rasterkraftmikroskops (AFM) die Qualität frisch belichteter Strukturen bereits vor der Entwicklung zu untersuchen [as09].

Abbildung 3.6.: Zum Verständnis des Einflusses der Entwicklertemperatur auf den Kontrast. Aus [CLB07].

(a) Kontrastkurven für unterschiedliche Entwicklertemperaturen. Die normierte Schichtdicke ist die gemessene Schichtdicke nach der Entwicklung in Bezug auf die Schichtdicke nach der Belichtung. Zeitdauer der Entwicklung sind stets 60 sec; für die niedrigsten Temperaturen wurde die Zeitdauer der Entwicklung erhöht, da sonst kein Einfluss der Entwicklung auf die Struktur feststellbar ist. Der grau unterlegte Bereich markiert den Übergang von Positiv- zu Negativbelichtung.

(b) Schematisch dargestellt sind die positive und negative „clear dose“, die niedrigste Dosis, bei der gerade vollständige Belichtung auftritt. Die angegebenen Werte für die positive und negative Clear Dose wurden aus den Kontrastkurven in (a) gewonnen und mit einer exponentiellen Anpassung extrapoliert. Der Schnittpunkt der Extrapolation liegt in einem Temperaturbereich, in welchem keine Entwicklung mehr stattfindet.

(c) Kontrast in Abhängigkeit der Entwicklertemperatur. Es finden sich drei Regimes, in denen das Wechselspiel von Positiv- und Negativbelichtung zu unterschiedlichem Verhalten führt, so dass eine optimale Entwicklertemperatur existiert.

(d) Profil einer durch Teilbelichtung verbreiterten Struktur. Man beachte, dass durch das Profil im Lack bereits entscheidend Einfluss auf die Qualität der geätzten Struktur genommen wird, da die Qualität der Ätzmaske die Qualität der geätzten Struktur begrenzt.

Cord et al. unterscheiden nun drei Temperatur-Regimes:

Bei der Belichtung des Positiv-Lacks werden dessen Polymerketten lokal aufgebrochen und ihre Löslichkeit an dem jeweiligen Ort erhöht. Wird der Lack nun bei Raumtemperatur entwickelt und die aufgebrochenen Polymerketten entfernt, so verbreitert sich die Struktur durch eine Teilbelichtung („Proximity effect“) an den Rändern (Bereich I in Abb. 3.6(c)). Am Substrat gestreute Primärelektronen verursachen hier eine unerwünschte Teilbelichtung des Lacks in unmittelbarer Nachbarschaft der eigentlichen Struktur⁸. Bei einer Entwicklung bei niedrigeren Temperaturen hingegen (Bereich II) werden die teilbelichteten Bereiche „ausgefroren“: Um dieselbe Löslichkeit wie bei Raumtemperatur zu erzielen, muss eine höhere Dosis für die vollständige Belichtung der Struktur im Lack deponiert werden. In den teilbelichteten Bereichen ist diese Dosis nun nicht mehr ausreichend, um bei niedrigeren Temperaturen ebenfalls entwickelt zu werden, und der Kontrast steigt. Wird die Temperatur zu niedrig gewählt (Bereich III), und die Dosis entsprechend angepasst, so zeigt sich, dass der Kontrast wieder abnimmt: In diesem Bereich findet bereits ein durch die hohe Dosis bedingtes Cross-Linking der Polymere statt. In diesem Bereich unterscheiden sich positive und negative Clear dose (siehe Abb. 3.6(b)) nur noch geringfügig. Daher folgt unmittelbar die Existenz einer optimalen Entwicklertemperatur, in der die teilentwickelten Strukturen bereits ausgefroren, der steigende Einfluss des Cross-Linkings aber noch zu vernachlässigen ist. Cord et al. geben diese Temperatur mit $T = -15^{\circ}\text{C}$ an. Man beachte, dass mit abnehmendem Kontrast in Bereich III auch die Kantenrauigkeit der Strukturen signifikant zunimmt (siehe Abb. 3.7).

Dem Vorgehen von Cord et al. folgend wurde eine Variation der Entwicklertemperatur für Strukturen sowohl im Bereich von einigen 100nm als auch im sub-100nm-Bereich durchgeführt (siehe Abb. 3.8 und 3.9) und derart neu festgelegt (man beachte, dass aufgrund des Wechselspiels von Entwicklertemperatur und Clear Dose ebenfalls eine umfangreiche Anpassung der Belichtungsparameter erfolgen musste). Auf diese Art und Weise ist also die Wahl einer geringeren Lackdicke nicht mehr erforderlich, und der Ätzprozess kann mit einer Ätzmaske großzügig gewählter Dicke durchgeführt werden. Entsprechend wurden die in der vorliegenden Arbeit hergestellten Wellenleiter gemäß den in Abb. 3.8 und 3.9 gefundenen Parametern prozessiert.

⁸Im Extremfall zweier unmittelbar benachbarter Strukturen kann der Proximity-Effekt zu einer vollständigen Belichtung im Überlappbereich führen. Abhilfe schafft hier eine softwareseitige Lösung, welche den Dichtegradienten innerhalb des Strukturdesigns berücksichtigt und entsprechend den durch den Proximity-Effekt überbelichteten Gebieten eine geringere Dosis zuordnet.

Abbildung 3.7.: Gitterstrukturen zur Bestimmung der Auflösung. Aus [CLB07].

Exemplarisch wurde von Cord et al. eine konstante Schrittweite von 60 nm gewählt und Linien minimaler Strukturbreite bei unterschiedlichen Temperaturen entwickelt. Damit der Abbildungsvorgang im REM die Strukturbreite im Lack nicht verfälscht wurden die Strukturen, vergleichbar mit der Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit, mit Hilfe einer Reaktiven Ionenätzung (RIE) in das Substrat übertragen. Für $T = -15^\circ\text{C}$ wird eine optimale Entwicklung maximaler Auflösung und maximalem Kontrast gefunden.

Abbildung 3.8.: Dem Vorgehen von [CLB07] folgende Bestimmung des Einflusses der Entwicklungstemperatur auf Gitterstrukturen in der Größenordnung 100nm. Auch in dieser Struktur-Größenordnung sinkt die Linienbreite mit der Entwicklertemperatur.

Abbildung 3.9.: Variation der Entwicklertemperatur für verschiedene Dosisfaktoren für Linienbreiten im sub-100nm-Bereich. Siehe auch Abb. 3.10. Weitere Datenreihen (hier nicht gezeigt) wurden im Rahmen eines zu diesem Zweck etablierten Praktikumsversuches gewonnen [NKS10].

Anpassungsparameter für die jeweiligen Dosisfaktoren:

$$\text{Dosisfaktor 5.6 } w(T)[\text{nm}] = (1.95 \pm 1.291)\text{nm } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot T[^\circ\text{C}] + (50.3 \pm 14.49)\text{nm}$$

$$\text{Dosisfaktor 2.5 } w(T)[\text{nm}] = (3.45 \pm 1.348)\text{nm } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot T[^\circ\text{C}] + (25.3 \pm 15.13)\text{nm}$$

$$\text{Dosisfaktor 2.2 } w(T)[\text{nm}] = (2.5 \pm 1.107)\text{nm } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot T[^\circ\text{C}] + (32.5 \pm 12.42)\text{nm}$$

$$\text{Dosisfaktor 1.8 } w(T)[\text{nm}] = (2.65 \pm 0.8703)\text{nm } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot T[^\circ\text{C}] + (28.1 \pm 9.77)\text{nm}$$

$$\text{Dosisfaktor 1.0 } w(T)[\text{nm}] = (2.25 \pm 0.2958)\text{nm } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot T[^\circ\text{C}] + (33 \pm 3.32)\text{nm}$$

Abbildung 3.10.: Vergleich zweier identisch strukturierter Linien mit Entwicklung bei Raumtemperatur und bei 8°C. Abnahme der Linienbreite: 14%.

3.4. Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätze

3.4.1. Ätzverfahren

Um den Strukturübertrag der im Lithographielack vorliegenden Strukturen in das Substrat durchzuführen, sind verschiedene Ätzverfahren denkbar, deren Vor- und Nachteile abhängig von der Größe der jeweiligen Strukturen zum Tragen kommen.

Auf die Anwendung nasschemischer Ätzverfahren wurde dabei in dieser Arbeit verzichtet. Eine Darstellung nasschemischer Ätzverfahren und ihrer Vor- und Nachteile im Mikrometerbereich findet sich in [Koh07, KKS⁺08]; eine Studie zu Kanälen im sub- μm -Bereich unter Ausnutzung der sich mit den Vorzugsrichtungen des Kristall ausbildenden Facettierungen in [See04].

Als Alternative zu diesen Verfahren bietet sich der Strukturübertrag mittels Reaktiver Ionenätze (RIE) an. Das Reaktive Ionenätzen ist ein Trockenätzverfahren, welches sowohl isotropes als auch anisotropes Ätzen ermöglicht, und soll im Folgenden beschrieben werden. Die Darstellung des Funktionsprinzips, der typischen Ätzprofile und Reaktionsmechanismen folgt den detaillierten Ausführungen in [AYF08, AS91, Cob86, Cob91, CC03, JGdB⁺96, LMLM06, OK98, Sch06, SOC00].

Das Reaktive Ionenätzen („Reactive Ion Etching“, RIE) ist ein Plasma-Ätzprozess, welcher den Glimmentladungs-Methoden zuzuordnen ist, bei denen sich die zu ätzende Probe direkt am Ort des Plasmas befindet⁹. Das grundlegende Funktionsprinzip der RIE ist in Abb. 3.11 illustriert: In einen zuvor evakuierten Reaktor wird ein Ätzgas oder Gasgemisch eingelassen, und über eine Gasentladung ein Plasma gezündet¹⁰. Durch Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung zwischen den zwei parallel angeordneten Elektroden werden die im Plasma vorhandenen Elektronen und Ionen in eine oszillatorische Bewegung gezwungen. Die durch ihre höhere Masse deutlich trägeren Ionen können dabei der Oszillation nicht folgen im Gegensatz zu den Elektronen, welche sich an den Elektroden lokalisieren. So entsteht zwischen Plasma und Elektroden ein Potentialgefälle in der Größenordnung 25-35V [Sch06], in dem die positiv geladenen Ionen zu den

⁹Eine Einordnung verschiedener in der Mikrofabrikation gebräuchlicher Trockenätz-Methoden findet sich in [Cob86].

¹⁰In dem elektrischen Feld zweier Elektroden, zwischen denen eine hinreichend große Spannung anliegt, werden im Gas vorhandene freie Elektronen beschleunigt und führen unelastische Stöße mit den Molekülen des Gases aus. Derart werden die Moleküle ionisiert, und weitere Elektronen freigesetzt, der Zustand des Gases geht in ein Plasma über. Werden genauso viele Ladungsträger generiert, wie durch Rekombination dem System wieder entzogen werden, spricht man von einem stabilen Plasma.

Abbildung 3.11.: Funktionsprinzip des Ätzreaktors. Vergleiche [Koh07].

Im Wechselfeld der Elektroden bildet sich ein Plasma aus. Das auf der Kathode positionierte Substrat wird durch sowohl durch Ionenbeschuss als auch chemisch geätzt. Die Zusammensetzung eines typischen Plasmas wird in [Oxf05] zu ca. 98% Brauchgas, 2% Radikalen und 0.001% Ionen und Elektronen aufgeschlüsselt. Der das Plasma umgebende Raum an den Reaktorwänden, in dem geladene Teilchen rekombinieren, wird als Dunkelraum oder Dunkelzone bezeichnet.

Elektroden hin beschleunigt werden. Sind nun die beiden gegenüberliegenden Elektroden unterschiedlich groß gewählt, wird an der kleineren eine verstärkte Ladungsabschirmung stattfinden, so dass diese kleinere Elektrode für die Ionen eine Kathode (Ort des Ionenmangels), die größere eine Anode darstellt. Die Spannung, die auf diese Weise zwischen den Elektroden entsteht, wird als „Self-Bias“ bezeichnet. Wird nun auf der als Kathode wirkenden Elektrode die zu ätzende Probe angebracht, wird diese sowohl durch die Sputterwirkung der beschleunigten Ionen als auch durch die chemischen Reaktionen des Ätzgases mit der Probenoberfläche abgetragen (s.u.).

Für den Betrieb der RIE steht nun eine Vielzahl von Regelparametern zur Verfügung. Als wichtigste Parameter sind hier zu nennen Leistung P , Druck p , Temperatur T , Zeitdauer t und Gasfluss v , welche für die verschiedenen Gase und Gasgemische variiert werden können. Die Geometrie des Reaktors sowie die Hochfrequenz f hingegen sind nicht änderbar¹¹. An der verwendeten PlasmalabSystem100 RIE standen die Parameterbereiche von Leistungen bis zu $P=300\text{W}$, Drücken ab $p=10\text{mTorr}$, und Gasflüsse

¹¹Die für die RIE typische Frequenz von $f = 13.56\text{ MHz}$ liegt im Bereich der Radiofrequenzen, welche durch die Landesmedienanstalten vergeben werden. Eine Änderung dieses Parameters ist daher nicht angezeigt, um den Funk auf anderen Frequenzen nicht zu stören.

Abbildung 3.12.: Ätzen mit der PlasmalabSystem100 RIE im Reinraum Klasse 1000.

(a) Die RIE PlasmalabSystem100 (Oxford Instruments) verfügt über eine Schleuse und drei Kammern, in welchen fluorhaltige oder chlorhaltige Gase kontaminationsfrei getrennt voneinander genutzt werden können, bzw. Halbleiter der Gruppe IV getrennt von III-V-Halbleitern prozessiert werden. In der dritten Kammer können Teflon-Schichten aufgewachsen werden („Plasma-enhanced chemical vapor deposition“, PECVD).

(b) Blick in den Ätzreaktor mit charakteristisch leuchtendem Plasma. Die Vergitterung des Fensters dient dem Schutz des Beobachters vor ultravioletter und radiofrequenter Strahlung.

(c) Schematische Darstellung der verwendeten RIE mit ihren drei Kammern. Aus [Ltda].

(d) Geätzter Wafer, welcher mit einer zusätzlichen Maske abgedeckt wurde. Deutlich erkennbar der freigelegte Bereich mit den geätzten Strukturen.

bis zu einer Gesamtmenge von $v=50\text{sccm}$ bei Raumtemperatur zur Verfügung. Betreibt man die RIE beispielsweise bei $P=300\text{W}$ ergibt sich bei einem typischen Self-Bias von $U_{\text{Bias}}=400\text{V}$ eine typische Stromstärke von $I=0.75\text{A}$.

Eine entscheidende Bedeutung für die Stabilität des Plasmas kommt nun dem Druck p zu. Betrachtet man die mittlere freie Weglänge λ ,

$$\lambda \propto \frac{T}{p}$$

welche dem Druck p reziprok ist [Rei87], finden sich zwei Szenarien, in denen das Plasma instabil wird: Ist der Druck zu hoch, die mittlere freie Weglänge also zu niedrig, reicht die durch Beschleunigung aufgenommene Energie der Elektronen nicht aus, um in

unelastischen Stößen weitere Elektronen freizusetzen („generieren“), da sie schon nach kürzester Strecke ihre Energie im elastischen Stoß wieder abgeben. Die Generationsrate reicht in dieser Situation nicht aus, um das Plasma aufrecht zu erhalten. Wählt man hingegen den Druck zu niedrig, also die mittlere freie Weglänge zu groß, werden die Elektronen eher rekombinieren als weitere Ladungsträger generieren. In beiden Fällen kommt das Plasma zum Erliegen, da die Generationsrate unter die Rekombinationsrate sinkt. Es ist aber unbedingt auf die Stabilität des Plasmas zu achten, da bei jedem Einschaltvorgang ein Leistungsspeak erzeugt wird, welcher den tatsächlichen Materialabtrag pro Zeiteinheit verfälscht. Gleichzeitig ist zu beachten, dass für die Erzeugung eines senkrechten Ätzprofils (siehe auch Abb. 3.13) ein niedriger Druck von Vorteil ist: Durch die geringere Stoßwahrscheinlichkeit der Ionen sinkt auch die Wahrscheinlichkeit eines Streuereignisses, die Wahrscheinlichkeit eines senkrechten Auftreffens auf die Probenoberfläche steigt. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit der niedrigste Druck gewählt, bei dem die Erzeugung eines stabilen Plasmas in der PlasmalabSystem100 RIE noch möglich war¹².

Für die Abhängigkeit des Abtrags d von Leistung P und Zeitdauer t findet sich ein linearer Zusammenhang, ebenso für die Ätzrate d/t in Abhängigkeit des Anteils eines Ätzgases in einem Gasgemisch, wie anhand einer Charakterisierung des verwendeten Reaktors gezeigt wird (siehe 3.4.2).

Es ist nun zu beachten, dass während des Ätzvorgangs unterschiedliche Ätzmechanismen konkurrieren, welche mit der Ausbildung typischer Ätzprofile einhergehen, wie in Abb. 3.13 illustriert.

So findet zunächst einmal ein Physikalisches Ätzen statt, also ein Ätzen durch Bombardement der Oberfläche durch Ionen. Da die beschleunigten Ionen gerichtet auf die Oberfläche treffen, zeichnet sich dieser Ätzvorgang durch seine Anisotropie mit vertikaler Vorzugsrichtung aus (siehe Abb. 3.13(a)). Wird der Druck p gesenkt, sinkt auch die Stoßwahrscheinlichkeit, und somit die Anzahl der Streuereignisse; ein niedriger Druck ist somit der Ausbildung eines senkrechten Ätzprofils förderlich. Ist die Ätzmaske zu dünn gewählt, so dass sich die lithographierte Struktur mit fortschreitender Zeitdauer des Beschusses t verbreitert, wird dies ein trapezförmiges Profil zur Folge haben.

¹²Solldruck: $p=13\text{mTorr}$, Istdruck: $p=10\text{mTorr}$. Gezündet wird bei kurzzeitig erhöhtem Druck („Strike Pressure“) von $p=25\text{mTorr}$.

Ein Prozess, welcher genutzt wird, um abgetragenes Material zu binden und aus dem System zu entfernen, ist das Chemische Ätzen, bei welchem das Ätzgas mit dem zu ätzenden Material chemisch reagiert und somit das physikalische Ätzen unterstützt. Die für den Ablauf der Reaktion benötigte Energie wird hierbei durch das physikalische Ätzen zur Verfügung gestellt. Eine beispielhafte Reaktionsgleichung ist etwa für das in der vorliegenden Arbeit verwendete Ätzgas SF_6 (vergleiche [Oxf05])

Das flüchtige Reaktionsprodukt SiF_4 wird durch Abpumpen dem System entzogen.

Im Gegensatz zum physikalischen Ätzen erfolgt das chemische Ätzen nicht gerichtet, sondern isotrop. Dominiert also der chemische Ätzprozess, ist ein typisches Unterätzen zu beobachten, wie in Abb. 3.13(b) dargestellt. Insbesondere bei Strukturbreiten im sub- μm -Bereich ist dieser Effekt in der Wellenleiterherstellung unerwünscht, und das chemische Ätzen der Seitenwände wird nach Möglichkeit unterbunden.

Sollen nun senkrechte Profile erzeugt werden, so ist das sogenannte Ioneninduzierte Ätzen mit Seitenwandpassivierung die Methode der Wahl. Bei diesem Ätzmechanismus bildet sich durch Beimengung eines geeigneten Gases („Seitenwandpassivierer“) eine inerte Schutzschicht aus Reaktionsprodukten des Passivierers an den frisch geätzten Wänden, so dass nur das andauernde gerichtete Bombardement des Bodens der Struktur zum Abtrag der Materials beiträgt, nicht aber das chemische Ätzen an den Wänden (siehe Abb. 3.14(b)). Die Anisotropie des Ätzprozesses wird also durch die Beigabe des Seitenwandpassivierers signifikant erhöht (siehe Abb. 3.13(c)). In der vorliegenden Arbeit erwies sich insbesondere ein Gemisch aus dem Ätzgas SF_6 und dem Seitenwandpassivierer CHF_3 als geeignet, vertikale Profile in Si zu erzeugen (siehe auch 3.4.2). Siehe hierzu auch [Sch06].

Ein der Seitenwandpassivierung entgegenwirkender Effekt ist das sogenannte „Differential Charging“, eine Ladungsverteilung, welche die positiv geladenen Ionen in Richtung

der Seitenwände ablenkt (zur näheren Erläuterung siehe Abb. 3.14(b)). Eine Beschreibung des Effektes findet sich in [CC03] bzw. [AS91]. Auch in Hinblick auf diesen Effekt ist es ratsam, den Druck möglichst niedrig zu wählen, um den Anteil der durch Streueignisse seitlich abgelenkten Ionen so gering wie möglich zu halten.

Gewünscht für die Wellenleiterherstellung ist ein kastenförmiges Profil, wie es durch das Ioneninduzierte Ätzen mit Seitenwandpassivierung ermöglicht wird. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit der Reaktor nach Möglichkeit in diesem Regime bei niedrigstmöglichem Druck betrieben.

Abbildung 3.13.: Plasmaätzmechanismen und ihre charakteristischen Profile. (Blick auf Stirnfläche des Kanals (a) und (b) nach dem Bonden, (c) nach dem Ätzen.).

(a) Physikalisches Ätzen. Der Abtrag erfolgt durch physikalisches Bombardement der Oberfläche („Sputtern“). Die Ätzrichtung ist anisotrop, die Ätzrate niedrig (typischerweise $\approx 10\text{nm/min}$). Kanalabmessungen: $73\text{nm} \times 44\text{nm}$, Aspektverhältnis: 0.60.

(b) Chemisches Ätzen. Der Abtrag erfolgt durch die chemische Reaktion des ionisierten Ätzgases mit der Probenoberfläche. Die Ätzrichtung ist isotrop, die Ätzrate hoch (typischerweise $\approx 1\mu\text{m/min}$). Kanalabmessungen: $129\text{nm} \times 32\text{nm}$, Aspektverhältnis: 0.25.

(c) Ioneninduziertes Ätzen mit Seitenwand-Passivierung. Eine Kombination aus chemischem und physikalischem Ätzen, bei der sich eine polymerartige Schicht aus Reaktionsprodukten an den Seitenwänden niederlassen kann, welches diese vor weiterem Abtrag schützt („sidewall passivation“, Seitenwandpassivierung, siehe auch Abb. 3.14). Die Ätzrichtung ist anisotrop und vertikal, die Ätzrate moderat (typischerweise $\approx 100\text{nm/min}$). Kanalabmessungen: $135\text{nm} \times 57\text{nm}$, Aspektverhältnis: 0.42. Die Aufnahme entstand im Rahmen zweier in die vorliegende Arbeit eingebetteter Bachelorarbeiten [Blu10, Kö10].

Zu den typischen Ätzprofilen auf Mikrometerskalen vergleiche etwa auch [JGdB⁺96], zu den typischen Ätzraten [Oxf05].

3.4.2. Charakterisierung des Reaktors

Um nun eine Charakterisierung des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Reaktors der PlasmalabSystem100 RIE vorzunehmen, wurden für verschiedene Mischungsverhältnisse Ätzdauer und Leistung variiert. Hierzu wurden belackte und unbelackte Si-Wafer mit Deckgläsern abgedeckt und geätzt. Zur Feststellung der jeweiligen Ätztiefe wurde das

Abbildung 3.14.: Konkurrierende Mechanismen an den Seitenwänden: Seitenwand-Passivierung („Sidewall passivation“) und „Differential Charging“.

(a) Ist die für die Reaktion an der Oberfläche durch das physikalische Bombardement bereitgestellte Energie zu gering, kann sich eine inerte, polymerartige Schutzschicht an den Wänden der Struktur ausbilden. Dies geschieht vornehmlich an den Seitenwänden, da das Bombardement nicht dorthin gerichtet ist. Die Schutzschicht trägt maßgeblich zur Anisotropie des Ätzprofils bei, der Vorgang wird als „Seitenwand-Passivierung“ bezeichnet. Darstellung nach [Sch06].

(b) Der Effekt des „Differential Charging“ nimmt seinen Ursprung in der unterschiedlichen Trägheit der Ionen und Elektronen: Während die beweglichen Elektronen sowohl auf die Oberfläche als auch auf die Seitenwände und Boden der Struktur treffen, werden die vergleichsweise trägen Ionen gerichtet zu Oberfläche und Boden hin beschleunigt. Dort kommt es verstärkt zu Rekombinationseffekten, und eine Potentialdifferenz bildet sich aus. In dem hiermit verbundenen elektrischen Feld werden die positiv geladenen Ionen nun zu den Seitenwänden hin abgelenkt, das Ätzen erfolgt weniger anisotrop. Durch eine Absenkung des Drucks kann dieser Effekt kompensiert werden. Abbildung aus [CC03] bzw. [AS91].

Dektak 6M Profilometer herangezogen, und Profile senkrecht zur durch die Maskierung entstandenen Kanten aufgenommen (s.u.). Es ist zu beachten, dass bei Verwendung einer lithographierten Ätzmaske aufgrund der Größenverhältnisse ein abweichendes Verhalten zu erwarten ist. Eine zusammenfassende Darstellung der Daten findet sich in Abb. 3.15, 3.16 und 3.17. Weitere Messreihen für denselben Reaktor, wie etwa die Zeitabhängigkeit des Lack- und Siliziumabtrages im reinen CHF_3 -Prozess (lineare Abhängigkeit), eine Variation des gesamten Gasflusses (vernachlässigbarer Einfluss) und weitere Messreihen zu dem der Variation des Gasgemisches zugrundeliegenden Rezept [Ltdb] finden sich in [Blu10, Kö10].

Für weiterführende Variationen stehen an der PlasmalabSystem100 RIE (Oxford Instruments) die fluorhaltigen Ätzgase SF_6 (Schwefelhexafluorid), CHF_3 (Trifluormethan), CF_4 (Tetrafluormethan) und C_4F_8 (Oktofluorcyclobutan), die chlorhaltigen Ätzgase BCl_3 (Bortrichlorid) und Cl_2 (Chlor) sowie Ar (Argon), O_2 (Sauerstoff), SiH_4 (Silan), NH_3 (Ammoniak) und N_2O (Distickstoffmonoxid, Lachgas) zur Verfügung. Hierbei sind die fluorhaltigen Gase für das Ätzen von Silizium und Siliziumoxid vorgesehen, die chlor-

Abbildung 3.15.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der PlasmalabSystem100 RIE: Lineare Abhängigkeit der Ätztiefe d von der Zeit t für verschiedene Verdünnungsverhältnisse des Ätzgases.

Gewählt wurde ein Gasgemisch, in welchem das eigentliche Ätzwasser SF_6 mit dem die Seitenwand-Passivierung unterstützenden CHF_3 verdünnt wurde. Es wurde jeweils über eine durch ein Deckglas definierte Kante geätzt, und die Ätztiefe mit Hilfe eines Profilometers bestimmt. Der gesamte Gasfluss betrug stets 45sccm, mit Ausnahme des Wertes für die Verdünnung 1:4 (50sccm). Es ist zu beachten, dass sich für Strukturen im Sub-Mikrometer-Bereich abweichende Parameter ergeben.

Anpassungsparameter für die jeweiligen Mischungsverhältnisse:

$$\text{SF}_6:\text{CHF}_3 = 1:1 \quad d(t)[\text{nm}] = (3.4 \pm 0.17)\text{nm s}^{-1} \cdot t[\text{s}] + (0.0 \pm 0.07)\text{nm}$$

$$\text{SF}_6:\text{CHF}_3 = 1:2 \quad d(t)[\text{nm}] = (2.41 \pm 0.115)\text{nm s}^{-1} \cdot t[\text{s}] + (0.929 \pm 2.222)\text{nm}$$

$$\text{SF}_6:\text{CHF}_3 = 1:4 \quad d(t)[\text{nm}] = (1.926 \pm 0.092)\text{nm s}^{-1} \cdot t[\text{s}] + (0.0 \pm 3.368)\text{nm}$$

$$\text{SF}_6:\text{CHF}_3 = 1:8 \quad d(t)[\text{nm}] = (1.249 \pm 0.064)\text{nm s}^{-1} \cdot t[\text{s}] + (-0.899 \pm 3.186)\text{nm}$$

$$\text{SF}_6:\text{CHF}_3 = 1:16 \quad d(t)[\text{nm}] = (0.53 \pm 0.02)\text{nm s}^{-1} \cdot t[\text{s}] + (1 \pm 0.73)\text{nm}$$

haltigen hingegen für Ätzprozesse an III-V Halbleitern (beispielsweise ein Gemisch mit Cl_2 als Ätzgas und BCl_3 als Seitenwandpassivierer für GaAs oder Al [Oxf05]). Andere Gase wie Sauerstoff und Argon werden als Beimengungen benutzt, z.B. O_2 im Si-Ätzprozess mit SF_6 bzw. im Cr-Ätzprozess mit Cl_2 ; oder Ar als Verdünnung im SiO_2 -Prozess mit CHF_3 [Oxf05] bzw. im GaN-Prozess mit BCl_3 und Cl_2 [Ltdb]. Das inerte Argon lässt sich auch zum reinen physikalischen Ätzen („Sputtern“) von metallischen Schichten, z.B. Au, Pt oder Ni, verwenden [Oxf05]. Für das Ätzen organischer Materialien ist bereits ein O_2 -Plasma ausreichend und wurde in der vorliegenden Arbeit zum Entfernen der Ätzmaske und für die Reinigung der Wafer von Lackrückständen genutzt¹³.

¹³Typische Parameter für eine Reinigung im O_2 -Plasma sind etwa $v=50\text{sccm}$ bei $P=300\text{W}$ und $p=10\text{mTorr}$. Die Zeitdauer variiert hier je nach Schichtdicke des zu entfernden Lacks zwischen 5min und 45min.

Abbildung 3.16.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der PlasmalabSystem100 RIE: Aus 3.15 gewonnene Ätzraten für die jeweiligen Mischungsverhältnisse. Der gesamte Gasfluss betrug stets 45sccm, mit Ausnahme der Werte für die Verdünnung 1:4 und für reines CHF₃ (50sccm). Das reine CHF₃ ätzt mit $(0.33 \pm 0.02) \text{ nm s}^{-1}$. Anpassung: $d/t [\text{nm s}^{-1}] = (6.19 \pm 0.51) \text{ nm s}^{-1} \cdot a + (0.41 \pm 0.13) \text{ nm s}^{-1}$

3.4.3. Methoden zur Messung der Ätztiefe und des Ätzprofils

Um nun die Ätztiefe zu messen und die Qualität der geätzten Strukturen bezüglich Kantenrauigkeit und Formtreue zu beurteilen, stehen nun verschiedene Methoden zur Verfügung. So ist etwa zur Feststellung der Ätztiefe der über einige zehn bis hundert Mikrometer ausgedehnten 1D-Strukturen eine profilometrische Messung der Ätztiefe und der Bodenrauigkeit des Kanals möglich (siehe Abb. 3.18). Es ist hierbei zu beachten, dass die laterale Auflösung des Profilometers stets begrenzt ist durch den Spitzenradius des jeweils zum Abrastern verwendeten Tasters („Stylus“). Auch in dieser Situation gilt, dass die jeweils kleinere Struktur die größere rastert, bei einem typischen Spitzenradius von 5 μm ist es also nicht mehr möglich, direkt Informationen über die 2D-Strukturen im sub-Mikrometerbereich zu erhalten. Es ist aber zu beachten, dass die Ätztiefe der 2D-Strukturen typischerweise unterhalb derjenigen der 1D-Strukturen liegt, so dass dieser bereits als obere Abschätzung einen Anhaltspunkt gibt. Auf eine Untersuchung im Rasterkraftmikroskop („Atomic Force Microscopy“, AFM) wurde verzichtet aufgrund des durch technische Beschränkungen gegebenen immensen Zeitaufwandes beim Auffinden der jeweiligen Strukturen.

Soll nun eine Aussage über die Ätztiefe und Qualität der 2D-Strukturen getroffen

Abbildung 3.17.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der PlasmalabSystem100 RIE: Vergleich des Abtrags d in Abhängigkeit von der Leistung P , sowohl am Lack als auch am Substrat. Es wurde das Rezept 9sccm SF_6 mit 36sccm CHF_3 als Seitenwandpassivierer, $t = 52\text{s}$, $p = 10\text{mTorr}$ benutzt.

Anpassungsparameter für Si:

$$d(P)[\text{nm}] = (0.38 \pm 0.05)\text{nm W}^{-1} \cdot P[\text{W}] + (40.67 \pm 7.18)\text{nm}$$

und für PMMA-Lack auf Si (Lack: „A2“ (Microresist), Lackdicke: 100nm):

$$d(P)[\text{nm}] = (0.55 \pm 0.03)\text{nm W}^{-1} \cdot P[\text{W}] + (45.83 \pm 4.49)\text{nm}$$

Man beachte, dass der Abtrag des Substrats deutlich geringer ist als der des Lackes, und somit die Schichtdicke hinreichend groß gewählt werden muss (siehe hierzu auch 3.3.3).

werden bietet es sich an, ein Rasterelektronenmikroskop zur Inspektion zu verwenden. So lässt sich zum einen in einer Draufsicht die Breite und Kantenrauigkeit der Strukturen feststellen, zum anderen bei einer senkrechten Ansicht des Profils die Ätztiefe (siehe Abb. 3.20). Es ist zu beachten, dass, um eine solche Profil-Ansicht zu gewinnen, die Probe an entsprechender Stelle gebrochen werden muss, und somit zur Weiterverarbeitung nicht mehr zur Verfügung steht (siehe 3.5). Den in 4 dargestellten Überlegungen zur Reproduzierbarkeit folgend ist es aber gerechtfertigt, unter gleichen Bedingungen prozessierte Referenzproben zur Messung heranzuziehen.

Abbildung 3.18. (vorhergehende Seite): Vergleich zweier Messmethoden: Messung der Linienbreite und Ätztiefe mit dem Weißlichtinterferometer TMS100 (Polytec) und dem Profilometer Dektak 6M (Veeco) an derselben Probe.

Es handelt sich hierbei um eine auf einem 4-Zoll-Wafer durchgeführte Strukturierung des Designs „ID1“, welches an vier Positionen komplett belichtet wurde. Mit Hilfe einer Maske wurden die vier Strukturen einzeln geätzt, und die Ätzzeitdauer auf die Zeitdauer des vollständigen Abtrags der lithographierten Ätzmaske für das jeweilige Mischungsverhältnis der Ätzgase angepasst. Hierbei wurde ein Teil des Ätzgases SF_6 mit 2, 4, 6 und 8 Teilen CHF_3 verdünnt, der gesamte Gasfluss auf 45sccm festgehalten. Beispielhaft sollen hier die Messungen für das Verhältnis $\text{CHF}_3 : \text{SF}_6 = 6 : 1$, Zeitdauer 66s dargestellt werden.

(a) Mit dem Weißlichtinterferometer gewonnene Draufsicht. Neben den 100µm und 50µm breiten 1D-Strukturen wird auch das auf insgesamt 20µm ausgedehnte Gitter aufgelöst.

(b) Profil-Schnitt aus (a). Für die Kanäle von 100µm bzw. 50µm Sollbreite finden sich Breiten von 0.11 mm bzw. 0.05 mm. Für das über 20µm ausgedehnte Gitter wird fälschlicherweise ein Wert von ebenfalls 0.05 mm festgestellt. Die mit dem Weißlichtinterferometer gemessenen Ätztiefen liegen bei 33nm (100µm-Kanal, in Übereinstimmung mit der Kontrollmessung im Profilometer), 26.5 nm (50µm-Kanal) und 8nm(Gitter). Man beachte, dass die vertikale Auflösung im für die betrachtete Größenordnung richtigen Bereich liegt, die laterale Auflösung hingegen nicht ausreicht, um etwa das in (d) mit dem Profilometer gemessene Rechteckprofil der 1D-Strukturen aufzulösen. Es ist daher ratsam, das Weißlichtinterferometer nur für die Messung der Ätztiefe hinreichend breiter Kanäle (ab 100µm) zu nutzen, nicht aber zur Bestimmung der Strukturbreiten.

(c) Dreidimensionale Ansicht der Struktur zur Veranschaulichung.

(d) Vergleichsmessung an derselben Probe mit dem Profilometer. Für den 100µm-Kanal findet sich eine Ist-Breite von 95µm, für den 50µm-Kanal von 47µm. Die Ätztiefe für beide Kanäle beträgt 32.8 nm. Die Rohdaten wurden ausschließlich um eine lineare Drift korrigiert, wie es sich für einen Abrastervorgang von 20s Dauer für die am Standort gegebenen Bedingungen rechtfertigen lässt. In dieser Zeitdauer ist die Drift noch linear und beträgt etwa 65nm/20s, wie sich mit einem Static Scan feststellen lässt. Es zeigen hierbei die hellgrau schraffierten Bereiche an, welche Datenpunkte zur Definition der Nulllage herangezogen wurden. Während die Profile der 1D-Bereiche in lateraler Dimension wesentlich präziser aufgelöst werden als durch das Weißlichtinterferometer, wird das über 20µm ausgedehnte Gitter nicht aufgelöst. Hier bilden die sub-µm-Stege den 5µm Stylus ab, nicht umgekehrt.

Aufgrund des geringen Informationsgehalts wurde auf den Einsatz des Weißlichtinterferometers weitestgehend verzichtet. Für die schnelle und komfortable Messung von Breite und Ätztiefe der 1D-Bereiche empfiehlt sich der Einsatz des Profilometers; für Strukturen im Bereich und unterhalb der Stylus-Größe ist eine Untersuchung im REM unumgänglich (siehe Abb. 3.19 und 3.20).

Abbildung 3.19.: Zur Breite und Kantenrauigkeit geätzter Strukturen.

(a) Geätzter Einzelkanal als Draufsicht, Breite: 40nm.

(b) Geätzte Gitterstruktur, gebrochene Probe, gekippte Ansicht. Breite: 120nm, Tiefe: 125nm, Aspektverhältnis: 1.04. Bei der Bestimmung der Strukturgrößen ist darauf zu achten, dass sich für die gekippte Probe der Maßstab auf die Fokussierebene des REMs bezieht (hier: auf die Stirnfläche der Struktur), und in allen anderen Ebenen eine Projektion vorliegt.

Ätzrezept: Gasgemisch 17.5sccm SF_6 mit 32.5sccm CF_4 als Seitenwandpassivierer, $t=20\text{s}$, $P=100\text{W}$, $p=10\text{mTorr}$. Die Probe wurde 10min in einem Sauerstoffplasma ($v=50\text{sccm}$, $P=100\text{W}$, $p=10\text{mTorr}$) von Lackrückständen gereinigt.

(c) Geätzte Gitterstruktur, ungebrochene Probe, als Draufsicht. Breite: 95 nm.

Abbildung 3.20.: Ätztiefe und Formtreue des Strukturübertrags mit der RIE.

(a) Mit CF_4 als Seitenwand-Passivierer geätztes Gitter.

Gasgemisch $\text{SF}_6 : \text{CF}_4 = 12.5 \text{ sccm} : 37.5 \text{ sccm}$ ($= 1 : 3$) bei Leistung 100W, Druck 10mTorr, Ätzzeit 20s. Kanalabmessungen: 135nm x 57nm, Aspektverhältnis: 0.42. Die Aufnahme findet Verwendung in [Blu10, Kö10].

(b) Nach dem als Optimierungsgrundlage genutzten Standard-Rezept geätztes Gitter.

Gasgemisch $\text{SF}_6 : \text{CHF}_3 = 14 \text{ sccm} : 35 \text{ sccm}$ ($= 2 : 5$) bei Leistung 100W, Druck 10mTorr, Ätzzeit 30s [Ltdb]. Abmessungen 116nm x 56nm, Aspektverhältnis: 0.48. Siehe ebenfalls [Blu10, Kö10].

(c) Blick auf die Stirnfläche eines 2D-Kanals. Abmessungen 42nm x 28nm, Aspektverhältnis: 0.67.

(d) Beispiel für eine geätzte 1D-Struktur: 1µm Justagekanal. Tatsächliche Abmessungen 897nm x 221nm, Aspektverhältnis: 0.25.

3.5. Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

3.5.1. Hydrophobes und hydrophiles Wafer bonding

Sollen die strukturierten Wafer nun gedeckelt werden, ist ein lückenloser Abschluss der Struktur unabdingbar. Sollten am Ort der Strukturen bzw. im für die Justage genutzten Bereich die Wafer nicht frei von Lufteinschlüssen sein, werden diese im Einsatz am Synchrotron (bei entsprechender Überbeleuchtung) das eigentliche Wellenleitersignal mit einem Störsignal überlagern, und darüber hinaus eine eindeutige Zuordnung der Strukturen während des Justagevorgangs verhindern. Verfahren, die auf Verklebung der Wafer beruhen, wurden daher von vornherein ausgeschlossen, da sie keinen über die gesamte Kontaktfläche homogenen und lückenlosen Anschluss ermöglichen. Vielmehr wurde auf die Technik des Wafer bondings zurückgegriffen, welche eine kovalente Bindung zweier Waferoberflächen ermöglicht, und im folgenden vorgestellt werden soll. Die Darstellung folgt ausführlichen Beschreibungen in [AG04, GBK⁺99, GTS⁺99, GT98, HSBvG94, Koh07, SFFT86, MGCM88, Rei, STG89, TSG94, TKLG98].

Als Wafer bonding wird nun der Zusammenschluss zweier Waferoberflächen bezeichnet, bei dem sich zunächst schwache Bindungen zwischen den Oberflächen ausbilden (van-der-Waals-Kräfte bzw. Wasserstoffbrückenbindungen), welche durch eine Wärmebehandlung in kovalente Bindungen überführt werden. Voraussetzung für einen erfolgreichen Bondprozess an die Wafer sind sowohl von der Welligkeit als auch von der Mikrorauigkeit glatte, saubere, intakte Waferoberflächen einkristalliner Wafer.

Während handelsübliche Wafer die Anforderungen an die Welligkeit und Rauigkeit üblicherweise erfüllen, erweist sich insbesondere die Anforderung an die Reinheit der Wafer als kritisch: Selbst ein Partikel von nur 1µm Durchmesser kann schon einen Lufteinschluss von einigen Millimetern Größe zur Folge haben [GT98]. Es ist daher unmittelbar einsichtig, dass der Bondvorgang unter Reinraumbedingungen erfolgt, um das Risiko einer Verschmutzung zu minimieren, im Optimalfall im Reinraum Klasse 10 oder besser [GT98]. Aus diesem Grund wurde das Wafer bonding in der vorliegenden Arbeit stets unter Reinraumbedingungen (Klasse 100) durchgeführt.

Soll ein Kriterium für die Eignung zweier Wafer zum Bonden angegeben werden, so gilt für wellige Wafer mit halber Höhe der Welligkeit h und halber Wellenlänge der Welligkeit R ([GT98]):

$$\frac{h^{1/2}}{R} < [\frac{\gamma}{1.2Ed^3}]^{1/4} \quad (3.3)$$

für dünne Wafer ($R > 2d$), bzw.

$$\frac{h^2}{R} < \frac{6.7\gamma}{E} \quad (3.4)$$

für dicke Wafer ($R < 2d$). Es sind hierbei E der Elastizitätsmodul, d die Höhe des einzelnen Wafers und γ die Oberflächenenergie.

Die Oberflächenenergie γ lässt sich hierbei mit der Methode des Crack-Openings feststellen [GT98, MGCM88]. Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe einer Klinge die Oberfläche aufgespalten (siehe Abb. 3.21(a)). Für die Oberflächenenergie γ gilt nun:

$$\gamma = \frac{3Ed^3y^2}{32L^4} \quad (3.5)$$

Hierbei steht E für den Elastizitätsmodul, L für die Länge der Öffnung, y für die Ausdehnung der zum Öffnen verwendeten Klinge, und d für die Waferdicke [GT98, MGCM88]. Handelt es sich um strukturierte Wafer, so skaliert die Oberflächenenergie linear mit der tatsächlich abschließenden Fläche (für $L \gg$ Strukturgröße) [GT98].

Es wird nun unterschieden zwischen hydrophobem und hydrophilem Wafer bonding, für welche sich unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten der Oberflächenenergie finden (siehe Abb. 3.21(b)). Beim hydrophoben Bondprozess (siehe Abb. 3.22) liegen die Oberflächen zunächst mit Wasserstoff gesättigt vor, und reagieren gemäß

zu kovalenten Si-Verbindungen. Die Absättigung der Oberfläche kann durch eine RCA-Reinigung mit abschließendem Flusssäure-Dip herbeigeführt werden, wenn der Wafer mit einer hydrophilen Oxidschicht vorliegen sollte.

Abbildung 3.21.: Zur Veranschaulichung. Aus [GT98].

(a) Methode des Crack-Openings zur Feststellung der Oberflächenenergie.

(b) Vergleich der Oberflächenenergien beim hydrophoben bzw. hydrophilen Bondprozess für verschiedene Auslagerungstemperaturen.

Analog lässt sich auch ein hydrophiler Bondprozess durchführen, wenn die Waferoberflächen oxidiert vorliegen (siehe Abb. 3.23). Bei diesem Prozess gemäß

ordnen sich zunächst die Wassermoleküle ihrer Polarität entsprechend zu den Silanolgruppen an. Während des Auslagerns diffundieren die Wassermoleküle entlang der Grenzfläche und oxidieren dabei das Silizium. Anschließend reagieren die Silanolgruppen zu kovalentem Siloxan. Diese Reaktion läuft bereits bei Temperaturen ab 100°C ab (siehe Abb. 3.21(b)).

Abbildung 3.22.: Hydrophober Bondprozess. Eine Beschreibung der Durchführung eines hydrophoben Bondprozesses findet sich in Abschnitt 3.5.2.

Abbildung 3.23.: Hydrophiler Bondprozess. Siehe auch Abb. 3.24. Eine Beschreibung der Durchführung eines hydrophilen Bondprozesses findet sich in Abschnitt 3.5.3

3.5.2. Wafer bonding im Mikoreinraum

Sollen zwei Wafer gebondet werden, ist es ratsam, zunächst eine Reinigung der Oberflächen durchzuführen, da selbst bei vollständiger Prozessierung unter Reinraumbedingungen das Risiko einer Verschmutzung der Oberflächen besteht. Bei den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Proben, welche im Mikoreinraum gebondet wurden¹⁴, wurde folgende Reinigung durchgeführt:

- Reinigung mit destilliertem Wasser
- Sauerstoffplasma für 25min: $v=550\text{ml/min}$, $P=850\text{W}$ bei $T=140^\circ\text{C}$
- RCA – Reinigung: Ammoniak, 2%-ige Flusssäure (30s), Salzsäure
- Reinigung mit destilliertem Wasser

¹⁴Die Proben MI930 und ROBLSept08 wurden am MPI für Mikrostrukturphysik, Halle mit dem Wafer Bonder „cl8“ (Suss Microtec) in einem Reinraum Klasse 1 gebondet.

Abbildung 3.24.: Blick auf die Bondnaht und die Stirnfläche eines mit Hilfe des FIBs freigelegten Kanals. Es wurde der komplette Bildausschnitt mit dem FIB bearbeitet.

Das Bonden erfolgte nach dem unter 3.5.3 beschriebenen Vorgehen des Bondens per Hand. Bei den Wafern handelt es sich um zwei einseitig polierte, jeweils 1mm starke 4 Zoll-Si-Wafer (Silchem). Die Dicke der Oxidschicht beträgt 247nm, die Größe des Kanaleingangs 151nm x 19nm. Es handelt sich um die Probe „Himmelfahrt“ als 280µm-Lamelle.

Der Einsatz von Flusssäure zu Reinigungszwecken dient hierbei gleichzeitig der Absättigung der Waferoberfläche mit Wasserstoff für einen hydrophoben Bondvorgang.

Die Durchführung des Bond-Vorganges erfolgt typischerweise in einem sogenannten Wafer Bonder oder auch Mikroreinraum. Es handelt sich hierbei um eine in einer verschlossenen, aber nicht evakuierten Kammer („Mikroreinraum“) befindliche Vorrichtung, in welcher die gereinigten Wafer gegeneinander ausgerichtet und in Kontakt gebracht werden. Am Wafer Bonder „cl8“ (Suss Microtec) beispielsweise können beide Wafer durch zwei sich gegenüberliegende Vakuumkontakte angesogen, mit destilliertem Wasser abgespült und trockengeschleudert werden, bevor der eigentliche Kontakt der am Flat ausgerichteten Wafer durch den Zusammenschluss einer Teflonzange in der Wafermitte hergestellt wird.

Ist der Zusammenschluss der Wafer erfolgt, empfiehlt es sich, vor dem Auslagern eine Sichtkontrolle mit Hilfe einer Infrarotkamera durchzuführen (siehe Abb. 3.25). Sind großflächige Lufteinschlüsse erkennbar, können die Wafer mit Hilfe einer Rasierklinge wieder aufgetrennt und der Zusammenschluss ein zweites Mal durchgeführt werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass den Waferoberflächen keine Beschädigung zugefügt wird, da diese sonst am Ort der Beschädigung lokal nicht bonden werden.

Abbildung 3.25.: Hydrophob gebondete Wafer vor und nach der Wärmebehandlung, hier: 4 Zoll-Si-Wafer (Dicke des einzelnen Wafers: 500 μ m).

(a) Beispiel für gebondete Wafer mit großflächigen Lufteinschlüssen. Man beachte, dass insbesondere die Randbereiche von Lufteinschlüssen betroffen sind.

(b) Dieselben Wafer nach der Wärmebehandlung.

(c) Beispiel für nahezu ohne Lufteinschlüsse gebondete Wafer.

(d) Dieselben Wafer nach der Wärmebehandlung.

Für die Infrarotaufnahmen (M. Reiche, MPI Halle) kam eine C2741-03 (HAMAMATSU) Infrarotkamera zum Einsatz.

3.5.3. Manuelles Wafer bonding

Eine wesentlich einfachere und kostengünstigere Variante des Bondings ohne die Zuhilfenahme eines Wafer Bonders ist das Bonden der Proben von Hand [Rei], wie es auch im Reinraum Klasse 100 durchgeführt werden kann. Hierbei hat sich folgendes Vorgehen (für einen hydrophilen Bondprozess) bewährt:

- Nasschemische Reinigung von eventuellen Lackrückständen:
45min in Aceton bei 45°C im Ultraschallbad, anschließende Reinigung mit Wasserstrahl, Isopropanol, Trocknung mit Stickstoffpistole. Auf den nasschemischen Reinigungsschritt kann bei vergleichbarer Reinigung in der RIE auch verzichtet werden.
- (Erneute) Reinigung des strukturierten Wafers in der RIE:
Sauerstoffplasma $v=50$ sccm O_2 , $P=100W$, $p=13$ mTorr, $t=10-45min$. Der Einsatz eines Sauerstoffplasmas zu Reinigungszwecken dient hierbei gleichzeitig zur Aktivierung der Waferoberfläche für einen hydrophilen Bondvorgang.
- Eine Reinigung des unstrukturierten Wafers kann analog durchgeführt werden, ist aber nicht zwingend notwendig, wenn der unstrukturierte Wafer ausschließlich unter Reinraumbedingungen aufbewahrt wurde.
- Zusammenbringen der Waferoberflächen per Hand: Die Wafer so positionieren, dass die Flats bündig abschließen, und anspringen lassen. In der Mitte des Wafers Druck ausüben, von der Mitte des Wafers aus auf fester Unterlage mögliche Lufteinschlüsse nach außen streichen¹⁵.
- Um mögliche Lufteinschlüsse zu entfernen kann auch beispielsweise ein Teflonstab oder ähnliches eingesetzt werden, um gezielt Druck auszuüben.
- Das Auslagern der Proben kann in einem programmierbaren Hochtemperaturofen außerhalb des Reinraums erfolgen, z.B. im Muffelofen L9/13/P320 oder L9/13/P330 (Nabertherm), siehe Abb. 3.26(d).
- Für Silizium:
Rampe 3°C/min von Raumtemperatur auf 1050°C. Auslagerung bei 1050°C für 4h [Rei], bzw. 1000°C für 4h (siehe Abb. 3.27).

¹⁵Eine Kenntlichmachung eines der beiden Wafer auf der Rückseite unterbindet mögliche Verwechslungen während der weiteren Prozessierung, insbesondere des Zuschnitts, bei dem eine möglicherweise asymmetrische Anordnung der Strukturen auf dem Wafer zu beachten ist.

- Für Germanium:

Rampe $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ von Raumtemperatur auf 750°C . Auslagerung bei 750°C für 1h [Rei].

Abbildung 3.26.: Wafer bonden per Hand.

(a) Strukturierter Wafer nach der Reinigung in der RIE.

(b) Andruck der Wafer in der Wafermitte.

(c) Zusammengeschlossene Wafer nach Behandlung mit einem Teflon-Stab. Das Kreuz kennzeichnet den unstrukturierten Wafer.

(d) Auslagern der Probe im programmierbaren Hochtemperaturofen L9/13/P320 (Nabertherm). Abstandshalter aus Keramik für einen homogenen Wärmeeintrag.

Die Menge des ungebondeten Ausschusses hängt hierbei insbesondere von der Qualität der jeweils verwendeten Charge Wafer ab; daher empfiehlt es sich, nur Wafer aus der gleichen Charge zu kombinieren. Auch sollte die Größe von 4 Zoll nicht unterschritten werden, da sonst der Einfluss ungebondeter Randbereiche zu groß wird. Bei der Handhabung der Wafer ist unbedingt darauf zu achten, die Waferoberflächen nicht zu beschädigen und die Anzahl der nötigen Handgriffe zu minimieren. Auch sollte von der Verwendung metallischer Pinzetten o.ä. abgesehen werden. Es ist darauf zu achten, die bereits gereinigten Wafer zügig zu prozessieren, um einer erneuten Verschmutzung vorzubeugen.

Abbildung 3.27.: Temperaturverlauf während des Auslagerns.

Rampe: 3°C/min, Zieltemperatur: 1000°C (4h). Das Thermoelement befand sich ca. 1cm oberhalb der Probe.

3.6. Zuschnitt der Kanallänge in der Wafersäge

3.6.1. Zuschnitt mit und ohne Sollbruchstelle

Liegen die strukturierten Wafer gebondet vor, müssen die zunächst von allen Seiten eingeschlossenen Kanäle erst durch einen Sägeprozess wieder geöffnet werden. In der vorliegenden Arbeit kam nun die halbautomatische Wafersäge DAD 321 (Disco)[CORa] mit zwei unterschiedlichen Verfahren zum Einsatz: Erstens das Durchsägen der Probe durch die komplette Probenhöhe, und zweitens die Erzeugung einer Sollbruchstelle durch beidseitiges Ansägen der Probe bis auf ca. 100µm Höhe über der Bondfläche in zwei Sägeschritten (siehe Abb. 3.29(b)). Während das erstere Verfahren die Handhabung des Sägevorgangs erleichtert und niedrigere Ansprüche an die Präzision der Justage stellt, ist zu beachten, dass durch die Grobkörnigkeit des Sägeblattes (Korngröße: 5µm, Sägeblatt NBC-ZB 1070 (Disco)[CORb], siehe Abb. 3.29(a)), die Kanaleingänge durch den Sägeprozess selbst verschlossen werden, und eine Weiterbehandlung der Proben im FIB (siehe Abschnitt 3.7.2) nötig wird. Dies empfiehlt sich aufgrund der besseren Auffindbarkeit im FIB nur für große Strukturgrößen und bedeutet erheblichen Mehraufwand. Die Erzeugung der Sollbruchstelle erfordert höheren Justageaufwand (die Wafer werden unter einem Mikroskop bei 200-facher Vergrößerung auf den Flat ausgerichtet), und erzeugt einen dreidimensional aufgeworfenen Bruch, welcher einer späteren Nachbearbeitung im

FIB hinderlich sein kann. Der Vorteil der Sollbruchstelle liegt in der Erzeugung offener Kanaleingänge, welcher keiner weiteren Bearbeitung durch das FIB bedürfen. Weiterhin eignen sich die Proben mit Sollbruchstelle zur langfristigen Lagerung in ungebrochenem Zustand, so dass keine Gefahr einer erneuten Verschmutzung bereits gesäuerter Proben besteht.

Abbildung 3.28.: Zum Zuschnitt der Wafer-Proben.

(a) Wafersäge DAD 321 (Disco). Die Säge erlaubt die Aufnahme von Wafern bis zu 6 Zoll Größe. Die Justage der Proben erfolgt im Mikroskop mit 200-facher Vergrößerung.

(b) Gesägter und bruchbereiter Wafer, hier die Probe „PETRA III-3“. Die Eingangsseite der Strukturen ist markiert.

(c) Schnittvorlage für (b). Siehe auch Abb. 3.29(a).

In einem zweiten Schritt müssen die Strukturen rechtwinklig zu den Stirnflächen gerade durchgesägt werden, da auf diese Art und Weise die neu entstandenen Kanten

bei der Justage der einzelnen Probenstücke genutzt werden können, um die jeweiligen Positionen der Kanäle anzufahren bzw. die Rotationen vorzujustieren (eine detaillierte Justage-Anleitung findet sich in Anhang A). Es ist dabei darauf zu achten, dass diese Schnitte durch die komplette Probenhöhe hindurch erfolgen und daher bei der Handhabung des kompletten Wafers als letzter Sägeschritt durchgeführt werden. Bei der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Wafersäge DAD 321 (Disco) ist die Programmierung rechtwinkliger Schnitte für eine einmalige Drehung möglich, und alle weiteren Schnitte werden parallel ausgeführt. Abbildung 3.28(c) zeigt ein typisches Schnittdesign, (b) den geschnittenen Wafer. Schließen die zur Einjustage der Wafer in der Säge benutzten Flats derart ab, dass der Flat des strukturierten Wafers nicht von beiden Seiten (erneutes Sägen der mit umgedrehter Probe zur Erzeugung der Sollbruchstelle) zur Justage genutzt werden kann, kann mit einem Zwischenschnitt durch die komplette Probenhöhe ein künstlicher Flat parallel zum ursprünglichen Flat des strukturierten Wafers entstehen.

Abbildung 3.29.: Zur Illustration.

- (a) Körnung des Sägeblatts, Korngröße: 5µm. Es handelt sich um den Typ NBC-ZB 1070 (Disco).
- (b) Sollbruchstelle in seitlicher Ansicht. Die Breite des Schnitts beträgt 150µm. Man beachte, wie präzise die Justage des einen Schnitts die Position des anderen reproduziert.
- (c) Beispiel zur Veranschaulichung der Schnittprinzipien, hier die Probe „PETRA III-4.2“. Während die waagerechten Schnitte den gebondeten Wafer komplett durchtrennen, wurden die senkrechten Schnitte bündig von beiden Seiten ausgeführt, so dass eine Sollbruchstelle zurückbleibt.
- (d) Seitliche Ansicht eines Bruchs. Die Bondnaht verläuft in dieser Ansicht senkrecht. Der durch die gestrichelten Linien markierte Versatz liegt in der Größenordnung 12µm und liegt damit noch eine Größenordnung unter der Sägeblattbreite von 150µm. Man beachte den Verlauf des Bruchs und die daraus resultierende Vorzugsrichtung für eine eventuelle Nachbearbeitung im FIB (siehe auch 3.7.2).
- (e) Gesägte Oberfläche als Detailansicht bei 10kx-facher Vergrößerung.
- (f) Ausschnitt von (e) bei 50kx-facher Vergrößerung.

3.7. Nachbearbeitungsschritte

3.7.1. Vorcharakterisierung der Kanaleingänge im Rasterelektronenmikroskop

Sind die einzelnen Wellenleiterproben auf die korrekte Länge gesägt bzw. gebrochen, kann mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) eine Inspektion vorgenommen werden, um die Qualität der jeweiligen Proben zu beurteilen und Proben mit offensichtlichen Lufteinschlüssen auszusortieren. In diesem Schritt können nicht nur die Größe der Kanaleingänge und ihre Positionen in Bezug auf die gesägten Kanten präzise vermessen werden, sondern auch Proben aussortiert werden, bei denen der Bondvorgang lokal nicht erfolgreich war (siehe Abb. 3.30). Weiterhin können diejenigen Kanäle ausfindig gemacht werden, die einer Weiterarbeitung im Focused Ion Beam (FIB, siehe Abschnitt 3.7.2) bedürfen. Die Vorcharakterisierung der Proben erfolgte am e_LiNE-Lithographiesystem, dessen Vorteil in der Präzision des Laser-Interferometertischs liegt, oder am LEO (Zeiss), welches insbesondere für hochauflösende Aufnahmen geeignet ist. Von einer Vorcharakterisierung der Proben am FIB wurde aufgrund der Positionsgenauigkeit des Verfahrtes (Mikrometerbereich) abgesehen.

Abbildung 3.30.: Zur Vorcharakterisierung der Proben nach dem Zuschnitt.

- (a) Beispiel für einen Schnitt durch einen Lufteinschluss.
- (b) Zum Vergleich: Blick auf die Bondnaht bei erfolgreichem Bondvorgang.
- (c) Seitliche Ansicht eines makroskopischen Lufteinschlusses. Vergleiche Abb. 3.29(d).

3.7.2. Freilegen verschütteter Kanäle mittels Focused Ion Beam

Nach dem Sägen bzw. Ansägen und anschließendem Aufbrechen der Kanäle an einer Sollbruchstelle (siehe 3.6) liegen Kanalein- und Ausgänge entgegen der Idealvorstellung nicht offen vor, sondern werden im Falle des Durchsägens durch das grobkörnige Sägeblatt (Korngröße $5\mu\text{m}$) verschmiert bzw. im Falle des Brechens von einzelnen Bruchpartikeln oder Verformungen teilverdeckt sein. Da jede Abweichung vom optimalen, freien Kanal am Ausgang wie ein zusätzliches Objekt im Strahlengang abgebildet werden muss und entsprechend als Artefakt das Wellenleiterfernfeld verfälschen wird, bzw. um für alle Kanäle vergleichbare Einkopplungsbedingungen zu erschaffen empfiehlt sich für alle Kanalein- und Ausgänge eine Säuberung von überschüssigem Material¹⁶.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Verfahren zum Freilegen der Kanäle getestet. Ein Freilegen vermittels unterschiedlicher Schleif- und Ätztechniken erwies sich hierbei als nicht zweckdienlich.

Vielmehr empfiehlt es sich, die verschlossenen Kanäle mit Hilfe des Focused Ion Beams („FIB“) freizulegen, siehe Abb. 3.31. Es handelt sich hierbei um einen fokussierten Ionenstrahl, welcher wie der Elektronenstrahl im REM über eine Oberfläche gerastert oder entlang vorgegebener Wege geführt werden kann. Das Verfahren wird in [VM07] und [GS05] ausführlich beschrieben. Im Gegensatz zur Rasterelektronenmikroskopie dient der Focused Ion Beam nicht vornehmlich der Bildgebung, sondern wird gleichzeitig mit seiner Sputterwirkung zum Materialabtrag genutzt. Bei dem in der vorliegenden Arbeit genutzten Gerät (Nova Nanolab 600, FEI) handelt es sich um ein sogenanntes Dual Beam System, bei welchem Elektronenstrahl und Ionenstrahl gleichzeitig genutzt werden können. Dabei sind Elektronen- und Ionenkanone in einem Winkel von 52° zueinander angebracht, und die Probe wird an denjenigen Ort gebracht, in welchem sich der Verlauf der beiden Strahlen schneidet („Euzentrische Höhe“) und die Probe bei allen Verkippungen zwischen 0° und 52° den gleichen Bildausschnitt sowohl im Elektronen- als auch im Ionenbild zeigt. So lässt sich im Dual Beam der Ionenstrahl zum Strukturieren, der Elektronenstrahl zum simultanen Betrachten der Probe verwenden. Zu beachten ist, dass während des Ionenbeschusses nicht nur Materialabtrag, sondern auch Redeposition und Implantation der Ionen (hier: Ga^{2+}) erfolgen kann. Während die Verunreinigung durch die Implantation in diesem Fall kein Hindernis darstellt, ist es umso mehr zu vermeiden, dass sich gerade freigelegte Kanäle durch Redepositionseffekte wieder verschließen (siehe

¹⁶Der Intensitätsverlust durch Absorption des zusätzlichen Materials im Strahlengang ist hier zu vernachlässigen.

Abb. 3.32). Da die Redeposition winkelabhängig und insbesondere bei senkrechtem Ionenstrahl erfolgt, wurde zum Freilegen der Kanäle ausschließlich unter flachem Winkel gearbeitet.

Abbildung 3.31.: Freilegen verschlossener Kanäle mit Hilfe des Focused Ion Beams (FIB).
 (a) Unbearbeiteter 100µm-Kanal, die Sägespuren des direkten Durchsägens sind deutlich erkennbar.
 (b) Derselbe Kanal nach der Bearbeitung durch den Ionenstrahl (Cleaning Cross Section).
 (c) Detailansicht des selben Kanals. Die Ätztiefe des Kanals (Markierung durch weiße Pfeile) beträgt 40nm.

Weiterhin eignet sich das FIB hervorragend, um auf den Stirnflächen der Wellenleiterprobe mikrometerskalige Markierungen anzubringen, welche das Auffinden der Kanäle während der Justageprozedur erleichtern sollen (Abb. 3.32). Ist etwa in einem auf der Strahlachse befindlichen Mikroskop der Vergrößerung 70x die Strahllage auf einige Mikrometer genau bekannt und mit der FIB-Markierung zur Deckung gebracht worden, können die Markierungen auch ohne die präzise Kenntnis der Abstände der Strukturen zu den Probenkanten zu nutzen (etwa wenn sich diese außerhalb des zugänglichen Verfahrensweges der Wellenleitermotorisierung befinden) als Startwerte der Kanaljustage verwendet werden (eine ausführliche Justageanleitung findet sich in Anhang A).

Zudem lässt sich so eine eindeutige Zuordnung des Designs zu den tatsächlich im Strahl befindlichen Strukturen vornehmen, die das Navigieren auf der Probe erleichtert und Klarheit über eventuell nicht vorhandene Kanäle schafft. Sind Proben für die Verwendung in gekreuzter Geometrie vorgesehen (siehe auch Kapitel 5.1), können wie in Abb. 3.33 für den Einbau in die Probenhalterung relevante Abstände markiert und Toleranzbalken angebracht werden.

Abbildung 3.32. (vorhergehende Seite): Markierung der Einzelkanäle und Stolperfallen bei der Nachbearbeitung der Proben durch das FIB.

(a) Übersicht verschiedener Kanäle mitsamt Markern und dem Design entsprechender Nummerierung.

(b) Ein Kanal mit zugehörigem Marker als Detailansicht.

(c) Stirnfläche einer Wellenleiterprobe im Beamline-Mikroskop. Der Abstand der Strukturen beträgt 30µm.

(d) Redepositionseffekt bei versehentlicher kurzzeitiger Bestrahlung einiger Kanäle durch den Ionenstrahl.

(e) Zum Vergleich: Intaktes Gitter an anderer Position.

(f) Unregelmäßigkeit der dreidimensionalen Oberfläche an der Sollbruchstelle. Im Extremfall können die Aufwerfungen den Ionenstrahl komplett abschatten, so dass die Strukturierung nur noch bei senkrechtem Strahleinfall erfolgen kann (siehe auch Abb. 3.29(b)). Daher wurde für das routinemäßige Freilegen der zum Kreuzen vorgesehenen 1D-Strukturen stets vollständig durchgesägt. Dies ist möglich, da die relativ großen Strukturen hohen Wiedererkennungswert haben, wohingegen sich 2D-Kanäle selbst bei Kenntnis der relativen Strukturlage zu auf der selben Probe vorhandenen 1D-Strukturen im verschlossenen Zustand nicht ohne weiteres zu erkennen geben.

Es handelt sich in allen Fällen um die Probe „Pfingsten-neu“.

Abbildung 3.33.: Nutzung des FIBs als Markierungsgeber für den Zusammenbau gekreuzter Wellenleiter.

(a) Toleranzbalken (25µm) für den Einbau in den Probenhalter.

(b) Ansicht des bearbeiteten 100 µm-Kanals im Lichtmikroskop (Vergrößerung: 70x). Die senkrechten Markierungen dienen der Erleichterung des Einbaus in den Probenhalter.

(c) Übersicht über die Stirnfläche der Wellenleiterprobe. Es handelt sich um diejenige Seite, welche sich beim Einbau in den Probenhalter für die gekreuzte Geometrie mit dem zweiten Wellenleiterteilstück in direktem Kontakt befinden wird. In der Mitte des Bildes befindet sich der eigentliche Wellenleiterkanal, seitlich davon die Toleranzbalken. Der weiße Kreis markiert den Balken aus (a). Ganz außen sind die ergänzenden 1D-Strukturen für die Wellenleiterjustage noch teilweise sichtbar.

4. Sicherung des Qualitätsstandards und Reproduzierbarkeit

4.1. Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität

Da eine Vielzahl von Prozessierungsschritten Einfluss auf die Breite und Qualität der Kanäle nimmt, ist es sinnvoll, für eine Parameteroptimierung nicht nur das Endprodukt, sondern auch die Zwischenzustände nach den jeweiligen Prozess-Schritten zur Beurteilung heranzuziehen. Hierzu wurden beispielhaft für eine Wafer-Probe alle Prozess-Schritte nachverfolgt, und REM-Aufnahmen in drei Stadien der Prozessierung gewonnen: Erstens wurden lithographierte Strukturen nach der Entwicklung im Lack, zweitens nach dem Strukturübertrag mit der RIE und drittens nach der Wärmebehandlung aufgenommen. Da der Wafer-Bondprozess irreversibel abläuft, ist ein Entfernen des Deckelwafers eines kovalent gebondeten Waferpaares zur Ansicht der Strukturen nicht mehr möglich, und es wurde anstelle dieses Prozess-Schrittes die Temperaturbehandlung ohne Deckel-Wafer durchgeführt¹. Da bei der Aufnahme der im Lack vorliegenden Strukturen durch den Elektronenstrahl des REMs eine weitere Belichtung durchgeführt wird, welche eine weitere Verbreiterung der Strukturen zur Folge hat, wurde darauf geachtet, für die Aufnahmen der Strukturen nach den weiteren Prozess-Schritten nur solche Abschnitte der Strukturen zu verwenden, die von keiner weiteren Belichtung betroffen sind.

¹Eine Analyse eingeschlossener Strukturen mit einer Infrarotkamera wie etwa in Abschnitt 3.5.2 ist hier nicht sinnvoll, da diese aufgrund der zugänglichen Wellenlängenbereiche die Größenordnung der sub- μm -Kanäle nicht auflöst. Letztendlich steht in vorliegenden Arbeit aber die Analyse der eingeschlossenen Strukturen im Röntgenstrahl im Vordergrund (siehe Abschnitt 6.2).

4.1 Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität

Abbildung 4.1.: Vergleich der Strukturbreiten nach Entwicklung, Strukturübertrag und Wärmebehandlung für verschiedene Größenordnungen. Um die Vergleichbarkeit der Strukturen untereinander zu gewährleisten handelt es sich ausschließlich um Strukturen eines einzigen Wafers.

Abbildung 4.2.: Vergleich der Strukturbreiten nach Entwicklung, Strukturübertrag und Wärmebehandlung für verschiedene Größenordnungen. Um die Vergleichbarkeit der Strukturen untereinander zu gewährleisten handelt es sich ausschließlich um Strukturen eines einzigen Wafers.

Wie aus den Abbildungen 4.1 und 4.2 ersichtlich, gehen sowohl der Strukturübertrag in der RIE als auch die Wärmebehandlung mit einem Verlust in der Linienbreite einher. Dies gilt für alle betrachteten Strukturbreiten, sowohl für Einzel- als auch für Gitterstrukturen. Im Vergleich der Strukturen in den Größen von 50nm und 250nm wurde von der Struktur im Lack zur wärmebehandelten Struktur ein durchschnittlicher Verlust von ca. 43nm festgestellt (siehe Abb. 4.3). Gleichzeitig wird die Kantenrauigkeit der Kanäle durch die Wärmebehandlung verringert. Um die Vergleichbarkeit der Linien untereinander sicherzustellen handelt es sich ausschließlich um Strukturen auf einem einzigen Wafer². In Abbildung 4.3 sind die Strukturbreiten bzw. der prozentuale Verlust zwischen den jeweiligen Prozess-Schritten dargestellt. Insbesondere für schmale Strukturbreiten, bei denen das Oberfläche-Volumen-Verhältnis der Kanäle groß ist, ist der Verlust prozentual gesehen entsprechend hoch. Der beobachtete Effekt lässt sich dahingehend verstehen, dass durch den Wärmeeintrag während des simulierten Bondprozesses genügend Energie zur Verfügung gestellt wird, um eine Änderung der Topologie durch Diffusionsprozesse zu ermöglichen. Die Freie Oberflächenenergie des Systems wird minimiert, und die Kantenrauigkeit sinkt.

Der Verlust in der Linienbreite und gleichzeitige Gewinn an Qualität bedeutet nun eine signifikante Erleichterung in der Prozessierung: So verringert sich nicht nur die Anforderung an die Qualität der lithographierten Ätzmaske, welche die Qualität der geätzten Strukturen begrenzt; es können gleichzeitig auch die Sollwerte der Strukturbreiten des Lithographie-Designs großzügiger gewählt werden, welche in reduzierten Istwerten resultieren. Dies wiederum bedeutet zweierlei Erleichterungen bei der elektronenstrahlolithographischen Belichtung: Zum einen können für die Belichtung ausgedehnter Strukturen bei gleichbleibender Qualität größere Blenden eingesetzt und größere Schreibfelder definiert werden, so dass die Anforderung an die Genauigkeit der Fokuseinstellungen und Proben-Justage innerhalb des e_LiNE sinkt. Auch die Belichtungszeitdauer verringert sich durch die höhere pro Zeiteinheit eingestrahlte Dosis. Zum anderen sinken die Anforderungen an die Qualität des Lackes und die Genauigkeit der Lack-Schichtdicke. Zu beachten ist nun aber auch, dass im Umkehrschluss Linienbreiten nicht zu gering gewählt werden dürfen, da gerade bei Linienbreiten im Bereich von einigen zehn Nanometern ein teilweiser oder vollständiger Verschluss der geätzten Strukturen zu erwarten ist. Daher wurden in der vorliegenden Arbeit keine Linienbreiten unterhalb von 50nm elektronenstrahlolithographisch strukturiert.

²Die Belichtung der FBMS-Lines erfolgte mit Blende 7.5 μm bei EHT=20kV. Entwicklertemperatur: 8°C, Ätzrezept: Gasgemisch 12.5sccm SF_6 mit 37.5sccm CF_4 , $t=20\text{s}$, $P=100\text{W}$, $p=10\text{mTorr}$. Wärmebehandlung: Rampe 3°C/min von Raumtemperatur auf 1050°C, Auslagerung bei 1050°C für 4h [Rei].

Vergleich der Breiten nach dem jeweiligen Prozess-Schritt.

Prozentualer Verlust zwischen zwei Prozess-Schritten.

Abbildung 4.3.: Zum Verlust in der Linienbreite während der Prozessierung.

Oben: Linienbreiten nach den Prozess-Schritten Entwicklung, Strukturübertrag mittels RIE und Wärmebehandlung. Es wird die Breite nach der Entwicklung als Sollbreite angegeben, da die Mehrzahl der Linien in dem Modus „FBMS-Linie“ belichtet wurde, in welchem die Linienbreite allein durch den Fokus des Elektronenstrahls und die Variation des Dosisfaktors definiert und keine Sollbreite im Sinne einer FBMS-Flächenbelichtung angegeben wird. Alle Datenpunkte wurden der Vergleichbarkeit halber von einer einzigen Waferprobe (siehe Abb. 4.1 und 4.2) gewonnen. Für den betrachteten Bereich von Linienbreiten zwischen 50nm und 250nm wurde als Näherung eine lineare Anpassung durchgeführt. Während die Linienbreite nach dem Strukturübertrag gemäß der Anpassung $8.8\text{ nm} \pm 4.0\text{ nm}$ unterhalb der Strukturbreite im Lack liegt, liegt die Breite nach der Wärmebehandlung bereits $42.3\text{ nm} \pm 3.8\text{ nm}$ unterhalb der ursprünglichen Linienbreite.

Unten: Prozentualer Verlust in der Linienbreite nach der Wärmebehandlung in Bezug auf die Strukturbreite nach dem Entwickeln bzw. nach dem Strukturübertrag mit der RIE für verschiedene End-Linienbreiten. Insbesondere die Strukturbreiten, welche für die Röntgenwellenleitung relevant sind, sind von dem Verlust in der Breite betroffen.

4.2. Systematische Qualitätskontrolle auf Millimeterskala an nanometerskaligen Strukturen

Betrachtet man die lithographierten und geätzten Strukturen hinsichtlich ihrer Qualität, so finden sich, wie beispielhaft in Abschnitt 4.1, Abb. 4.2, illustriert, gelegentliche Unterbrechungen der geätzten Struktur. Eine mögliche Ursache für das Entstehen derartiger Fehlstellen ist eine lokale Inhomogenität des Lithographielacks, in der lokal eine höhere Dosis eingestrahlt werden müsste, um eine vollständige Entwicklung der Struktur sicherzustellen. Da bei längerer Lagerung des Lithographielacks Aggregationseffekte der gelösten Polymere auftreten können, welche für diesen Effekt verantwortlich sein können, ist unbedingt bei der Verwendung des Lacks auf das jeweilige Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten. Im Optimalfall sollte der Wellenleiter über keine Fehlstellen verfügen, denn jede einzige Fehlstelle bedeutet eine Einflussnahme auf die durch den Wellenleiter propagierte Wellenfront, deren definierter Zustand gestört wird³.

Um nun die Häufigkeit derartiger Fehlstellen festzustellen und ihren Einfluss auf die Qualität des jeweiligen Wellenleiterkanals, bietet es sich an, die Probe mit Hilfe des REMs systematisch abzurastern. Dies wurde am e_LiNE mit Hilfe eines Makros unter Verwendung des Interferometertischs für Kanäle verschiedener Größenordnungen durchgeführt. Es zeigt sich, dass, wenn Fehlstellen vorhanden sind, diese auf Skalen von einigen 10µm lokal gehäuft auftreten (siehe Abb. 4.4). Hierbei zeigt sich für jeden einzelnen der untersuchten Wafer ein konsistentes Bild: Ist eine Struktur geschädigt, so sind es andere üblicherweise auch; ist eine Struktur komplett frei von Fehlstellen, so ist es gewöhnlicherweise der gesamte Wafer, auch für unterschiedliche Belichtungseinstellungen und Blenden/Hochspannungen. Dies wiederum lässt ebenfalls darauf schließen, dass ein für den gesamten Wafer gültiger Parameter wie die Qualität des Lacks die Qualität der Strukturen hinsichtlich der Fehlstellen begrenzt. Andere Ursachen wie lokale Defekte der Waferoberfläche, die sich im Ätzprozess abweichend verhalten, sind an dieser Stelle auszuschließen, da sich keinerlei Anzeichen für eine mangelnde Qualität der Oberflächen der verwendeten Wafer feststellen ließen.⁴

Die Reproduzierbarkeit ununterbrochener, gleichförmiger Strukturen gelingt also auf Skalen von Millimetern, insofern die Belackung des Wafers gleichförmig gelingt.

³Der durch Absorption entstehende Intensitätsverlust ist auf den hier relevanten Skalen von bis zu 100nm zu vernachlässigen.

⁴Fehlstellen dieser Größenordnung hätten sich bereits kritisch auf den Bondprozess ausgewirkt. Dies kann aber durch erfolgreiches Bonden anderer Wafer aus der gleichen Charge ausgeschlossen werden.

Abbildung 4.4.: Beispielhafte Aufnahmen aus der Abrasterung von Strukturen unterschiedlicher Größenordnung mit dem Rasterelektronenmikroskop.

Links oben: Eine FBMS-Line (Istbreite: 73nm) als ein Beispiel für eine Struktur mit Fehlstellen, welche lokal gehäuft auftreten. Die Abrasterung erfolgte mit 50kx-facher Vergrößerung im direkten Anschluss ohne Überlappung, die Größe des Ausschnitts ist 2µm. Die Fehlstellen treten hierbei über einige 10µm hinweg auf. Insgesamt wurde eine Strecke von 1176µm abgerastert.

Rechts oben: Kanal der Sollbreite 1µm. Vergrößerung: 10kx-fach, Bildausschnitt: 10µm. Es wurde ein Abschnitt von 1000µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.

Links unten: Kanal der Sollbreite 150nm. Vergrößerung: 20kx-fach, Bildausschnitt: 5µm. Es wurde ein Abschnitt von 500µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.

Rechts unten: Eine FBMS-Line der Istbreite 38.5 nm. Vergrößerung: 50kx-fach, Bildausschnitt: 2µm. Es wurde ein Abschnitt von 500µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.

Bei den 3 Beispielen für eine erfolgreiche Strukturierung handelt es sich um die Probe „P03-2“.

5. Weiterführende und alternative Herstellungskonzepte

5.1. Alternative Wellenleiter-Geometrien

Neben den bekannten Wellenleitertypen, wie in Abschnitt 3.1 und 3.2 vorgestellt, befasst sich die vorliegende Arbeit auch mit alternativen Konzepten wie der gekreuzten Wellenleitergeometrie bzw. mit der beispielhaften Anwendung des vorgestellten Verfahrens auf das alternative Material Germanium. Desweiteren soll ein Vorschlag für einen gebondeten Wellenleiter mit ausgekleideten Kanalinnenwänden vorgestellt und ein Ausblick auf gekrümmte und getaperete Wellenleiter gegeben werden.

5.1.1. Ein gekreuzter gebondeter Wellenleiter-Prototyp

Die in Abschnitt 3 beschriebene Prozessierung gebondeter Kanalwellenleiter zielt auf die Herstellung von Wellenleitern, welche in zwei Dimensionen gleichermaßen beschränkt sind, und eine nanometerskalige quasi-Punktquelle zur Verfügung stellen sollen. Dies gelingt, ohne, wie unten beschrieben, einen Astigmatismus in Kauf nehmen zu müssen. Ein anderes Prinzip, welches ebenfalls die Wellenleitung in zwei Dimensionen erlaubt, ist nun die gekreuzte Wellenleitergeometrie. Bei diesem Prinzip werden zwei senkrecht zueinander ausgerichtete planare Wellenleiter seriell angeordnet, so dass die Wellenleitung zunächst nur in einer, dann in der anderen Raumrichtung erfolgt (siehe Abb. 5.1). Die erfolgreiche Anwendung gekreuzter planarer Wellenleiter wurde von Krüger et al. für magnetron-gesputterte Ge-Mo-C-Mo-Ge Schichtsysteme mit C als wellenleitendem Material demonstriert [KGK⁺10, KNB⁺12, Kr0]. Es ist allerdings zu beachten, dass durch die endliche Länge der beiden Wellenleiterteilstücke $l_1 + l_2$ prinzipiell ein Astigmatismus auftreten muss, welcher sich minimieren lässt, indem bei konstanter Gesamtlänge, die zur Abschattung der Primärstrahls vonnöten ist, die Länge des zweiten Teilstückes l_2 minimal gewählt wird. Dies ist für gebondete Wellenleiter genauso möglich und wurde

im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Prototyp realisiert.

Abbildung 5.1.: Gekreuzter gebondeter Wellenleiter.

- (a) Die Wellenleiter-Teilstücke werden senkrecht zueinander ausgerichtet und direkt in Kontakt gebracht.
- (b) Halterung (ohne Wellenleiter) mit Führungsschienen zum Kreuzen. Zeichnung: B. Hartmann.
- (c) Draufsicht auf Halterung (ohne Wellenleiter) in Blickrichtung gegen den Strahl. Die zusätzlichen Schlitzte geben die Oberflächen der Probenstücke für die Justage frei. Zeichnung: B. Hartmann.
- (d) Ein gekreuzter gebondeter Wellenleiter-Prototyp in entsprechender Halterung.

Die Herausforderung an die technische Realisierung liegt bei diesem Wellenleitertyp nun hauptsächlich in der senkrechten und bündigen Ausrichtung der beiden Wellenleiter-teilstücke gegeneinander. Um diesen Arbeitsschritt zu erleichtern wurde ein Wellenleiterhalter mit Führungsschienen eingesetzt, welcher derart konstruiert wurde, dass der Kontaktpunkt der gekreuzten Kanäle in das bauliche Drehzentrum der Wellenleitermotorisierung gerückt wird. Durch eine Markierungsgebung im FIB (siehe Abschnitt 3.7.2) mit Toleranzbalken lässt sich eine Positionierung mit einer Genauigkeit von 25µm vornehmen.

Der nach diesen Vorgaben gefertigte Prototyp (siehe Abb. 5.1(b)) wurde am Wellenleiter-Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 an der Strahlungsquelle Petra III (Hamburg)

u.a. zur Charakterisierung einer Spiegeloptik eingesetzt, siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.

Ein besonderes Augenmerk liegt bei diesem Wellenleitertyp auch auf den Vereinfachungsmöglichkeiten in der Herstellung, die das Konzept gekreuzter ausgedehnter 1D-Strukturen birgt. So ist für die Belichtung von Strukturen in der Größenordnung von einigen zehn bis zu 100µm die Verwendung eines Elektronenstrahlolithographen nicht zwingend erforderlich. An dieser Stelle liegt vielmehr der Einsatz eines optischen Belichters nahe. Soll bei der Belichtung dennoch ein Elektronenstrahlolithograph eingesetzt werden, so kann hier auf die in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Belichtung im FBMS-Modus ganz verzichtet werden. Wählt man als Belichtungsparameter eine großzügige Schrittweite bei geeignet großer Blende, kann gemäß des Zerlegungsprinzips auch das Schreibfeld selbst entsprechend größer gewählt werden; davon unabhängig ist der Stitching-Fehler im sub-Mikrometerbereich, der durch die Wahl eines endlichen Schreibfeldes bedingt ist¹, zu vernachlässigen im Vergleich zu der Ausdehnung etwa einer 100µm-Struktur.

Bedenkt man, dass aufgrund der sinnvollen Annahme der Entkopplung der Freiheitsgrade (siehe Abschnitt 2.2.3) die Anforderungen an die Qualität der die breitere Dimension begrenzenden Kanten sinken, da sie für den Justagevorgang nicht vonnöten sind (eine ausführliche Anleitung zur Wellenleiterjustage findet sich in Anhang A), bietet sich auch eine vereinfachte Verfahrensweise an, in der die Struktur direkt durch eine geeignete Maske in das Substrat geätzt wird. Die Vorteile liegen hierbei in einer vereinfachten Prozessierung mit geringerem Zeitaufwand; auch nasschemische Ätzverfahren können in Betracht gezogen werden. Die oben vorgestellten Verfahrensweisen eignen sich insbesondere auch für die Prozessierung von Germanium anstelle von Silizium. Auf die spezifischen Vor- und Nachteile von Germanium-Wellenleitern soll im folgenden Abschnitt genauer eingegangen werden.

5.2. Übertragung der Prozess-Schritte auf Germanium

Soll anstelle von Silizium ein alternatives Material als Mantelmaterial verwendet werden, so sind folgende Anforderungen zu beachten: Das verwendete Material ist mit der Reaktiven Ionenätzung strukturierbar, PMMA-Lacke haften auf der Oberfläche, und das verwendete Material ist für einen Bondprozess geeignet. Ein Material, welches diese

¹Siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.2.

Anforderungen erfüllt, ist der Halbleiter Germanium, welcher mit geringfügigen Anpassungen analog zu Silizium prozessiert werden kann. Im Vergleich zu Silizium verfügt Germanium über den Vorteil einer niedrigeren Transmission für Röntgenstrahlung, so dass für dieses Material die Kanallänge wesentlich kürzer gewählt werden kann, und entsprechend die Wahrscheinlichkeit für Fehlstellen, etwa durch Unregelmäßigkeiten im Lack (siehe Abschnitt 4.2), sinkt. Tatsächlich bedeutet dies aber auch erhöhte Anforderungen an die Präzision des Sägeprozesses, da sich abhängig von der gewählten Energie Wellenleiterlängen im Bereich einiger 100 μm ergeben.²

Der bekannte Prozess für Silizium-Wellenleiter wurde in der vorliegenden Arbeit auf Germanium angepasst (siehe Abb. 5.2).

Abbildung 5.2.: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen in Germanium strukturierter Gitter und Kanäle nach dem Strukturübertrag. Links: Draufsicht, rechts: gekippte Ansicht.

Der Abtrag von Germanium in der Reaktiven Ionenätzung erfolgt wesentlich effektiver als der Abtrag des Siliziums. Bei einem Ätzvorgang mit Gasgemisch 14sccm SF_6 mit 35sccm CHF_3 , $t=45\text{s}$, $P=100\text{W}$, $p=10\text{mTorr}$ ergibt sich etwa eine Ätztiefe von 88nm für einen 50 μm -Kanal. Dies bedeutet, dass bei gleicher Schichtdicke des Lackes tiefere

²Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Germanium ist nicht allein die Tatsache, dass dieses Material wesentlich teurer als Silizium zu erwerben ist, sondern auch, dass bevorzugt dünnere Waferdicken (bis zu 300 μm) und kleinere Durchmesser (3 Zoll) auf dem Markt angeboten werden, welche für das manuelle Wafer bonding nur bedingt geeignet sind; insbesondere, wenn zur Entfernung von Lufteinschlüssen eine Krafteinwirkung auf die zu bondenden Wafer notwendig ist (erhöhte Bruchgefahr).

Kanäle strukturiert werden können.

Das Wafer bonding erfolgt analog zu dem Bondprozess für Silizium mit einer Rampe $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ von Raumtemperatur auf 750°C und der Auslagerung bei 750°C für 1h [Rei].

Diese Wellenleiter wurden in einer Machbarkeitsstudie als Prototypen erstellt, eine Verwendung am Synchrotron erfolgte nicht.

5.3. Ausblick auf weitere Wellenleitertypen

Ein besonderer Vorteil der Kanalwellenleiter im Gegensatz zu den gekreuzten planaren Wellenleitern liegt in der Möglichkeit, den Strahl zu führen. Einzige Bedingung an die Krümmung des Kanalwellenleiters ist hierbei, dass die Wellenleitung weiterhin durch Totalreflexion erfolgen muss. Derart eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Herstellung von optischen Elementen wie Strahlteilern oder getaperten Wellenleiterprofilen.

5.3.1. Gekrümmte Wellenleiter für die Referenzstrahlholographie

Werden einzelne Wellenleiterkanäle für holographische Bildgebungszwecke eingesetzt, so geschieht dies nach dem Schema der sogenannten Gabor- oder auch Inline-Holographie [Gab48]. Bei dieser wird ein (hinreichend durchsichtiges) Objekt durch den kohärenten Strahl beleuchtet, und der ungebeugte Strahl dient als Referenz, so dass die Phaseninformation der Objektwelle in Bezug auf die Referenzwelle erhalten bleibt. Ein anderes Schema ist die sogenannte Referenzstrahl-Holographie, bei der zwei zueinander kohärente Strahlen benutzt werden, von denen einer das Objekt beleuchtet, und der andere als Referenz benutzt wird. Ein Design für einen solchen Strahlteiler ist in Abb. 5.3(a) dargestellt: Ein auf die Größenordnung der beiden Eingänge fokussierter Strahl wird durch beide gekrümmten Kanäle geführt, und am Ausgang stehen zwei separate Strahlen konstanter Phasenbeziehung zur Verfügung. Wird die Krümmung der Kanäle unterschiedlich gewählt, kann auch ein Laufzeitunterschied für beiden Strahlen definiert werden. Im Extremfall kann der Abstand der Kanäle am Eingang des Strahlteilers verschwinden; zu beachten ist, dass die Krümmung klein genug gewählt wird, so dass die Bedingung für Totalreflexion weiterhin erfüllt ist (siehe Abschnitt 2.2.1). Mit Hilfe der FBMS-Stage ist am e_LiNE die Belichtung beliebiger Kurven möglich, und softwareseitig ist etwa eine Darstellung als Bezier-Kurven implementiert. Abb. 5.3(b) zeigt beispielhaft einen Ab-

schnitt einer solchen Belichtung eines als Bezierkurven dargestellten Strahlteilers nach dem Ätzschritt, Abb. 5.3(c) und (d) die Ein- und Ausgänge eines Strahlteilers in einer gebondeten Wellenleiterprobe.

Abbildung 5.3.: Strahlteiler für die Referenzstrahl-Holographie.

(a) Schematische Darstellung. Der Abstand der Eingänge liegt in der Größenordnung des Strahlflecks, der Abstand der Ausgänge wird gewählt in Abhängigkeit der Größe des abzubildenden Objektes.

(b) Draufsicht auf einen Abschnitt eines Strahlteilers (hier: nach Strukturübertrag mit der RIE). Das Belichten beliebiger Kurven ist am e_LiNE softwareseitig implementiert.

(c) Eingang eines Strahlteilers. Abstand der Kanäle: 100 nm, Kanalgröße: 47 nm x 29 nm. Es handelt sich um die Probe PETRAIII-4.2-C.

(d) Ausgang des Strahlteilers aus (c). Abstand der Kanäle: 1 µm.

Eine Untersuchung der Dynamik von Goldkolloiden als ein Beispiel für eine Anwendung der Referenzstrahl-Holographie findet sich in [Kal12].

5.3.2. Getaperte Wellenleiterprofile

Eine weitere Geometrie, die sich mit dem vorgestellten Verfahren in einer Dimension realisieren lässt, ist das getaperte Wellenleiterprofil. Im getaperten Wellenleiter wird in einem großzügig abgemessenen Eingang die Intensität des Primärstrahls eingesammelt,

und über ein sich verjüngendes Profil zu einem wesentlich kleineren Ausgang transportiert (siehe Abb. 5.4). Der Vorteil des getaperten Wellenleiters liegt somit in seiner erhöhten Transmission. In [PHS08] wird etwa für einen eindimensionalen Silizium-Wellenleiter der Länge 10 mm mit einer Eingangsgröße von 0.5 bis 1 μm und einer Minimalbreite von 13 nm eine Flussüberhöhung von 40 bis 80 angegeben.

Abbildung 5.4.: Simulationen zu getaperten Wellenleitern. Aus [PHS08].

In [PSS⁺] wird eine Belichtung getaperter Wellenleiterkanäle für Kanalbreiten im Mikrometerbereich mit Hilfe eines Tracing-Retracing dargestellt, wie es mit der FBMS-Stage des e_LiNE auch für schmalere Linienbreiten möglich ist. Somit ließe sich auch die Herstellung eindimensionaler getaperter Wellenleiter mit dem in Abschnitt 3 vorgestellten Verfahren realisieren.

5.3.3. Vorschlag zur Auskleidung der Kanalinnenwände

Eine Möglichkeit, die Transmission eines Wellenleiters zu steigern, ist das Hinzufügen einer geeigneten Zwischenschicht, welche stärker reflektiert und schwächer absorbiert als das eigentliche Mantelmaterial. Ein Beispiel für eine solche Steigerung der Transmission ist das wellenleitende Schichtsystem Ge-Mo-C-Mo-Ge in [Kr0]. Für den Fall gebondeter Wellenleiter bedeutet dies eine Auskleidung der Kanalinnenwände mit einem weiteren Material. Eine mögliche Realisierung eines solchen Wellenleiters ist der folgende Vorschlag (siehe Abb. 5.5):

Die Herstellung der Kanäle folgt zunächst dem in Abschnitt 3.2 vorgestellten Vorgehen, um in den Lack lithographierte Strukturen in das Substrat zu übertragen (a,b). Bevor allerdings der Prozess-Schritt des Entferns der Ätzmaske erfolgt, kann ein Be-

Abbildung 5.5.: Ein Vorschlag für ein Prozess-Schema zur Auskleidung von Wellenleitern.

schichtungsprozess eingefügt werden, welcher den Kanalboden und/oder die Kanalinnenwände auskleidet (c). Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Ätzmaske während des Ätzprozesses noch nicht vollständig entfernt sein darf, da eine Beschichtung der zum Bonden vorgesehenen Waferoberfläche den Bondprozess lokal verhindern wird. Der Prozess-Schritt des Beschichtens kann auch unter verschiedenen Bedampfungswinkeln ausgeführt werden, um für eine vollständige Bedeckung der Innenwände Sorge zu tragen, etwa durch Montage des Wafers auf einem während der Bedampfung rotierenden Keil. Wird nun die Ätzmaske in einem Lift-Off-Verfahren, etwa mit Hilfe eines Aceton-Bades, entfernt (d), bleibt ein ausgekleideter Wellenleiterkanal zurück, welcher nach der in Abschnitt 3.5 vorgestellten Verfahrensweise gedeckelt werden kann (e). Handelt es sich bei dem zur Auskleidung gewählten Material um ein das Mantelmaterial benetzendes, so ist bei der während des Wafer bondings erfolgenden Temperaturbehandlung neben einer möglichen Diffusion in das Mantelmaterial hinein auch eine Benetzung der verbleibenden Kanalwand des unstrukturierten Wafers denkbar; insbesondere dann, wenn das Auskleidungsmaterial über eine geringere Freie Oberflächenenergie verfügt (f). Um der Diffusion des Auskleidungsmaterials in das Mantelmaterial hinein Einhalt zu gebieten kann dem eigentlichen Bedampfungsschritt vorausgehend noch eine Zwischenschicht als Diffusionsbarriere eingefügt werden (siehe hierzu etwa [Cah70]).

5.3.4. Vorschlag für einen keilförmigen gebondeten Wellenleiter

Als ein weiteres Design, welches als Erweiterung des in Kapitel 3 vorgestellten Schemas denkbar ist, ließe sich eine keilförmige Wellenleiterstruktur realisieren (siehe Abb. 5.6). Ist der Fokus der einfallenden Strahls hinreichend klein und der Wellenleiter hinreichend kurz, könnte eine Translation entlang der y-Achse genutzt werden (siehe Abb. 5.6(e)), um in einer Raumrichtung verschiedene Quellgrößen und Divergenzen am Wellenleiterausgang auszuwählen. Die Eigenschaften verschiedener Kanalabmessungen einzelner

Kanäle wären somit in einem Kanal vereinigt und mit der Positionsgenauigkeit der Motorisierung (bzw. abhängig von der Fokusgröße) nahezu stufenlos anwählbar.

Die Herstellung eines solchen Wellenleiters ist analog zu der Herstellung des gebondeten Wellenleiters denkbar: Nach dem Strukturübertrag in das Substrat ließe sich durch eine unter einem Winkel durchgeführte Beschichtung ein Keil innerhalb des Kanals herstellen, so dass die Form des Kanals von rechteckig zu keilförmig übergeht. Eine solche Beschichtung ließe sich etwa durch die Befestigung des Substrats auf einem makroskopischen Keil des gewünschten Winkels während des Beschichtungsvorgangs realisieren. Wird mit Silizium gearbeitet, ist auch eine Bedampfung mit Silizium mit Hilfe eines Elektronenstrahlverdampfers möglich [Tel], so dass für das Mantelmaterial ein in alle Richtungen konstanter Brechungsindex angenommen werden kann. Nach der Entfernung der Ätzmaske in einem Lift-Off-Prozess kann der Wafer gebondet werden.

Zu beachten ist allerdings, dass in diesem Schema die perfekte keilförmige Geometrie aus Abb. 5.6 nicht erhalten bleiben wird, und durch während der Wärmebehandlung auftretende Fließprozesse insbesondere die Eckregionen des Keils abgerundet sein müssen. Daher sollte bei der Herstellung auf eine großzügige Ätztiefe geachtet werden, damit diese Effekte die Form des Keils nur minimal beeinflussen.

Abbildung 5.6.: Ein Vorschlag für ein Prozess-Schema zur Herstellung eines keilförmigen Wellenleiters.

- (a) Ausgangspunkt ist eine bereits in das Substrat übertragene lithographische Struktur.
- (b) Eine Beschichtung unter einem Winkel ermöglicht die Herstellung eines Keilprofils.
- (c) Entfernung der Ätzmaske.
- (d) Deckelung des Kanals mit Wafer bonding.
- (e) Durch eine Translation entlang der y-Achse werden unterschiedliche Größenordnungen für den Kanalausgang zugänglich. Die Ausdehnung des Strahlflecks ist rot markiert.

Ein weiterer Vorschlag, Kanäle variabler Ätztiefe herzustellen, welche nach dem oben vorgestellten Verfahren offensteht, ist das Bonden mehrerer Wafer als Sandwich-Struktur. Hierzu müssen zwei oder mehrere doppelseitig polierte Wafer strukturiert und der gewünschten Kanaltiefe entsprechend geätzt werden, so dass beispielsweise die gleiche Struktur mit variabler Ätztiefe mehrfach vorliegt. Werden die doppelseitig strukturierten Wafer nun gleichzeitig als Stapel gebondet, so dass jeweils die Unterseite des einen Wafers die Strukturen des jeweils darunter liegenden deckelt, erhält man eine Probe, welche sowohl Kanalbreiten als auch Ätztiefen variiert. Es ist zu beachten, dass die Höhe eines solchen Stapels auf den maximalen Verfahrensweg der am Synchrotron-Messplatz verwendeten Wellenleitermotorisierung angepasst werden muss, und dass die doppelseitig polierten Wafer auf keinen Fall während der Prozessierung beschädigt werden dürfen; hier bietet es sich an, den PMMA-Lack als Schutzschicht beidseitig anzubringen.

6. Charakterisierung von Wellenleitereigenschaften am Synchrotron

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über den Einsatz von Wellenleitern an verschiedenen Synchrotron-Messplätzen und über ihre röntgenoptischen Eigenschaften gegeben. Beispielhaft wird ein Vergleich mit einem aus einer Simulationsrechnung gewonnenen Fernfeld angestellt.

6.1. Experimenteller Aufbau

Soll ein Wellenleiter an einem Synchrotron-Messplatz zu Bildgebungszwecken eingesetzt werden, muss der von der Synchrotronquelle zur Verfügung gestellte Strahl im Front-Kopplungs-Schema (siehe Abschnitt 2.1) auf den Eingang des Wellenleiters gerichtet und dieser parallel mit dem Strahl ausgerichtet werden¹. Um den Verlust in der Intensität durch eine Überbeleuchtung des Wellenleitereingangs möglichst gering zu halten, können unterschiedliche optische Komponenten zur Vorfokussierung eingesetzt werden: KB-Spiegeloptiken nach Kirkpatrick-Baez [KB48], Fresnelsche Zonenplatten [CHL⁺05] oder refraktive Röntgenlinsen „Compound Refractive Lenses (CRLs)“ [SKP⁺05]. Für Beispiele für den Einsatz unterschiedlicher Optiken zur Vorfokussierung auf den Wellenleitereingang siehe etwa [GNK⁺10, KNK⁺11, KNP⁺12]. Am Messplatz ID22NI (ESRF) ließen sich beispielsweise bei einer Energie von $E=17.5\text{ keV}$ mit Hilfe einer KB-Optik 10^{11} Photonen je Sekunde auf eine Fläche von $129\text{ nm} \times 166\text{ nm}$ fokussieren [GNK⁺10]; am Göttinger Messplatz GINI-X (PETRA III, Strahllinie P10) gelingt bei einer Energie von $E=7.9\text{ keV}$ ebenfalls mit einer KB-Optik eine Fokussierung von 2×10^{11} Photonen je Sekunde auf $220\text{ nm} \times 221\text{ nm}$ [KNK⁺11].² Mit einer Fresnelschen Zonenplatte konnte

¹Eine ausführliche Anleitung zur Justage eines Wellenleiters gegen den Röntgenstrahl findet sich in Anhang A.

²Diese Flussdichte konnte unter Einsatz eines Si(111)-Doppel-Kristall-Monochromators erreicht werden, während an der Strahllinie ID22NI im „pink beam“-Modus gearbeitet werden musste.

ein Vorfokus in der Größenordnung $300\text{ nm} \times 300\text{ nm}$ an der Strahllinie ID1 (ESRF) realisiert und in einen Wellenleiter eingekoppelt werden. Ist der Wellenleiter parallel mit dem Strahl ausgerichtet, kann ein abzubildendes Objekt im Strahlengang positioniert werden, und ein in hinreichend großem Abstand (siehe Abschnitt 2.2.4) aufgestellter Detektor kann zur Aufzeichnung des Fernfelds genutzt werden. Der Abstand zwischen Wellenleiterausgang und Objekt, welcher den Defokus des Objektes angibt, wird üblicherweise als z_1 bezeichnet, der Abstand zwischen Objekt und Detektor als z_2 . Mit diesen Bezeichnungen ergibt sich für die geometrische Vergrößerung M der Zusammenhang

$$M = \frac{z_1 + z_2}{z_1} \quad (6.1)$$

Typischerweise liegen die Werte für z_1 im Bereich von Millimetern, während z_2 in der Größenordnung von Metern liegt (siehe z.B. Abb. 7.3). Begrenzt ist die erreichbare Vergrößerung in der Hauptsache durch die Schwierigkeit der Positionierung des Objektes in möglichst geringem Abstand hinter dem Wellenleiterausgang. Hierbei ist ein direkter Kontakt des Wellenleiters mit der Probe, Probenhalterung oder den Positioniereinheiten unbedingt zu vermeiden, um die parallele Ausrichtung des Wellenleiters mit dem Strahl nicht zu dejustieren. An dem als dediziertem Wellenleiterinstrument konzipierten Aufbau GINI-X [Kal12, KOG⁺10, KNK⁺11] an der Strahllinie P10 (PETRA III) sind die Positioniereinheiten für Wellenleiter und Probe derart angeordnet, dass kollisionsfrei mit Abständen im Bereich weniger Millimeter gearbeitet werden kann.

Abbildung 6.1 zeigt eine verallgemeinerte schematische Darstellung der Versuchsanordnung, wie sie an verschiedenen Messplätzen vorgenommen wurde.

Abbildung 6.1.: Schematische Darstellung einer Versuchsanordnung zur röntgenmikroskopischen Bildgebung. Zur Vorfokussierung können unterschiedliche Röntgenoptiken, wie z.B. KB-Spiegel oder Zonenplatten eingesetzt werden. Um eine hohe Vergrößerung M zu erzielen, sollte der Abstand z_1 so gering wie möglich gewählt werden.

6.2. Charakterisierung verschiedener Wellenleiter

Ein Überblick über verschiedene Wellenleiter und ihre Fernfelder soll in Abb. 6.2 gegeben werden. In (a-c) werden die Fernfelder dreier verschiedener Wellenleiter dargestellt, in (d) ein simuliertes Fernfeld im Vergleich zu den experimentellen Daten aus (c). Alle Fernfelder wurden in dieser Darstellung in den jeweiligen Winkelbereich umgerechnet (Einheit: 1 deg). Deutlich erkennbar sind die individuellen Eigenschaften einzelner Kanäle. Das Fernfeld enthält hier, wie in Abschnitt 2.2.4 erläutert, die Information über den Wellenleiterausgang als beugendes Objekt, und somit die Information über die individuellen Eigenschaften des Kanals. Die in (a) gezeigte Probe weist Interferenz-Effekte auf, die nicht mit dem erwarteten Fernfeld aus entsprechender Simulationsrechnung in Übereinstimmung liegen. Möglicherweise tritt ein Teil der im Wellenleiter geführten Strahlung seitlich aus und führt zu den Interferenzen im Fernfeld. Das Fernfeld des in (c) gezeigten Wellenleiters „Pfingsten1“ ist qualitativ homogener. Dies gilt auch für den korrespondierenden Winkelbereich für die in (b) gezeigte Probe „ID1_1.3mm“. Diese beiden Proben wurden nach dem Bruch entlang der gesägten Sollbruchstelle mit Hilfe des FIBs nachbearbeitet. Daher bietet sich die Deutung an, dass durch die Entfernung von überschüssigem Material, durch welche die Form des Ausgangs gleichmäßiger wird, die klar definierte Symmetrie des Wellenleiterkanals erst freigelegt werden musste. Vergleicht man das in (c) gezeigte gemessene Fernfeld mit der Vorhersage aus (d), lässt sich eine qualitative Übereinstimmung feststellen. Es ist also durchaus möglich, das durch Rechnung vorhergesagte Fernfeld eines für ein konkretes Experiment konzipierten Wellenleiters tatsächlich durch einen Wellenleiter eben dieser Parameter auch experimentell zu realisieren.

Abbildung 6.2.: Fernfelder unterschiedlicher Proben.

(a) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 96nm x 20nm der Probe „PETRAIII-4.2C“ (Kanallänge: 1.5 mm), aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRA III). Vorfokussierung: KB-System, Detektor: LCX (Princeton), Energie: 7.9 keV. Belichtungszeit: 5 s.

(b) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 250 nm x 35 nm der Probe „ID1_1.3mm“ (Kanallänge: 1.3 mm), aufgenommen am Messplatz ID1 (ESRF). Vorfokussierung: Zonenplatte, Detektor: Maxipix (ESRF), Energie: 8 keV. Belichtungszeit: 1000 s.

(c) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 140 nm x 24 nm der Probe „Pfingsten1“ (Kanallänge: 13 mm), aufgenommen am Messplatz ID22NI (ESRF). Vorfokussierung: KB-System, Detektor: Maxipix (ESRF), Energie: 17.5 keV. Es handelt sich um eine Mittlung über mehrere Aufnahmen. Der Gesamtfluss am Wellenleiterausgang betrug 5×10^8 ph/s.

(d) Zum Vergleich: Simulationrechnung mit Hilfe des Programmes „tdwg“ von Chr. Fuhse [Fuh06]. Die Parameter wurden auf die experimentellen Bedingungen aus (c) angepasst.

Für die Vergleichbarkeit mit der Simulation wurden alle Fernfelder in dieser Darstellung in den jeweiligen Winkelbereich umgerechnet (Einheit: 1 deg). Die Intensität ist in logarithmischer Farbskala kodiert.

Abbildung 6.3(a) zeigt das Fernfeld des Wellenleiters „Pfingsten_1mm“, welcher aus einem Reststück der Waferprobe des Wellenleiters „Pfingsten1“ gewonnen wurde. Es wurde derselbe Kanal gewählt wie in Abb. 6.2(c). Die individuellen Eigenschaften der Probe sind hier deutlich wiederzuerkennen, auch wenn dieser Wellenleiter an einem anderen Messplatz und bei einer anderen Energie betrieben wurde. Zum Vergleich in 6.3(b) das Fernfeld desselben Kanals mit Objekt (Siemensstern), siehe hierzu auch Abschnitt 7. Um den Wellenleiter für Holographie einzusetzen, ist die Homogenität des Fernfeldes das entscheidende Qualitätsmerkmal, da so die Datenqualität an jedem Ort gleichbleibend ist.

Abbildung 6.3.: Fernfelder der Probe „Pfingsten_1mm“, welche aus einem Reststück der Waferprobe des Wellenleiters „Pfingsten1“ gewonnen wurde.

Es handelt sich um denselben Kanal wie in Abb. 6.2. Aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRA III). Vorfokussierung: KB-Optik, Detektor: Pilatus (Dektris). Energie: 7.9 keV. Die Intensität ist in logarithmischer Farbskala kodiert.

(a) Fernfeld ohne Objekt im Strahlengang. Belichtungszeit: 100 s.

(b) Zum Vergleich das Fernfeld desselben Kanals mit Objekt (Siemensstern). Siehe hierzu auch Abschnitt 7. Belichtungszeit: 10 s.

6.3. Gekreuzte Wellenleiter und planare Wellenleiter als Schneidblenden

Auch der in Abschnitt 5.1 vorgestellte Prototyp eines gekreuzten gebondeten Wellenleiter wurde am Messplatz GINI-X eingesetzt. Bei dieser Probe verfügen die jeweiligen planaren Wellenleiter über eine Abmessung von 50 nm. Abbildung 6.4(a) zeigt das Fernfeld eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters bei einer Energie von $E=15$ keV. Deutlich erkennbar ist eine vertikale bzw. horizontale Substruktur im Gegensatz zu der radialen Symmetrie der Kanalwellenleiter. Die Homogenität des Fernfeldes lässt im Vergleich zu der Homogenität der Fernfelder der Kanalwellenleiter zu wünschen übrig, so dass dieses Konzept des gekreuzten Wellenleiters nur am Rande weiter verfolgt wurde.

Dennoch verfügt der gekreuzte gebondete Wellenleiter über einen Vorteil: Er ist durch sein übersichtliches Design und komfortable Justage besonders geeignet für den Einsatz als Schneidblende („Knife-Edge-Objekt“) zur Charakterisierung anderer Optiken. In diesem Fall ist die Ausdehnung des Wellenleiters die kleinere Größe, die das Profil einer größeren Größe abrastert, wenn sie durch den Strahlgang der zu charakterisierenden Optik gefahren wird. Durch ihre geringe Abmessung in einer Dimension sind insbesondere gebondete planare Wellenleiter für den Einsatz als Schneidblenden prädestiniert, und je nach Ausrichtung des Wellenleiters können in zwei Raumrichtungen entkoppelt Schneidblendenscans durchgeführt werden. In Abb. 6.4(b-d) sind mit dem gekreuzten Prototypen gemessene Schneidblendenscans an einer Justagestruktur und am Kreuzungspunkt exemplarisch dargestellt. Die Schneidblendenscans lösen hier den Fokus der KB-Optik auf (Fokus: 410 nm x 548 nm).

Abbildung 6.5 zeigt eine ganze Serie solcher mit einem planaren Wellenleiter der Probe „PETRAIII-4.2C“ (Kanalgröße: 20 nm) aufgenommene Schneidblendenscans für verschiedene Abstände des Wellenleiters in Propagationsrichtung, aus welcher sich ein Minimalwert von 233 nm ergibt. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von gebondeten planaren Wellenleitern als Knife-Edge-Objekte zur Charakterisierung einer KB-Optik findet sich in S. Kalbfleisch, H. Neubauer et al. [KNK⁺11].

Abbildung 6.4.: Zum Prototyp des gekreuzten gebondeten Wellenleiters.

(a) Fernfeld eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters, aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRAIII). Detektor: Pilatus (Dektris), Belichtungszeit: 20 s. Energie: 15 keV. Die Intensität ist in logarithmischer Farbskala kodiert. Es handelt sich um den in Abschnitt 5.1 vorgestellten Prototyp eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters.

(b) Schneidblendenscan in z-Richtung, durchgeführt mit einem planaren Wellenleiter des Prototyps.

(c) Schneidblendenscan in z-Richtung, durchgeführt am Kreuzungspunkt des Prototyps.

(d) Zum Vergleich: Schneidblendenscan in y-Richtung, ebenfalls durchgeführt am Kreuzungspunkt des Prototyps.

Man beachte, dass für alle Schneidblendenscans die Intensität in logarithmischer Auftragung dargestellt ist.

Abbildung 6.5.: Schneidblendenscans, durchgeführt mit einem planaren Wellenleiter der Probe „PETRAIII-4.2C“ (Kanalgröße: 20 nm).

Oben: Serie von Schneidblendenscans. Der Abstand in Propagationsrichtung variiert jeweils um 200 nm. Abweichungen von der Form einer Gauss-Kurve können ihre Ursache in der begrenzten Positionsgenauigkeit der verwendeten Positioniereinheiten haben.

Unten: Die aus Anpassung von Gauss-Kurven an den oben gezeigten Datensatz gewonnenen Fokusgrößen der KB-Optik mit Anpassung einer Parabel. Der Motor ax (Verfahrweg in Propagationsrichtung) ist bereits auf die Ebene des minimalen Fokus genullt. Es gelingt in dieser Richtung eine Fokussierung auf einen Minimalwert von 233 nm.

7. Anwendung

Dieses Kapitel soll einen Überblick über den Einsatz von gebündelten Wellenleitern in der röntgenmikroskopischen Bildgebung geben, und befasst sich mit der Frage nach dem Auflösungsvermögen und der Quellgröße des Wellenleiters. Es werden Auflösungen im sub-50 nm-Bereich und Quellgrößen in derselben Größenordnung gefunden.

7.1. Röntgenmikroskopische Bildgebung

Abbildung 7.1 zeigt am Messplatz GINI-X gewonnene Aufnahmen der Fernfelder des Wellenleiterstrahls eines 96nm x 20nm Kanals der Probe „PETRA III-4.2C“ und der verwendeten KB-Optik, sowohl mit als auch ohne Objekt zum Vergleich. Als Objekt kam das NTT-AT ATN/XRESO-50HC-Auflösungsobjekt zum Einsatz, siehe auch Abb. 7.4 und Abschnitt 7.2. Man beachte, wie sich durch die Divergenz des Wellenleiters das Gesichtsfeld in (b) im Vergleich zum KB-Strahl (a) vergrößert, so dass der gesamte Detektor ausgeleuchtet wird: Während das Spiegelsystem eine Divergenz von 1.15 mrad x 1.97 mrad aufweist, liegt die Größenordnung für das Wellenleiterfernfeld bereits bei 4 mrad. Es ist zu beachten, dass in dieser Darstellung die vertikale Richtung diejenige ist, die der stärkeren Beschränkung des Wellenleiters entspricht; folglich ist in dieser Richtung nicht nur eine höhere Divergenz, als auch ein besseres Auflösungsvermögen zu erwarten. Daher rührt auch die Asymmetrie des Fernfeldes. Bei der holographischen Abbildung des Siemenssterns in (c) und (d) wurde jeweils ein Defokus von $z_1=20$ mm gewählt. Im Vergleich zeigt sich ein Zugewinn an Kontrast und Detailreichtum bei der Beleuchtung durch den Wellenleiterstrahl. Man beachte die Asymmetrie, mit der in vertikaler Richtung besser aufgelöst wird als in horizontaler, wie es aus der Asymmetrie des Kanals zu erwarten ist. Auch im Vergleich der Auflösungsgitter zeigt sich der Wellenleiterstrahl dem KB-Strahl überlegen: Während in der KB-Optik Strukturen der Größenordnung 500 nm aufgelöst werden, ist mit Hilfe des Wellenleiterstrahls (hier: ein planarer Wellenleiter der Abmessung 20 nm auf derselben Probe) bereits die Auflösung einer 50 nm-Struktur möglich.

Abbildung 7.1.: Zur Auflösung in der röntgenmikroskopischen Bildgebung mit Röntgenwellenleitern. Aus: S. Kalbfleisch, H. Neubauer et al. [KNK⁺11].

(a) Zum Vergleich: Das Fernfeld der KB-Optik, welche zur Vorfokussierung auf den Wellenleiter-eingang eingesetzt wurde.

(b) Das Fernfeld des Kanal-Wellenleiters. Es handelt sich um einen Kanal auf der Probe PETRAIII-4.2C mit den Abmessungen 96nm x 20nm. Probenlänge: 1.5 mm.

(c) Hologramm des Siemenssterns im Strahl der KB-Optik. Der Defokus beträgt 20 mm.

(d) Hologramm des Siemenssterns im Strahl des Kanal-Wellenleiters. Der Defokus beträgt ebenfalls 20 mm.

(e) Auflösungsstruktur mit Linienbreite 500 nm im KB-Strahl, normiertes Hologramm. Der Defokus beträgt 9 mm.

(f) Auflösungsstruktur mit Linienbreite 50 nm im Strahl eines planaren gebündelten Wellenleiters (Abmessung: 20 nm), normiertes Hologramm. Der Defokus beträgt 1.6 mm.

Alle Aufnahmen wurden am Messplatz GINI-X gewonnen. Als Detektor kam in allen Fällen eine direkt beleuchtete CCD (LCX, Princeton Instruments) zum Einsatz, die Energie beträgt 7.9 keV.

Abbildung 7.2(a) zeigt ein weiteres Beispiel, in dem eine 50 nm-Struktur auf der Testprobe aufgelöst wird. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen planaren Wellenleiter, sondern um einen Wellenleiterkanal (der verwendete Kanal ist identisch mit demjenigen aus Abb. 6.3). Daher werden in beide Raumrichtungen Strukturen aufgelöst. In Abbildung 7.2(b) findet sich zum Vergleich eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme derselben Struktur.

Abbildung 7.2.: Zur Auflösung in der röntgenmikroskopischen Bildgebung mit Röntgenwellenleitern.

(a) Fernfeld mit 50 nm-Teststruktur. Die Linienbreite beträgt 50 nm. Probe: PETRA III-4.2C, Energie: 7.9 keV, aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRA III). Detektor: Maxipix (ESRF).

(b) Rasterelektronenmikroskopische Abbildung derselben Teststruktur.

Ein Beispiel für eine Defokus-Serie findet sich in Abb. 7.3. Es handelt sich wieder um den Wellenleiterstrahl des Kanals aus Abb. 7.1. Als Testobjekt wurde der Siemensstern bis auf einen Abstand von $z_1=4$ mm an den Wellenleiterausgang herangefahren. Entsprechend vergrößert sich das Gesichtsfeld, und durch die erhöhte Vergrößerung M werden immer feinere Details aufgelöst. Die Vergrößerungen bewegen sich zwischen 264.5-fach und 2645-fach. Jedes Hologramm wurde hier mit einem im Anschluss an die Aufnahme des Hologramms mit Objekt im Strahlengang aufgenommenen individuellen Leerbild normiert. Man beachte, dass trotz der Normierung die Struktur des für den Wellenleiterkanal charakteristischen Fernfelds ansatzweise zu erkennen bleibt. Eine mögliche Ursache hierfür liegt in der Instabilität des Aufbaus gegen die Einkopplung mechanischer Schwingungen oder Drift, die auf Zeitskalen der Belichtungszeit (10 s) von Relevanz ist.

Abbildung 7.3. (vorhergehende Seite): Defokus-Serie, aufgenommen am Messplatz GINI-X. Probe: PETRAIII-4.2C, Kanal-Abmessungen 96nm x 20nm. Es handelt sich um denselben Kanal wie in Abb. 7.1.

Der Defokus betrug 20 mm(a), 10 mm(b), 6 mm(c), 4 mm(d), 3 mm(e) und 2 mm(f). Dies entspricht Vergrößerungen von 264.5-fach, 529-fach, 881.6-fach, 1322.5-fach, 1763.3-fach und 2645-fach. Alle Hologramme wurden mit dem Fernfeld des leeren Wellenleiterstrahls aus einer individuellen Messung normiert, als Detektor kam eine direkt beleuchtete CCD (LCX, Princeton) zum Einsatz. Zählzeit war in allen Fällen 10 s, mit Ausnahme von (a) mit 100 s. Der Maßstab entspricht jeweils einem Winkelbereich von 0.1 deg.

Abbildung 7.4.: Zum Vergleich: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Siemenssterns auf der Testprobe NTT-AT ATN/XRESO-50HC (NTT-AT) bei 6000-facher Vergrößerung.

Die kleinsten Strukturen im Inneren des Sterns haben eine minimale Breite von 50 nm, die nächstgrößeren Strukturen (von der Kennziffer „1“ unterbrochen) haben eine minimale Breite von 100 nm.

7.2. Holographische Rekonstruktion

Zur Bestimmung des Auflösungsvermögens bei der Bildgebung mit Wellenleitern wurde ein Siemensstern als Testobjekt herangezogen (siehe Abbildung 7.4). Der Stern verfügt über ein breites Spektrum von Raumfrequenzen ist somit zur Bestimmung der Auflösung prädestiniert. Bei dem Testobjekt handelt es sich abermals um das NTT-AT ATN/XRESO-50HC-Auflösungsobjekt (NTT-AT), welches im Abstand von $z_1=0.92$ mm hinter dem Wellenleiterausgang positioniert wurde. Das Objekt ist in einer 500 nm starken Tantal-Schicht auf einer SiC-Membran strukturiert; der erwartete Phasenschub liegt bei 0.4 rad. Das Objekt wurde hier beleuchtet von einem einzelnen Kanal der Abmessungen 140 nm x 24 nm, welcher aus als Gitter angeordneten Kanälen der Periodizität 400 nm (Probe: Pfingsten1) ausgewählt wurde. Der Fluss am Wellenleiterausgang betrug ca. $1 \times 10^7 \text{ ph s}^{-1}$, die Energie betrug 17.5 keV. Die Messung erfolgte am Messplatz ID22NI (ESRF)¹. Als Detektor kam der Pixel-Detektor Maxipix (ESRF) zum Einsatz. Es wurde ein Datensatz von 21 x 21 durch Translation der Probe gegeneinander versetzten Hologrammen (Belichtungszeit je Hologramm: 1 s) gewonnen.

Die im folgenden beschriebene Bestimmung des Auflösungsvermögens beruht auf der Arbeit von Giewekemeyer [Gie11]. Es wurden, um Artefakte bei der Rekonstruktion auszuschließen, zwei unterschiedliche Verfahren herangezogen: Ein iteratives Verfahren und eine holographische Rekonstruktion. Während die holographischen Rekonstruktionen jeweils in einem Schritt vollzogen wurde, um die in die Objektebene rückpropagierten Hologramme im Anschluss zu überlagern („Scanning Holography“), nutzt die iterative Methode zusätzlich zum sogenannten Fourier Constraint (Ersetzung der Amplitude der Fouriertransformierten der Objektwelle mit der entsprechenden gemessenen Amplitude in jedem Iterationsschritt) schon während der Iteration den Überlapp der durch die Translation der Probe entstand, als zusätzliche Bedingung aus („Ptychographie“). Eine ausführliche Beschreibung beider Verfahren findet sich in [Gie11, GNK⁺10]. Da es sich bei der kleinsten Struktur (innerster Ring des Siemenssterns) um eine Struktur der Größe 50 nm handelt und diese aufgelöst wird, kann dieser Wert als eine erste, konservative Abschätzung des Auflösungsvermögens genannt werden. Dies lässt sich präzisieren,

¹Die Undulator-Beamline ID22NI verfügt über zwei Undulatoren, diese wurden in der zweiten bzw. fünften Harmonischen im sogenannten pink mode, also ohne Monochromatorkristalle betrieben, die Bandbreite lag bei ($\Delta\lambda/\lambda \approx 0.02$). Zur Unterdrückung der höheren Harmonischen wurde ein Pt-beschichteter Si-Spiegel benutzt. Mit Hilfe einer KB-Spiegeloptik konnte eine Fokussierung von 129 nm x 166 nm erreicht werden. Der Fluss im Fokus der Spiegeloptik, also am Wellenleitereingang, betrug ca. $1 \times 10^{11} \text{ ph s}^{-1}$.

indem an ein wie in Abb. 7.5 gezeigtes Profil, welches aus einem vertikalem Schnitt durch die Rekonstruktion gewonnen wurde, eine gaussssche Fehlerfunktion angepasst wird. Die Halbwertsbreite der Ableitung der Fehlerfunktion kann nun als Maß für die Auflösung angegeben werden. Es ergeben sich hier in beiden Verfahren Werte in der gleichen Größenordnung: In der holographischen Rekonstruktion findet sich eine Halbwertsbreite von 36 nm, in der ptychographischen eine Halbwertsbreite von 34 nm [GNK⁺10]. Die konservative Abschätzung von 50 nm wird also noch unterboten.

Abbildung 7.5.: Bestimmung der Auflösung mit Hilfe eines Siemenssterns. Aus: K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK⁺10].

(a) Iterative (ptychographische) Rekonstruktion der Phase eines Siemenssterns.

(b) Detail aus (a).

(c) Holographische Rekonstruktion der Phase eines Siemenssterns

(d) Detail aus (c).

Die Farbskalen kodieren die Phase in Einheiten von rad, der Maßstab in (a) und (c) entspricht 1 µm. Die rechts gezeigten Profile entsprechen den weiß eingezeichneten Schnitten in (b) und (d), rot eingezeichnet sind Anpassungen einer gausssschen Fehlerfunktion. Wie aus der Asymmetrie der Abmessungen der Kanäle zu erwarten, ist die Auflösung in vertikaler Richtung qualitativ besser und kontrastreicher als in horizontaler Richtung.

Abbildung 7.6.: Zur Bestimmung der Quellgröße. (a-c) aus: K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK⁺10].

(a) Rekonstruierte Intensität am Wellenleiterausgang, hier für ein Gitter der Periodizität 400 nm auf der Probe „Pfungsten1“. Angabe der Intensität auf logarithmischer Farbskala in Einheiten von $\text{ph } \mu\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Die durchschnittliche Untergrund-Intensität liegt bei $4.3 \times 10^3 \text{ ph } \mu\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (zur Bestimmung wurden Daten aus dem durch die weiße Markierung gekennzeichneten Bereich herangezogen).

(b) Schnitt in horizontaler Richtung durch (a). Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt eine Halbwertsbreite von 29nm.

(c) Schnitt in vertikaler Richtung durch (a). Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt eine Halbwertsbreite von 17nm.

(d) Zum Vergleich: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Ausgangs desselben Gitters.

In Abb. 7.6(a) wird zur Bestimmung der Quellgröße das aus dem ptychographischen Datensatz rekonstruierte Wellenfeld des in Abb. 7.5 verwendeten Wellenleiters über die Distanz $z_1=0.92 \text{ mm}$ in die Ausgangsebene des Wellenleiters zurückpropagiert. Die Darstellung wurde aus K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK⁺10] entnommen und beruht auf der Arbeit von Giewekemeyer [Gie11]. Bei dem hier betrachteten Wellenleiter handelt es sich um einen $140 \text{ nm} \times 24 \text{ nm}$ -Kanal eines Gitters mit Periodizität 400 nm. Deutlich erkennbar sind benachbarte Kanäle des Gitters, welche trotz Vorfokussierung durch die KB-Spiegel während der Aufnahme durch luftgestreute Photonen ebenfalls beleuchtet wurden. Werden an die Profile in Abb. 7.6(b) und (c) Gauss-Kurven angepasst, lässt sich eine Quellgröße von $29 \text{ nm} \times 17 \text{ nm}$ (horizontal x vertikal) angeben. Dieser Wert unterbietet die Kanaldimensionen von $140 \text{ nm} \times 24 \text{ nm}$ (horizontal x vertikal) deutlich. Dies lässt sich mit Hilfe der in Abb. 7.7 gezeigten Simulationen verstehen. Es wurde hier das Programm „pwg_gui“ [Fuh06] eingesetzt, welches mit einer Finite-Differenzen-Methode die parabolische Wellengleichung für eine vorgegebene Wellenleitergeometrie

löst. Es wurde hierbei angenommen, dass die Lösung faktorisieren, so dass beide Richtungen getrennt voneinander als planare Wellenleiter modelliert werden können. Die in Abb. 7.7(a) und (c) dargestellte Feldverteilung entspricht der Beschränkung in einem planaren Wellenleiter der Abmessung 24nm. Wie aus der transzendentalen Bestimmungsgleichung in Abschnitt 2.2.2 bereits vorhergesagt wurde, erfolgt die Wellenleitung in dieser Richtung monomodal. Die in Abb. 7.7(b) und (d) dargestellte Feldverteilung für die horizontale Richtung (Abmessung: 140 nm) weist bedingt durch die größere Kanalabmessung eine komplexere Modenstruktur auf. Die beispielhaften Schnitte durch die (Nah-)Feldverteilung in Abb. 7.7(e) illustrieren diesen Sachverhalt. Entsprechend der im Wellenleiter geführten Modenstruktur variiert auch die Breite, die einer Quellgröße am Wellenleiterausgang zugeordnet werden kann: Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt für die in vertikaler Richtung geführte Grundmode eine Halbwertsbreite von 19 nm, in horizontaler Richtung eine Halbwertsbreite von 34 nm für die Grundmode und 20 nm für die Mode zweiter Ordnung (siehe auch [GNK⁺10]). Diese Werte liegen nun in der gleichen Größenordnung wie die in Abb. 7.6 durch Rückpropagation gewonnenen. Die lateralen Dimensionen eines Wellenleiterkanals legen also in diesem Verständnis die Quellgröße nur indirekt über die Auswahl der innerhalb des Wellenleiters transportierten Moden fest, und effektive Quellgrößen unterbieten die Dimensionen des Kanals².

²Eine Untersuchung, wie sich kleinere Quellgrößen vorteilhaft auf die Auflösung holographischer Rekonstruktionen auswirkt, findet sich in [GNK⁺10].

Abbildung 7.7.: Simulationsrechnungen zur Erläuterung der durch Rückpropagation gewonnenen Quellgröße. Aus: K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK⁺10].

Die Simulationsparameter wurden den experimentellen Bedingungen in Abb. 7.5 und 7.6 (Energie: 17.5 keV) für einen einzelnen Kanal der Abmessungen 140 nm x 24 nm auf der Probe „Pfungsten1“ (Länge: 13 mm) angepasst. Die Intensitäten wurden auf die Eingangsintensität normiert. Man beachte, dass das simulationsinterne Koordinatensystem von der üblichen Konvention abweicht.

(a) Feldverteilung im Inneren des Wellenleiters, simuliert für die vertikale Richtung (24 nm).

(b) Feldverteilung im Inneren des Wellenleiters, simuliert für die horizontale Richtung (140 nm).

(c) Ausschnitt aus (a): Simuliert über 1 mm Länge am Wellenleitereingang.

(d) Ausschnitt aus (b): Simuliert über 1 mm Länge am Wellenleitereingang.

(e) Schnitte durch die Nahfeld-Verteilung in (d). Zur besseren Übersicht wurden die Graphen verschoben.

8. Fazit

Die vorliegende Arbeit setzte es sich zum Ziel, eine gegenüber den bislang verwendeten Polymerkanälen vorteilhafte Bauart von Kanalröntgenwellenleitern zu erschließen, bei der der Röntgenstrahl in Luft bzw. in Vakuum geführt wird. Als Mantelschicht wird dabei Silizium verwendet. Die lithographisch definierten und geätzten Kanäle werden dabei durch Wafer bonding nach oben verschlossen. Erstmals konnte diese Bauart für Kanäle im sub-100 nm-Bereich für Wellenleitung in zwei orthogonalen Richtungen realisiert werden.

In Kapitel 3 wurde hierzu ein Verfahren vorgestellt, welches die Herstellung gebondeter Röntgenwellenleiter sowohl in planarer Geometrie als auch in Kanalgeometrie mit Dimensionen im sub-100 nm-Bereich ermöglicht. Es wurden lithographische Strukturen ohne Anschlussfehler hergestellt, und die Methode der temperaturabhängigen Entwicklung etabliert. Das Verfahren des Reaktiven Ionenätzens wurde zum Strukturübertrag genutzt, und Ätzrezepte wurden in Bezug auf Äztiefe und Formtreue optimiert. Der Verschluss der Strukturen erfolgte mittels Wafer bonding, dieses gelingt unter Raumbedingungen manuell. Ein Schnittverfahren mit Sollbruchstelle für den Zuschnitt der Kanallänge und ein optionaler Nachbearbeitungsschritt mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls werden präsentiert. Dieses Kapitel enthält das komplette Handwerkszeug zur Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter im sub-100 nm-Bereich.

Die Qualität der in Kapitel 3 vorgestellten Strukturen wurden in Kapitel 4 auf Längenskalen von Millimetern systematisch erfasst, und es wird eine hohe Reproduzierbarkeit über Strecken der Größenordnung 10 mm festgestellt. Bei einer systematischen Untersuchung der Strukturbreite und Kantenrauigkeit jeweils nach den Prozess-Schritten des Entwickelns, des Strukturübertrags und der Wärmebehandlung zeigt sich eine deutliche Abnahme der Linienbreite und Gewinn an Qualität durch die Temperaturbehandlung.

Kapitel 5 stellt einige alternative und weiterführende Konzepte vor, unter anderem einen gekreuzten gebondeten Wellenleiter und einen gebondeten Wellenleiter aus Germanium als alternativem Mantelmaterial, welche beide im Rahmen einer Machbarkeitsstudie als Prototypen gefertigt wurden. Mögliche Weiterentwicklungen des Wellenleiter-Designs werden vorgeschlagen.

Einen Überblick über verschiedene im Rahmen der Arbeit entstandene Wellenleiter-Proben und ihren Einsatz an Synchrotron-Strahlungsquellen gibt Kapitel 6. Es wird der Einsatz von gebondeten Röntgenwellenleitern als Schneidblenden zur Charakterisierung einer Spiegel-Optik dargestellt.

Schlussendlich werden in Kapitel 7 das Auflösungsvermögen und die Quellgröße von Kanalwellenleitern diskutiert, und als Anwendung ein Beispiel aus der Röntgenholographie vorgestellt.

Die vorliegende Arbeit leistete also die Entwicklung und Optimierung eines effektiven und komfortabel handhabbaren Verfahrens zur Herstellung gebondeter Röntgenwellenleiter, sowohl in planarer als auch in Kanalgeometrie im sub-100 nm-Bereich. Das Augenmerk lag hierbei insbesondere auf der Qualitätssicherung in Bezug auf Rauigkeit und der Reproduzierbarkeit auf Millimeterskalen. Es wurde ein vereinfachtes Verfahren vorgestellt, welches in der Kanalbreite mehrere Größenordnungen abdeckt und somit die Gestaltung individueller Wellenleiterproben ermöglicht. Das vorgestellte Herstellungsverfahren ist variabel einsetzbar für verschiedene Wellenleitergeometrien und Materialien.

Die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Wellenleiter wurden an unterschiedlichen Synchrotron-Messplätzen für Bildgebungszwecke eingesetzt, und Strukturen in der Größenordnung 50 nm konnten aufgelöst werden. Es finden sich effektive Quellgrößen im sub-50 nm-Bereich, so dass mit Fug und Recht von Wellenleitern als kohärenten quasi-Punktquellen gesprochen werden kann.

A. Wellenleiter einparken leichtgemacht.

Bei der Verwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Röntgenwellenleiter an Synchrotron-Messplätzen ist vor Beginn der eigentlichen Messung stets eine Wellenleiterjustage erforderlich, die im Folgenden detailliert beschrieben werden soll.

Hierbei wird stets die Probe, also der Wellenleiter, mit Hilfe einer geeigneten Motorisierung gegen den Strahl ausgerichtet, und nicht etwa der Strahl gegen die Probe¹. Um die Wellenleiter-Justage zu erleichtern, wurden das Wellenleiterdesign und die Wellenleiterhalterung auf die Strukturlagen angepasst gemäß Abb. A.1.

Abbildung A.1.: Vollständiges Strukturdesign inklusive Justagestrukturen.

In diesem Strukturdesign erfüllen die Bereiche (I)-(IV) unterschiedliche Funktionen: Während die mit (I) bezeichneten Bereiche ausgedehnte 1D-Strukturen mit Breiten von 50µm oder 100µm zur groben Vorjustage kennzeichnen, stellen die Gitterstrukturen (II) einen Zwischenschritt im Übergang von der ausgedehnten Struktur zum zweidimensional beschränkten Einzelkanal (III) dar. In diesem Bereich nehmen die Strukturbreiten von

¹Um Verwechslung mit dem ebenfalls als Probe bezeichneten, ebenfalls motorisierten abzubildenden Objekt zu vermeiden, soll im Folgenden nur von „Wellenleiter“ als zu justierendem Objekt die Rede sein. Ebenso soll bei der Justage zwischen Vorjustage an der ausgedehnten Wellenleiterprobe und Kanaljustage der eigentlichen Strukturen unterschieden werden.

außen nach innen ab, bis die Eingangsabmessungen des 2D-Kanals in der selben Größenordnung liegen wie der vorfokussierte Strahlfleck. Das vorgestellte Design enthält noch einen Bereich (IV), in dem, ähnlich dem Bereich (III), Strukturen zur Referenzstrahlholographie angelegt sind. Die Abstände der Strukturen sind hierbei stets ganzzahlige Vielfache von $30\text{ }\mu\text{m}$. Dieser Abstand ist bei einer Vorfokussierung im Sub-Mikrometerbereich hinreichend, um zwei einzelne Kanäle getrennt aufzulösen; gleichzeitig liegen die Kanäle gerade nahe genug beieinander um davon auszugehen, dass der Nachjustageauswand der bereits bekannten Freiheitsgrade beim Übergang von Kanal zu Kanal gering ist. Die Gesamtbreite der Struktur und die Anzahl der Strukturen sollte nicht zu groß gewählt werden, da mit Nicht-Linearitäten am Ende des Fahrwegs der Positioniereinheiten zu rechnen ist, und auch die Übersichtlichkeit zur besseren Orientierung auf der Probe gewahrt werden soll. Weiterhin hat es sich bewährt, die Abstände der Kanalmitten als ganzzahligen Vielfache einer festen Größe zu wählen, um das Navigieren auf der Probe auch bei möglicherweise verschlossenen Einzelkanälen zu erleichtern, und systematisches Rastern zu ermöglichen.

Der Vorteil der vorliegenden Anordnung zu Justagezwecken soll im Folgenden detailliert erläutert werden.

So ist das Ziel der Justage, einen geeigneten 2D-Wellenleiterkanal parallel zur Strahlrichtung auszurichten, so dass mittels Translation der jeweilige Wellenleitereingang nur noch in die Position des Vorfokus gefahren werden muss. Hierzu wird zunächst in einer geeigneten Probenhalterung der Wellenleitereingang so präzise wie möglich in das bauliche Drehzentrum der Wellenleitermotorisierung gebracht. Begrenzt ist diese Präzision durch die Genauigkeit der Befestigung des Wellenleiters an dem Halter, wie sie unter dem Lichtmikroskop mit einer Genauigkeit in der Größenordnung von einigen 10 Mikrometern geschieht, und die Fertigungstoleranzen bei der Herstellung der Halterung, die in der selben Größenordnung liegen. Typischerweise wird der Wellenleiter bei der Befestigung gegen einen Anschlag geschoben, der die Position in Strahlrichtung festlegt und gleichzeitig geeignet ist, ein eventuelles „Durchpfeifen“ des Strahls unterhalb des Wellenleiters während der Justage zu verhindern. Die Höhe der Eingangslage ist festgelegt und bekannt durch die Dicke der verwendeten Wafer, und die verbleibende Translation muss zunächst nur so genau festgelegt sein, dass alle Eingänge der Kanäle innerhalb des Fahrbereichs des entsprechenden Motors, im folgenden bezeichnet mit y , zugänglich sind. Ist der Wellenleiter auf diese Art und Weise gehalten, kann mit der eigentlichen Justage begonnen werden.

Soll nun der Wellenleiter gegen den Strahl justiert werden, so sind im Allgemeinen nicht bekannt: Translation in der Höhe, hier genannt z , Translation senkrecht zur Höhe, hier genannt y , die den beiden Translationen entsprechenden Rotationen, genannt $yrot$ und $zrot$, die Translation in Strahlrichtung, x , und die Verdrehung der Probe in der verbleibenden Rotation $xrot$. Es ist hierbei das Koordinatensystem xyz derart gegen die Wellenleiterprobe orientiert, dass die Richtung y parallel zu der Bondnaht verläuft und x in Richtung des Strahls.

Als systematisches Justagekonzept hat sich nun folgendes Vorgehen bewährt:

Zunächst einmal werden in einer groben Vorjustage mit dem vorfokussierten Röntgenstrahl die zugänglichen Kanten des Wellenleiters angefahren.² Zur Detektion des Strahles eignen sich beispielsweise Diode oder x-ray eye³. Mit Hilfe von Abschattungsscans werden die Positionen der Kanten in Erfahrung gebracht und genullt⁴. Durch Anstellen des den Kanten zugehörigen Winkels lässt sich die jeweilige Schnittfläche parallel gegen den Strahl ausrichten und nullen. Sind diese Werte als Startwerte für die eigentliche Kanaljustage bekannt, kann der eigentliche Kanalbereich angefahren werden, um die konkreten Kanäle aufzusuchen. Hierbei ist die Höhe der Eingangslage, z , festgelegt durch die Dicke eines einzelnen der gebondeten Wafer, und die Entfernung der Eingänge in Bezug auf die verbleibenden Kanten bekannt durch Vermessung der Proben mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops.

Tatsächlich wird aber ein blindes Anfahren der gewünschten Positionen in den seltensten Fällen genügen, um die Kanaleingänge aufzufinden. Dies hat zweierlei Ursachen: Einerseits werden zwar die Strukturen bei der Belichtung in einem Wafer-Justage-Vorgang mit der Positionsgenauigkeit der Laser-Stage gegen den Flat des Wafers ausgerichtet; später aber wird mit der Genauigkeit der Wafersäge auf den Flat justiert, um die Wel-

²Zur Vorfokussierung eignen sich etwa KB-Optiken oder Fresnelsche Zonenplatten, welche eine Vorfokussierung im Submikrometerbereich ermöglichen. Vergleiche die Ausführungen zu experimentellen Aufbauten an Synchrotron-Messplätzen in Abschnitt 6.1.

³Im Folgenden wird immer die Rede von Diode und x-ray eye sein, da diese Anordnung am Messplatz P10, für den die Wellenleiter bestimmt sind, realisiert ist. Diese Detektoren sind insbesondere deshalb für die Justage von Vorteil, da sie in der Lage sind, kurzfristig hohe Intensitäten und Intensitätssprünge zu verarbeiten, und eine schnelle und komfortable Rückmeldung bieten. Alternativ eignen sich auch andere Detektoren zur Justage, wie beispielsweise der Szintillationsdetektor Cyberstar.

⁴Mit Hilfe des spec-Macros „cen“ kann die Motorposition, die der halben Höhe im Abschattungsscan entspricht, bequem angefahren werden.

lenleiter wieder herauszuschneiden. Da diese Justage mit Hilfe eines Lichtmikroskops mit nur 200-facher Vergrößerung und einer Positionsgenauigkeit des Sägeblattes im Mikrometerbereich geschieht, ist zu erwarten, dass die Wellenleiterkanäle in einem Winkel zu den gesägten Kanten des Wellenleiters vorliegen werden. Außerdem wird die Höhe in der Genauigkeit begrenzt, mit der die einzelnen Wafer gefertigt wurden, die sich durch eine Messung mit Hilfe eines Messschiebers erkennen und mit dessen Genauigkeit kompensieren lässt. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei der Montage des Wellenleiters auf dem Wellenleiterhalter keine Klebstoff-Flüssigkeit zwischen Halter und Wellenleiter gelangt und somit die Kenntnis der Höhe verfälscht⁵.

Andererseits ist im Allgemeinen nicht davon auszugehen, dass sich die Eingänge in Strahlrichtung exakt im Drehzentrum befinden. Daher können die durch die Vorjustage gewonnenen Positionen und Winkel nur als Startwerte für die eigentliche Wellenleiterjustage verwendet werden. Dies heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es gerechtfertigt ist, für die Grobjustage zunächst das x-ray eye zu verwenden, auch wenn die Bestimmung von Helligkeitsunterschieden auf dem Detektor mit dem menschlichen Auge prinzipiell ungenauer als die quantitative Messung mit der Diode bleiben wird. Hilfreich erweist sich in diesem Stadium der Justage ein On-Axis-Mikroskop, das auf den Wellenleiterausgang gerichtet ist⁶. Ist die Position des Strahls im Mikroskopbild bekannt, so kann dies genutzt werden, um durch Vergleich mit zuvor in REM oder Lichtmikroskop gewonnenen Übersichtsaufnahmen bekannte Objekte zu identifizieren und anzufahren. Strukturen der Größe 50 µm oder 100 µm, die sich im Mikroskopbild leicht auffinden lassen, sind gleichzeitig gute Startpunkte für die Kanaljustage.

Ist einer der 1D-Wellenleiterbereiche (siehe Design) mit Hilfe der bekannten Abmessungen oder durch Abgleich der Mikroskopbilder angefahren worden, kann nun mit Diode oder x-ray eye zunächst die Höhe z und der zugehörige Winkel γ_{rot} bestimmt werden. Die Anzahl der relevanten unbekannten Freiheitsgrade hat sich also in dieser Situation auf zwei reduziert. Hierbei ist abhängig von der Größe des Strahlflecks folgende Reihenfolge sinnvoll: Ist der Strahlfleck groß, also der Wellenleiter deutlich überbeleuchtet (zum Beispiel im Mikrometerbereich), bietet es sich an, zunächst den Winkel, also die Rotation γ_{rot} zu justieren. Ist es gelungen, den Strahl auf einige hundert Nanometer

⁵Als besonders dankbar in der Handhabung erwies sich eine seitliche Befestigung mit Hilfe von durchsichtigem Nagellack, welcher bei Korrekturbedarf bequem mit Aceton gelöst werden kann.

⁶Ein solches Mikroskop ist beispielsweise in dem Aufbau P10 (PETRA III) fest integriert, und die Strahlposition lässt sich nach Abgleich an einem geeigneten Objekt, zum Beispiel den Wellenleiterkanten, bequem am Bildschirm markieren.

Durchmesser vorzufokussieren, erlangt die Höhe z wiederum größere Bedeutung, und die Kanaljustage beginnt mit der Bestimmung der Höhe. Es ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Schritte im Justagescan derart angepasst wird, dass mit dem gegebenen Vorfokus der gewählte Verfahrensweg lückenlos gerastert wird. Um der gleichzeitigen Verstellung beider Freiheitsgrade bei Beginn der Kanaljustage Rechnung zu tragen ist die Zählzeit bzw. Verweildauer pro Schritt nicht zu knapp zu wählen, damit das Wellenleitersignal sich eindeutig vom Rauschen abheben kann. Hierbei erweist sich das x-ray eye als besonders sensitiv auf geringe Photonenzahlen. Da sich aber mit dem Auge einfacher ein Intensitätsminimum als ein Intensitätsmaximum erkennen lässt, empfiehlt sich spätestens nach dem eindeutigen Erkennen des Wellenleitersignals der Wechsel auf die Diode. Durch abwechselndes Prüfen der Lage des Intensitätsmaximums in Abhängigkeit von Winkel und Translation im Scan mit der Diode lassen sich nun beide Parameter für den jeweiligen 1D-Wellenleiterkanal mit der Präzision des jeweiligen Motors festlegen⁷.

Sind nun die Höhe z und der zugehörige Winkel y_{rot} bekannt, gibt ein Scan in der Richtung y Aufschluss über Start- und Endpunkt der Ausdehnung, die der betrachtete 1D-Wellenleiter einnimmt. Sind diese Positionen, und damit auch die Mitte des 1D-Wellenleiters bekannt, lässt sich mit der Kenntnis der relativen Strukturlage aus dem Design durch Translation in y blind die nächste Struktur anfahren. An diesem Punkt der Kanaljustage können verschiedene Strategien verfolgt werden: Durch Anfahren anderer 1D-Bereiche des Wellenleiters kann eine mögliche Schiefelage des Wellenleiters erkannt werden, die durch Bestimmung einer Ausgleichsgeraden korrigiert werden kann⁸. Ist der Fehler durch eine mögliche Schiefelage der Wellenleiters zu vernachlässigen, können die im Design den 1D-Bereichen nächstgelegenen Gitterstrukturen benutzt werden, um die Kenntnis der Position y zu verfeinern und den zweiten Winkel z_{rot} einzustellen⁹.

Soll nun der Winkel z_{rot} festgelegt werden, bietet es sich an, zunächst durch Verfahren

⁷Hilfreiche Tools im Justage-Ablauf sind die spec-Macros „cen“ und „pic“, welche die jeweiligen Motoren auf die Position des Maximums eines an die Messdaten angepassten Gauss-Profiles bzw. auf die dem maximalen gemessenen Wert zugehörige Position fahren.

⁸Es ließe sich prinzipiell auch die Definition eines Pseudomotors unter spec realisieren, welcher aus der kombinierten Bewegung zweier oder mehrerer Motoren effektiv eine Bewegung entlang der Ausgleichsgeraden bewirkt. Aus Zeitgründen wurde von derart aufwändigen Implementationen am Aufbau P10 abgesehen.

⁹Durch die unmittelbare Nähe zu den 1D-Strukturen ist ein geringer Fehler in den Werten für z und y_{rot} zu erwarten, so dass diese zunächst als gegeben angenommen werden können. Diese Überlegung gilt für die gesamte Struktur: Der Abstand der Strukturmitten ist immer ein ganzzahliges Vielfaches von 30 μm , so dass die Strukturen hinreichend nahe beieinander liegen, trotzdem aber noch deutlich genug getrennt, um eindeutig identifiziert werden zu können (s.o.).

der Translation y Anfangs- und Endposition des Gitters präzise zu bestimmen. Es ist durchaus sinnvoll, zunächst das Gitter und nicht etwa gleich einen einzelnen Kanal zu verwenden: Nicht nur, weil auf diese Weise selbst ohne die präzise Kenntnis der Gitterposition in y ein einzelner unbestimmter Freiheitsgrad, $zrot$, isoliert betrachtet werden kann (dies erweist sich gerade dann als nützlich, wenn die Größe des Vorfokus in der gleichen Größenordnung liegt wie die Abmessungen der Kanaleingänge), sondern auch, im Fall der Überbeleuchtung des Wellenleitereingänge, ein höheres Maß an Intensität durch die Summation über die gleichzeitig beleuchteten Einzelkanäle des Gitters zur Verfügung steht als dies bei einem einzelnen Kanal der Fall wäre.

Wird nun die Mitte des Gitters angefahren, kann mit einem großzügig angelegten Winkelscan über das gesamte Gitter eine gute Näherung für den Wert $zrot$ gefunden werden. Alternativ kann auch, sollte die Vorfokussierung in der selben Größenordnung liegen wie die Dimension des Wellenleitereingangs, mit einem eng um die Akzeptanz eines einzelnen Kanals gewählten Winkelscan der Wert für $zrot$ bestimmt werden. Ist der Wellenleiter in Strahlrichtung verfahrbar, kann die Justage auch im Defokus erfolgen, um die Anzahl der beleuchteten Kanäle zu erhöhen. Dieser Justageschritt ist als Zwischenschritt zu verstehen, der die Startwerte für die Justage der 2D-Kanäle verbessern soll. Bevor diese angefahren werden, sieht das Design noch einen weiteren, optionalen Zwischenschritt vor: 1D-Kanäle geringer Breite, z.B. $1\text{ }\mu\text{m} \times 50\text{ nm}$ die aber bereits einzeln stehen, können benutzt werden, um die Justage anhand des Gitters zu prüfen und weiter zu verfeinern. Anschließend können die 2D-Kanäle angefahren werden, welche mit zunehmender Entfernung von den Justageobjekten in der Breite abnehmen.

Für die Feinjustage der 2D-Kanäle sind nun hinreichend präzise Startwerte bekannt. Die Justage kann nun „über kreuz“ erfolgen, indem abwechselnd Translation und zugehöriger Winkel in y - und z -Richtung justiert werden. In diesem Verständnis sind alle vier Parameter von einander abhängig und bedürfen einer ständigen Korrektur durch die gegenseitige Wechselwirkung. Geht man davon aus, dass y - und z -Richtung mit ihren jeweiligen Rotationen unabhängig voneinander optimierbar sind, können auch für verschiedene $yrot$ -Winkel z -scans bzw. für verschiedene $zrot$ -Winkel y -scans durchgeführt werden. Auf diese Art und Weise können durch Anpassung die optimalen Einstellungen für alle vier Parameter gefunden werden. Dies setzt voraus, dass die oben erwähnte Verdrehung, die $xrot$ entspricht, bei der gegebenen Strukturausdehnung vernachlässigbar ist. Zu bedenken bei der Wahl der Vorgehensweise der Feinjustage ist, dass die letztgenannte Methode zwar die Möglichkeit beinhaltet, die optimale Konfiguration durch eine

Interpolation zu gewinnen, dies aber einen erhöhten Zeitaufwand bedeutet, wenn ein kompletter Datensatz genommen wird. Dies ist insbesondere dann von Nachteil, wenn die Feinjustage beispielsweise noch als Zwischenschritt an einem breiteren 2D-Kanal durchgeführt wird und der Wechsel auf die eigentliche 2D-Struktur noch bevorsteht, so dass dort der zeitaufwändige Feinjustageprozess noch einmal wiederholt werden muss. In dieser Situation empfiehlt es sich, die erstgenannte Strategie zu verfolgen, da sie nach jedem Iterationsschritt verlassen und bereits im ersten Justageschritt eine deutliche Verbesserung erzielt werden kann.

Zu guter letzt kann, insofern der Aufbau diese Möglichkeit vorsieht, noch über eine Wiederholung der letzten Justageschritte bei verschiedenen Positionen in Strahlrichtung x sichergestellt werden, dass sich die Wellenleitereingänge tatsächlich im Drehzentrum befinden. Aufgrund des relativ hohen Zeitaufwandes wird von diesem Vorgehen gewöhnlicherweise abgesehen.

Sind alle oben beschriebenen Justageschritte vollzogen, kann mit der Charakterisierung der Wellenleitereigenschaften begonnen werden, und der Wellenleiterstrahl steht für Bildgebungszwecke zur Verfügung.

B. Herstellung nano- und mikrostrukturierter Auflösungsobjekte

B.1. Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam

In diesem Anhang soll ein kurzer Überblick über im Zusammenhang mit anderen Projekten am FIB entstandene Nano- und Mikrostrukturen gegeben werden. Bei den zur Verwendung gekommenen Si_3N_4 -Membranen handelt es sich um Produkte der Firma Silson.

Abbildung B.1.: Doppelspalte in Goldschicht auf Si_3N_4 -Membranen.

(a) Doppelspalt in 130 nm Goldschicht (Haftvermittler: 10 nm Titan). Spaltbreite: 200 nm, Abstand der Spaltmitten: 1000 nm, Länge der Spalte: 180 µm. Die Strukturierung erfolgte mit Blende 10 pA, der Zeitbedarf für die Strukturierung beläuft sich auf 14 min.

(b) Siehe (a). Hier: Abstand der Spaltmitten: 400 nm.

(c) Doppelspalte mit 2 µm Breite, Abstand: 20 µm. Für weitere Parameter siehe Abb. B.2.

(d) Doppelspalte mit 2 µm Breite, Abstand: 10 µm. Für weitere Parameter siehe Abb. B.2.

Abbildung B.2.: Übersicht über verschiedene Doppelspalte in der Draufsicht. Die Spalte wurden strukturiert in einer 550 nm starken gedampften Gold-Schicht auf einer 500 nm starken Si_3N_4 -Membran (Haftvermittler: 4 nm Titan). Spaltbreite ist für alle Spalte $2\text{ }\mu\text{m}$, die Länge ist stets $40\text{ }\mu\text{m}$. Die Strukturierung erfolgte mit Blende 30 pA bei einer Spannung von 30 kV. Der Zeitaufwand beträgt etwa 10 min pro Doppelspalt. Man beachte die hohe Reproduzierbarkeit der Qualität, sowohl für die senkrechten (Abb. B.1) als auch für die horizontalen Spalte (siehe auch Abb. B.3).

(a) Abstand der Spalte: $19.7\text{ }\mu\text{m}$. Vergrößerung: 1500-fach.

(b) Abstand der Spalte: $9.9\text{ }\mu\text{m}$. Vergrößerung: 1500-fach.

(c) Abstand der Spalte: $4.9\text{ }\mu\text{m}$. Vergrößerung: 1500-fach.

(d) Überblick über verschiedene Doppelspalte auf einer Probe (Draufsicht).

Abbildung B.3.: Doppelspalte aus Abb. B.2 in Ansicht unter einem Winkel von 52°.

(a) Vergrößerung: 3500-fach

(b) Vergrößerung: 3500-fach.

(c) Detailansicht von (b). Vergrößerung: 15 000-fach.

(d) Detailansicht. Vergrößerung: 50 000-fach. In der Cross-Section vermessen wird eine Schichtdicke von 555 nm festgestellt.

Abbildung B.4.: Doppelspaltstrukturierung mittels FIB.

Dieser Mitschnitt des REM-Bildes wurde bei einer Vergrößerung von 25000-fach durchgeführt. Hierzu wurde jeweils die Strukturierung unterbrochen, um ein rauscharmes Bild bei geringer Rastergeschwindigkeit einzuziehen. Man beachte, wie die Anpassung der Helligkeits- und Kontrasteinstellungen die Überreste weiterer Körner sichtbar werden lässt.

B.2. Strukturierung von Gittern im automatisierten Verfahren

Abbildung B.5.: Gitterstrukturen zur Bestimmung der Kohärenz von Laborquellen.

(a) Übersicht: Gitter in Goldschicht auf Si_3N_4 -Membran (Gedünnter Bereich: 1mm x 1mm). Die Probe wurde in der rechten unteren Ecke mit Leitsilber befestigt.

(b) Gitter mit 100 nm Stegbreite, strukturiert mit 10 pA-Blende. Ansicht unter einem Winkel von 52°.

(c) Zum Vergleich: Gitter mit 100 nm Stegbreite, strukturiert mit 30 pA-Blende. Länge des Gitters: 100 μm. Ansicht unter einem Winkel von 52°.

(d) Gitter mit 50 nm Stegbreite, strukturiert mit 10 pA-Blende. Länge des Gitters: 50 μm. Ansicht unter einem Winkel von 52°.

Abbildung B.6.: Mikrometerskalige Objekte zur Bestimmung des Auflösungsvermögens von Röntgenquellen oder Lichtmikroskopen (a-c), Pinhole (d).

- (a) Mikrometerskalige Gitter in Gold-Schicht auf SiN-Membran.
- (b) Siemensstern in Gold-Schicht auf SiN-Membran. Durchmesser: 40 μm .
- (c) 1 μm -Linien-Gitter in Gold-Schicht auf SiN-Membran.
- (d) Pinhole in 100 nm Gold-Schicht (5 nm Titan als Haftvermittler) auf SiN-Membran (Membrandicke: 200 nm). Durchmesser: 500 nm.

B.3. Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken

Abbildung B.7.: Objekte für Bildgebungszwecke in dünnen Gold-Schichten.

(a) Asymmetrischer Siemensstern in 205 nm Gold-Schicht (3 nm Titan als Haftvermittler, 135 nm Gold gedampft, 70 nm Gold gesputtert) auf SiN-Membran (Membrandicke: 200 nm). Durchmesser des Siemenssterns: 5 μ m. Ansicht unter einem Winkel von 52°.

(b) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.

(c) Objekt nach einem Vorschlag von Podorov, siehe etwa [EGK⁺09, End09]. Kantenlänge äußeres Quadrat: 4.8 μ m, Kantenlänge inneres Quadrat: 2.4 μ m. Größe des @-Zeichens: 0.86 μ m x 0.89 μ m. Das @-Zeichen nimmt somit weniger als ein Viertel des inneren Quadrates ein, das äußere Quadrat definiert den Träger in der Rekonstruktion. Ansicht unter einem Winkel von 52°.

(d) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.

Abbildung B.8.: Weitere Objekte für Bildgebungszwecke in dünnen Gold-Schichten.

(a) Mikrometerskalige Weltkarte (Vorlage: Raith Nanoworld). Größe: $5.01 \mu\text{m} \times 2.48 \mu\text{m}$. Ansicht unter einem Winkel von 52° .

(b) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.

(c) Logo der Universität Göttingen. Abmessungen: $4.75 \mu\text{m} \times 4.64 \mu\text{m}$. Kleinste Strukturbreite: 30 nm. Die kleinste Strukturbreite ist hier limitiert durch die Korngröße der Goldschicht.

(d) Logo des Instituts für Röntgenphysik der Universität Göttingen. Durchmesser: $5 \mu\text{m}$.

Abbildung B.9.: Wolfram/Kohlenstoff-Schichtsysteme als Lamellen. Durch das flache Ablegen auf einer Membran (Drehung um 90°) ist die laterale Auflösung des Objektes nur noch durch die Präzision des Beschichtungsprozesses begrenzt. Zur Verwendung kamen W/C-Schichtsysteme unterschiedlicher Periodizität (Incoatec). Die Etablierung des Prozesses erfolgte durch Volker Radisch (Institut für Materialphysik, Universität Göttingen).

(a) Präparationsschritt als TEM-Lamelle. Eine Platin-Schutzschicht deckelt das Schichtsystem, von gegenüberliegenden Seiten wird jeweils das Material mit dem Ionenstrahl abgetragen, bis eine einige 100 nm dünne Lamelle zurückbleibt.

(b) Detailansicht des Multilagenbereichs. Oberhalb der Multilagen ist die Platin-Schutzschicht sichtbar.

(c) Die Lamelle wird entnommen, flach auf einer Membran abgelegt und mit Platin befestigt. Um die Lamelle zu drehen ist als Zwischenschritt das Parken auf einem Probenhalter erforderlich, so dass der Mikromanipulator an anderer Stelle angesetzt werden kann.

(d) Eine weitere Ansicht einer abgelegten Lamelle, mit einem Pinhole zur Orientierung auf der Probe.

Literaturverzeichnis

- [AG04] M. Alexe and U. Gösele, editors. Wafer bonding: applications and technology, volume 75 of Springer Series in Materials Science. Springer Verlag, 2004. 45
- [ANM11] J. Als-Nielsen and Des McMorrow. Elements of Modern X-Ray Physics. WILEY, 2011. 6
- [AS91] J. C. Arnold and H. H. Sawin. Charging of pattern features during plasma etching. J. Appl. Phys., 70:5314–5317, 1991. Abb. 3.14(b) reprinted with permission. Copyright 1991, American Institute of Physics. 31, 36, 37
- [as09] attocube systems. attoafm III. Datenblatt, 2009. 26
- [AYF08] Haruhiko Abe, Masahiro Yoneda, and Nobuo Fujiwara. Developments of Plasma Etching Technology for Fabricating Semiconductor Devices. Japanese Journal of Applied Physics, 47(3):1435–1455, 2008. 31
- [BHT94] D. H. Bilderback, S. A. Hoffman, and D. J. Thiel. Nanometer spatial resolution achieved in hard x-ray imaging and Laue diffraction experiments. Science, 263(5144):201–203, 1994. 1
- [BKvdV03] C. Bergemann, H. Keymeulen, and J.F. van der Veen. Focusing X-Ray Beams to Nanometer Dimensions. Phys. Rev. Lett., 91(20):204801, 2003. 9
- [Blu10] Elias Blumenröther. Der Trockenätzprozess bei der Herstellung von Röntgenwellenleitern: Optimierung der Ätzparameter bzgl. Strukturbreite und Resistdicke. Bachelor-Arbeit, Universität Göttingen, 2010. 36, 37, 44
- [BPP⁺06] I. Bukreeva, A. Popov, D. Pelliccia, A. Cedola, S. B. Dabagov, and S. Lagomarsino. Wave-Field Formation in a Hollow X-Ray Waveguide. Phys. Rev. Lett., 97:184801, 2006. 11
- [Cah70] R. W. Cahn, editor. Physical Metallurgy. North Holland, 1970. 78

- [CC03] J. P. Chang and J. W. Coburn. Plasma-surface interactions. *J. Vac. Sci. Technol. A*, 21(5):145–151, 2003. Abb. 3.14(b) reprinted with permission. Copyright 2003, American Vacuum Society. 31, 36, 37
- [CHL⁺05] W. Chao, B. D. Harteneck, J. A. Liddle, E. H. Anderson, and D. T. Attwood. Soft X-ray microscopy at a spatial resolution better than 15 nm. *Nature*, 435(7046):1210–1213, 2005. 1, 81
- [CLB07] Bryan Cord, Jodie Lutkenhaus, and Karl K. Berggren. Optimal temperature for development of poly(methylmethacrylate). *J. Vac. Sci. Technol. B*, 25(6):2013–2016, 2007. Abb. 3.6 and 3.7 reprinted with permission. Copyright 2007, American Vacuum Society. 24, 25, 27, 29
- [Cob86] J. W. Coburn. Pattern transfer. *Superlattices and Microstructures*, 2(1):17–25, 1986. 31
- [Cob91] J. W. Coburn. Surface processing with partially ionized plasmas. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 19(6):1048–1062, 1991. 31
- [CORa] DISCO CORPORATION. Automatic Dicing Saw 300 series. Product Information. <http://www.disco.co.jp/eg/products/dicer/300.html>. 53
- [CORb] DISCO CORPORATION. Electroformed Bond Blades NBC-Z Series. Datenblatt. 53
- [CTDL99] Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Frank Laloe. *Quantenmechanik*. de Gruyter, 1999. 7
- [EGK⁺09] B. Enders, K. Giewekemeyer, T. Kurz, S. Podorov, and T. Salditt. Non-iterative coherent diffractive imaging using a phase-shifting reference frame. *New Journal of Physics*, 11:043021, 2009. 115
- [End09] Björn Enders. Single-Step Inversion for Coherent Diffraction Imaging - A Generalization to Fourier Transform Holography. Diplomarbeit, Universität Göttingen, 2009. 115
- [Ext94] Charles W. Extrand. Spin Coating of Very Thin Polymer Films. *POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE*, 36(5):390–394, 1994. 19, 21
- [Foc65] V. A. Fock. Electromagnetic diffraction and propagation problems. Pergamon Press, 1965. 11

- [FS05] Christian Fuhse and Tim Salditt. Finite-difference field calculations for one-dimensionally confined X-ray waveguides. *Physica B*, 357:57–60, 2005. 11
- [FS06] Christian Fuhse and Tim Salditt. Finite-difference field calculations for two-dimensionally confined x-ray waveguides. *Applied Optics*, 45(19):4603–4608, 2006. 11
- [Fuh06] Christian Fuhse. X-ray waveguides and waveguide-based lensless imaging. Dissertation, Universität Göttingen, 2006. 11, 84, 96
- [Gab48] D. Gabor. A New Microscopic Principle. *Nature*, 161:777–778, 1948. 2, 75
- [GBK⁺99] U. Gösele, Y. Bluhm, G. Kästner, P. Kopperschmidt, G. Kräuter, R. Scholz, A. Schumacher, St. Senz, and Q.-Y. Tong. Fundamental issues in wafer bonding. *J. Vac. Sci. Technol. A*, 17(4):1145–1152, 1999. 45
- [Gie11] Klaus Giewekemeyer. A study on new approaches in coherent x-ray microscopy of biological specimens. Dissertation, Universität Göttingen, 2011. 94, 96
- [GNK⁺10] K. Giewekemeyer, H. Neubauer, S. Kalbfleisch, S. P. Krüger, and T. Salditt. Holographic and diffractive x-ray imaging using waveguides as quasi-point sources. *New Journal of Physics*, 12:035008, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/12/3/035008>. Abb. 7.5, 7.6(a-c) and 7.7 reprinted with permission. Published by IOP under a CC BY-NC-SA licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>). 2, 81, 94, 95, 96, 97, 98
- [GS05] Lucille A. Giannuzzi and Fred A. Stevie, editors. *Introduction to Focused Ion Beams - Instrumentation, Theory, Techniques and Practice*. Springer, 2005. 58
- [GT98] U. Gösele and Q.-Y. Tong. Semiconductor wafer bonding. *Annu. Rev. Mater. Sci.*, 28:215–241, 1998. Abb. 3.21(a) and (b) reprinted with permission. Copyright 1998, Annual Reviews, Inc. Permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 45, 46, 47
- [GTS⁺99] U. Gösele, Q.-Y. Tong, A. Schumacher, G. Kräuter, M. Reiche, A. Plöchl, P. Kopperschmidt, T.-H. Lee, and W.-J. Kim. Wafer bonding for microsystems technologies. *Sensors and Actuators*, 74:161–168, 1999. 45

- [HSBvG94] Jan Haisma, Bert A. C. M. Spierings, Udo K. P. Biermann, and Aart A. van Gorkum. Diversity and feasibility of direct bonding: a survey of a dedicated optical technology. *Applied Optics*, 33(7):1154–1169, 1994. 45
- [Jar05] Ansgar Jarre. *HARD X-RAY WAVEGUIDE OPTICS*. Dissertation, Universität Göttingen, 2005. 6, 9, 10, 13
- [JFO⁺05] A. Jarre, C. Fuhse, C. Ollinger, J. Seeger, R. Tucoulou, and T. Salditt. Two-Dimensional Hard X-Ray Beam Compression by Combined Focusing and Waveguide Optics. *Physical Review Letters*, 94(074801):1–4, 2005. 2, 14
- [JGdB⁺96] Henri Jansen, Han Gardeniers, Meint de Boer, Miko Elwenspoek, and Jan Fluitman. A survey on the reactive ion etching of silicon in microtechnology. *J. Micromech. Microeng.*, 6:14–28, 1996. 31, 36
- [JSO⁺07] A. Jarre, J. Seeger, C. Ollinger, C. Fuhse, C. David, and T. Salditt. X-ray waveguide nanostructures: Design, fabrication, and characterization. *Journal of Applied Physics*, 101(054306):1–6, 2007. 11, 15
- [Kal12] Sebastian Kalbfleisch. *A Dedicated Endstation for Waveguide-based X-Ray Imaging*. Dissertation, Universität Göttingen, 2012. 76, 82
- [KB48] P. Kirkpatrick and A. V. Baez. Formation of optical images by X-rays. *Journal Opt. Soc. Am.*, 38:766–774, 1948. 1, 81
- [KGK⁺10] S. P. Krüger, K. Giewekemeyer, S. Kalbfleisch, M. Bartels, H. Neubauer, and T. Salditt. Sub-15 nm beam confinement by two crossed x-ray waveguides. *OPTICS EXPRESS*, 18(13):13492, 2010. 71
- [KKS⁺08] Anika Kohlstedt, Sebastian Kalbfleisch, Tim Salditt, Manfred Reiche, U. Gösele, E. Lima, and P. Willmott. Two-dimensional X-Ray waveguides: fabrication by wafer-bonding process and characterization. *Applied Physics A*, 91:6–12, 2008. 3, 15, 31
- [KNB⁺12] S. P. Krüger, H. Neubauer, M. Bartels, S. Kalbfleisch, K. Giewekemeyer, P. J. Wilbrandt, M. Sprung, and T. Salditt. Sub-10 nm beam confinement by X-ray waveguides: design, fabrication and characterization of optical properties. *Journal of Synchrotron Radiation*, 19:227–236, 2012. 71

- [KNK⁺11] S. Kalbfleisch, H. Neubauer, S. P. Krüger, M. Bartels, M. Osterhoff, D. D. Mai, K. Giewekemeyer, B. Hartmann, M. Sprung, and T. Salditt. The Göttingen Holography Endstation of Beamline P10 at PETRA III/DESY. AIP Conf. Proc., 1365:96–99, 2011. Abb. 7.1 reprinted with permission. Copyright 2011, American Institute of Physics. 81, 82, 86, 90
- [KNP⁺12] Christina Krywka, Henrike Neubauer, Marius Priebe, Tim Salditt, Jozef Keckes, Adeline Buffet, Stephan Volkher Roth, Ralph Doehrmann, and Martin Mueller. A two-dimensional waveguide beam for X-ray nanodiffraction. Journal of Applied Crystallography, 45:85–92, 2012. 81
- [KOG⁺10] S. Kalbfleisch, M. Osterhoff, K. Giewekemeyer, H. Neubauer, S.P. Krüger, B. Hartmann, M. Bartels, M. Sprung, O. Leupold, F. Siewert, and T. Salditt. The holography endstation of beamline P10 at PETRA III. AIP Conference Proceedings, 1234:433–436, 2010. 82
- [Koh07] Anika Kohlstedt. Methoden der Nanostrukturierung und Waferbonden zur Herstellung von Röntgenwellenleitern. Diplomarbeit, Universität Göttingen, 2007. 3, 13, 31, 32, 45
- [KPV95] Y.V. Kopylov, A.V. Popov, and A.V. Vinogradov. Application of the parabolic wave equation to x-ray diffraction optics. Optics Commun., 118:619–636, 1995. 11
- [Kr0] Sven Philip Krüger. Optimization of waveguide optics for lensless x-ray imaging. Dissertation, Universität Göttingen, 2010. 2, 4, 71, 77
- [Kö10] David Köhne. Der Trockenätzprozess bei der Herstellung von Röntgenwellenleitern: Optimierung der Ätzparameter bzgl. Formtreue. Bachelor-Arbeit, Universität Göttingen, 2010. 36, 37, 44
- [LMLM06] Gyeo-Re Lee, Jae-Ho Min, Jin-Kwan Lee, and Sang Heup Moon. Dependence of SiO₂ etch rate on sidewall angle as affected by bottom materials in a high-density CHF₃ plasma. Journal of Vacuum Science and Technology B, 24(1):298–303, 2006. 31
- [Ltda] Oxford Instruments Plasma Technology Ltd. Steuerungssoftware für PlasmaLab100 RIE. Abdruck von Abb. 3.12(c) erfolgt mit Genehmigung des Herstellers. 33

- [Ltdb] Oxford Instruments Plasma Technology Ltd. Shallow Silicon Etch With $\text{SF}_6\text{-CHF}_3$, Process Notes Basic GaN etch. Prozessdatenblätter. 37, 38, 44
- [Mar74] Dietrich Marcuse. Theory of Dielectric Optical Waveguides. QUANTUM ELECTRONICS - PRINCIPLES AND APPLICATIONS. ACADEMIC PRESS, 1974. 8, 9, 10
- [MGCM88] W. P. Maszara, G. Goetz, A. Caviglia, and J. B. McKitterick. Bonding of silicon wafers for silicon-on-insulator. J. Appl. Phys., 64(10):4943–4950, 1988. 45, 46
- [Mic01] Microchem. NANOTMPMMA and Copolymer. Datenblatt zu Lithographie-lack A2, 2001. 19
- [Mor88] Wayne M. Moreau. Semiconductor Lithography - Principles, Practices, and Materials. MICRODEVICES Physics and Fabrication Technologies. Plenum Press, 1988. 20
- [NKS10] H. Neubauer, M. Kanbach, and T. Salditt. Nanostrukturierung mit Elektronenstrahlolithographie. Versuchsanleitung, 2010. 30
- [OK98] Gottlieb S. Oehrlein and Yukinori Kurogi. Sidewall surface chemistry in directional etching processes. Materials Science and Engineering, 24:153–183, 1998. 31
- [OS09] Markus Osterhoff and Tim Salditt. Real structure effects in X-ray waveguide optics: The influence of interfacial roughness und refractive index profile on the near-field and far-field distribution. Optics Communications, 282,16:3250–3256, 2009. 15
- [Oxf05] Oxford Instruments Plasma Technology Ltd. Training Course - Etch Process Chemistries, 2005. Schulungsmaterial zur PlasmaLab100 RIE. 32, 35, 36, 38
- [PDB⁺02] F. Pfeiffer, C. David, M. Burghammer, C. Riekkel, and T. Salditt. Two-Dimensional X-ray Waveguides and Point Sources. Science, 297:230–234, 2002. 1, 2, 14

- [PHS08] Sebastian Panknin, Alexander K. Hartmann, and Tim Salditt. X-ray propagation in tapered waveguides: Simulation and optimization. *Optics Communications*, 281:2779–2783, 2008. Abb 5.4 reprinted with permission. Copyright 2008, Elsevier. 77
- [PJB⁺05] M. Poulsen, F. Jensen, O. Bunk, R. Feidenhans'l, and D. W. Breiby. Silicon waveguides produced by wafer bonding. *Applied Physics Letters*, 87(261904):1–3, 2005. 3, 15
- [PSD02] Franz Pfeiffer, Tim Salditt, and Christian David. Reflection of waveguided X-rays in two-dimensional nanostructures. *J. Appl. Cryst.*, 35:430–433, 2002. 2, 14
- [PSS⁺] G. Piaszenski, J. Sanabia, R. Schmits, P. Bodis, and F. Nouvertné. Continuous electron beam lithography writing modes for optical waveguide fabrication. Application note. 77
- [Rei] M. Reiche. Persönliche Mitteilung. 45, 51, 52, 67, 75
- [Rei87] Frederick Reif. *Statistische Physik und Theorie der Wärme*, Bearbeitung W. Muschik. de Gruyter, 1987. 33
- [Rö98] W. C. Röntgen. Ueber eine neue Art von Strahlen. *Annalen der Physik*, 300(1):1–11, 1898. 1
- [Sch06] Toni Schäfer. Herstellung anwendungsbezogener SiO₂-Grabenstrukturen im sub-µm-Bereich durch RIE und ICP-prozesse. Diplomarbeit, Technische Universität Chemnitz, 2006. 31, 35, 37
- [See04] Jens Seeger. Nanolithographische Herstellung von 2D-Wellenleitern für harte Röntgenstrahlung. Diplomarbeit, Universität Göttingen, 2004. 15, 31
- [SFFT86] M. Shimbo, K. Furukawa, K. Fukuda, and K. Tanzawa. Silicon-to-silicon direct wafer bonding method. *J. Appl. Phys.*, 60(8):2987–2989, 1986. 45
- [Sha94] Ramamurti Shankar. *Principles of Quantum Mechanics*. Plenum Press, 1994. 7
- [SKP⁺05] O. Schroer, C.G. Kurapova, J. Patommel, P. Boye, B. Feldkamp, B. Lengeler, M. Burghammer, C. Riekel, L. Vincze, A. van der Hart, and M. Küchler.

- Hard x-ray nanoprobe based on refractive x-ray lenses. *Applied Physics Letters*, 87(124103):1–3, 2005. 1, 81
- [SOC00] M. Schaepkens, G. S. Oehrlein, and J. M. Cook. Effect of radio frequency bias power on SiO₂ feature etching in inductively coupled plasmas. *Journal of Vacuum Science and Technology B*, 18(2):848–855, 2000. 31
- [STG89] R. Stengl, T. Tan, and U. Gösele. A Model for the Silicon Wafer Bonding Process. *Japanese Journal Of Applied Physics*, 28(10):1735–1741, 1989. 45
- [Tel] Edward Graper (Lebow) / Telemark. THIN FILM EVAPORATION GUIDE. Datenblatt. 79
- [TKLG98] Q.-Y. Tong, W. J. Kim, T.-H. Lee, and U. Gösele. Low Vacuum Wafer Bonding. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 1(1):52–53, 1998. 45
- [TSG94] Q.-Y. Tong, E. Schmidt, and U. Gösele. Hydrophobic silicon wafer bonding. *Appl. Phys. Letters*, 64(5):625–627, 1994. 45
- [VM07] C. A. Volkert and A. M. Minor. Focused Ion Beam Microscopy and Micromachining. *MRS Bulletin*, 32:389–399, 2007. 58

Veröffentlichungen

H. Neubauer, M. Kanbach, K. Giewekemeyer, S. Kalbfleisch, T. H. Metzger,
and T. Salditt

„High aspect ratio x-ray waveguide channels fabricated by e-beam lithography and
wafer bonding.“

In Vorbereitung.

S. P. Krüger, H. Neubauer, M. Bartels, S. Kalbfleisch, K. Giewekemeyer,
P. J. Wilbrandt, M. Sprung, and T. Salditt.

„Sub-10 nm beam confinement by X-ray waveguides: design, fabrication and
characterization of optical properties.“

Journal of Synchrotron Radiation, 19:227–236, 2012.

<http://dx.doi.org/10.1107/S0909049511051983>

C. Krywka, H. Neubauer, M. Priebe, T. Salditt, J. Keckes, A. Buffet, S.V. Roth,
R. Doebrmann, and M. Mueller.

„A two-dimensional waveguide beam for X-ray nanodiffraction.“

Journal of Applied Crystallography, 45:85–92, 2012.

<http://dx.doi.org/10.1107/S0021889811049132>

S. Kalbfleisch, H. Neubauer, S. P. Krüger, M. Bartels, M. Osterhoff, D. D. Mai,
K. Giewekemeyer, B. Hartmann, M. Sprung, and T. Salditt.

„The Göttingen Holography Endstation of Beamline P10 at PETRA III/DESY.“

AIP Conf. Proc., 1365:96–99, 2011.

<http://dx.doi.org/10.1063/1.3625313>

T. Salditt, S. Kalbfleisch, M. Osterhoff, S.P. Krüger, M. Bartels, K. Giewekemeyer,
H. Neubauer and M. Sprung.

„Partially coherent nano-focused x-ray radiation characterized by Talbot
interferometry“

OPTICS EXPRESS 19(10):9658, 2011

<http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.009656>

K. Giewekemeyer, H. Neubauer, S. Kalbfleisch, S. P. Krüger, and T. Salditt.
„Holographic and diffractive x-ray imaging using waveguides as quasi-point sources.“
New Journal of Physics, 12:035008, 2010.
<http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/12/3/035008>

S. Kalbfleisch, M. Osterhoff, K. Giewekemeyer, H. Neubauer, S.P. Krüger,
B. Hartmann, M. Bartels, M. Sprung, O. Leupold, F. Siewert, and T. Salditt.
„The holography endstation of beamline P10 at PETRA III.“
AIP Conference Proceedings, 1234:433–436, 2010
<http://dx.doi.org/10.1063/1.3463233>

S. P. Krüger, K. Giewekemeyer, S. Kalbfleisch, M. Bartels, H. Neubauer,
and T. Salditt.
„Sub-15 nm beam confinement by two crossed x-ray waveguides.“
OPTICS EXPRESS, 18(13):13492, 2010
<http://dx.doi.org/10.1364/OE.18.013492>

H. Neubauer and S. G. Mayr.
„Dealloying of liquid CuAu nanoclusters during rotary motion:
A molecular dynamics study“
Journal of Applied Physics, 101(4):046106, 2007
<http://dx.doi.org/10.1063/1.2404407>

Danksagung

An erster Stelle geht mein Dank an Prof. Dr. T. Salditt, welcher mir ermöglichte, diese Arbeit anzufertigen und mir ein Thema zur Verfügung stellte, das mich einen Einblick in eine Vielzahl experimenteller Techniken gewinnen ließ. Die jederzeit engagierte Betreuung und einfach die Begeisterung für die Physik waren stets eine große Motivation für mich. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken.

Prof. Dr. H.-U. Krebs danke ich herzlich für die Übernahme des Korreferats.

Ebenfalls herzlich gedankt sei der gesamten Kommission mit Prof. Dr. Chr. Jooß, Prof. Dr. M. Münzenberg, Prof. Dr. M. Seibt und Prof. C. Volkert, PhD.

Mike Kanbach möchte ich danken für die immer gute Zusammenarbeit im Labor, dass ich von seiner umfassenden Erfahrung profitieren durfte, und für die allzeit gute Stimmung im Büro. Ich bin froh, dass es über die Laborarbeit hinaus immer wieder Anlass für ein Erklärkäffchen gab.

Auf Messzeiten erhielt ich Unterstützung von Dr. Sebastian Kalbfleisch, Dr. Sven Krüger, Matthias Bartels und Marius Priebe. Vielen Dank!

Dr. Klaus Giewekemeyer führte Rekonstruktionen an den Holographie-Datensätzen durch und ließ mich dabei über seine Schulter gucken. Auch dafür sei herzlich gedankt.

Bastian Hartmann möchte ich herzlich danken für seinen „konstruktiven“ Beitrag zu den Wellenleiterhalterungen und seine ständige Hilfsbereitschaft.

Jochen Herbst und Thorsten Gronemann danke ich für die bereitwillige Unterstützung im Labor, wannimmer es vonnöten war.

Carsten Wulf und Peter Nieschalk danke ich für die Herstellung diverser Wellenleiterhalterungen und Adapter.

David Köhne und Elias Blumenröther danke ich für die Mitarbeit an der Optimierung der Ätzrezepte im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeiten.

Ich möchte auch Dank sagen an alle im Institut für Röntgenphysik, für die gute Stimmung und für all die Hilfsbereitschaft, die ich hier erfahren habe.

Eine Vielzahl von Personen trug an verschiedenen Strahllinien zu dieser Arbeit bei. Dafür möchte ich mich stellvertretend bedanken bei Dr. M. Sprung, P10 (PETRA III), Dr. Hartmut Metzger-Kleinberg, ID1 (ESRF), und Dr. C. Bähz, ROBL (ESRF.)

An der Strahllinie P03/MINAXS (PETRA III) kamen im Rahmen des Commissioning des Nanofokus-Messplatzes gebondete Wellenleiter zum Einsatz. Ich danke Dr. Christina Krywka sehr herzlich für diese Möglichkeit, die Wellenleiter an einer weiteren Strahllinie einzusetzen, für ihr beständiges Interesse an diesem Projekt, und für eine erinnerungswürdige Rundfahrt durch das nächtliche Altona.

Einen weitgehenden Einblick in die Technik des Wafer bondings gab mir Dr. M. Reiche vom MPI für Mikrostrukturphysik in Halle. Ich danke herzlich für die Möglichkeit dieses Einblicks und die wiederholte Bereitschaft, das hydrophobe Bonding in Halle durchzuführen.

Das Bonding der Proben erfolgte im Nabertherm-Ofen im Institut für Materialphysik. Für die Möglichkeit der Nutzung wird gedankt.

Dr. P.-J. Wilbrandt und Volker Radisch danke ich für die Unterstützung am FIB, insbesondere bei der Automatisierung und Anpassung der Prozesse.

Vielfältige Unterstützung und schnelle Problemlösung am e_LiNE erfuhr ich durch Firma Raith. Ich danke Jan Hester, Niko Baethke und Marcus Dingler, die mich an ihrem umfangreichen Wissen über das e_LiNE teilhaben ließen; ich danke Alexander Flekler für individuelle Software-Lösungen, Dr. G. Bösker und Dr. A. Vaut für ihr offenes Ohr und Firma Raith für die Möglichkeit, dieses Projekt und seinen Fortschritt im Rahmen

der User-Treffen präsentieren zu dürfen.

Meiner Familie und meinem Freundeskreis möchte ich danken, für all die Rücksichtnahme, die ich erfahren habe, und dass ich mich auf ihre Unterstützung stets verlassen kann.

Nicht zuletzt danke ich meinem Großvater, Hans-Joachim Tausch, dem meine Promotion wie keinem anderen am Herzen lag.

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Sonderforschungsbereichs der Deutschen Forschungsgemeinschaft „SFB 755 - Nanoscale Photonics Imaging“, und wurde gefördert in den Projekten C5 und Z1. Für die Förderung wird gedankt.